

DIGITUS Ajuste eléctrico de altura, bastidor de mesa de altura variable

DA-90404
EAN 4016032473114



Electric Height Adjustable Desk Frame single motor, grey

Con este bastidor de ajuste eléctrico de altura, podrá transformar su escritorio en un lugar de trabajo ergonómico. En lugar de gastar tiempo y dinero buscando un escritorio de altura ajustable, use nuestro kit ajustable eléctricamente para mejorar su lugar de trabajo. Este modelo se puede utilizar para tableros de mesa de 60 - 85 cm de fondo y 120 - 180 cm de largo. El panel de control integrado le permite guardar cuatro configuraciones de altura y seleccionarlas en cualquier momento con solo presionar un botón. Es posible ver la altura actual en la pantalla del panel.

Transforme su mesa en un puesto de trabajo ergonómico. Ajustable eléctricamente en altura y de forma variable, también tiene una función de memoria para el ajuste de altura.

- Con función de memoria para 4 ajustes de altura (función de memoria)
- Con panel de control y visualización de la altura actual, opcionalmente en sistema de medición métrico o estadounidense.
- Carga máxima: 80 kg
- Ajuste eléctrico de altura: 70 - 120 cm (sin el tablero de la mesa)
- Dimensiones del bastidor de mesa, largo: 106 - 160 cm
- Dimensiones del bastidor de mesa, fondo: 57,5 cm

- Dimensiones del tablero de la mesa, largo: 120 - 180 cm
- Dimensiones del tablero de la mesa, fondo: 60 - 85 cm
- Potente motor para un rápido ajuste de la altura
- Sobrecalentamiento y protección de sobrecarga para la unidad electrónica/motor.
- Protección contra sobretensión y baja tensión
- Protección antirretorno/protección mediante conexiones de cable separadas
- Función de alarma en caso de orientación horizontal diferente de los elementos de la mesa durante la elevación o el descenso.
- Velocidad de elevación del bloque de 25 mm/s
- Peso: 25 kg
- Color: gris

Attributes

- Color: Gris
- Forma: Cuadrado

Package contents

- 1 bastidor de mesa, ajuste eléctrico de altura con panel de control
- 1 juego de accesorios de montaje
- 1 instrucciones de montaje

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	25.00	31.00	105.00	20.00	65,100.00
Packaging Unit Inside	1	25.00	31.00	105.00	20.00	65,100.00
Packaging Unit Single	1	25.00	31.00	105.00	20.00	65,100.00
Net single without Packaging	1	22.50	57.50	100.00	70.00	0.00

More images:



Safety notes

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han recibido supervisión
- o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura.
- dispositivo y comprender los peligros que entraña
- Las personas con capacidades físicas o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos no deben utilizar el producto a menos que estén supervisadas, comprendan los peligros que entraña o
- hayan sido instruidas a fondo en el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- No se permite que los niños jueguen con el aparato, ya que las acciones imprevistas durante el juego pueden tener consecuencias peligrosas de las que el fabricante no se hace responsable.
- Familiarícese con todas las funciones y ajustes de programa del aparato antes de utilizarlo por primera vez.
- Compruebe cuidadosamente el montaje correcto y completo antes del uso
- La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su centro de atención al cliente o una persona con cualificación similar para evitar riesgos.
- Asegúrate de que no haya fuentes de peligro en tu entorno de trabajo, por ejemplo, no tires las herramientas a la basura.
- Presta siempre atención a los materiales de envasado para evitar posibles peligros; por ejemplo, las bolsas de plástico pueden provocar peligro de asfixia en los niños.
- Conserve el embalaje original del aparato, si es necesario, por si desea transportarlo más adelante.
- Alimentación: AC 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
- Temperatura de funcionamiento: 0 - 40°C
- Antes de limpiar el aparato, desenchúfelo, elimine el polvo de la superficie con un paño de cocina ligeramente humedecido, asegúrese de que no entren gotas en las partes internas y no pierda el enchufe.
- La caja eléctrica contiene componentes electrónicos, metales, plásticos, cables, etc., por lo que debe eliminarlos de acuerdo con la normativa medioambiental del país correspondiente y no con la basura doméstica general.
- Los ligeros ruidos causados por la correa trapezoidal o el sistema de frenos no influyen en el uso del aparato.
- Está prohibido limpiar el aparato con materiales corrosivos o abrasivos. Debe garantizarse que el producto de limpieza utilizado no contamine el medio ambiente.
- Este aparato sólo debe utilizarse junto con la fuente de alimentación suministrada. Toda persona responsable de la instalación o utilización de la mesa en el uso diario o de los trabajos de mantenimiento
- y reparación de esta mesa debe leer atentamente estas instrucciones. Conserve estas instrucciones en las proximidades de la mesa.
- La mesa sólo puede utilizarse como mesa de trabajo con la posibilidad de ajustar sin escalonamientos la altura de trabajo entre la posición sentada y de pie. La mesa solo puede utilizarse en interiores y en espacios secos (entorno de oficina o similar).
- La mesa no debe sobrecargarse - la carga máxima es de 120 kg. Los motores pueden funcionar de forma continua durante un máximo de 2 minutos. Después, los motores deben estar parados durante unos 18 minutos antes de que puedan volver a utilizarse.
- El incumplimiento de las instrucciones de seguridad e instalación de este manual puede provocar lesiones personales graves.

- Los usuarios nunca deben sentarse en la superficie de trabajo para evitar lesiones personales graves.
- No limpie el aparato con agua si aún está conectado a la red eléctrica.
- No desmonte ni sustituya los componentes mientras el aparato esté conectado a la red eléctrica.
- No utilice nunca el sistema con un cable o enchufe dañado.
- No utilice nunca el sistema en un entorno húmedo o si sus componentes eléctricos entran en contacto con líquidos.
- No ponga en funcionamiento el sistema si la caja de control produce ruidos u olores. No está permitido realizar modificaciones en el aparato ni en la caja de control.
- Retire todos los obstáculos de la zona de ajuste de altura.
- Para evitar riesgos de tropiezo, no dejes cables o enchufes desordenados por ahí.
- Cualquier intento de modificar el marco de la tabla no está permitido
- No se puede fijar nada a las conexiones ajustables del bastidor de la mesa.
- El uso en exteriores está prohibido.
- Al subir y bajar la mesa, mantenga la distancia de seguridad necesaria para evitar quedar atrapado entre el tablero en movimiento y los objetos fijos situados en las proximidades.
- Al subir y bajar la mesa, el usuario debe asegurarse de que nadie resulte herido y de que no se dañe ningún objeto. El tablero de la mesa no debe golpear un objeto sólido de modo que la mesa vuelque.
- La silla de oficina debe retirarse antes de subir o bajar la mesa.
- Queda terminantemente prohibido realizar modificaciones en la caja de interruptores.
- La mesa no debe utilizarse como dispositivo de elevación de personas

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com