

DIGITUS® 10" Gigabit 16-Port Unmanaged Switch mit 2× 1G SFP

DN-80118

EAN 4016032474456



10 Zoll 16-Port Gigabit Unmanaged Switch, 2× 1G SFP

Der DIGITUS® DN-80118 kombiniert 16 Gigabit-RJ45-Ports mit zwei zusätzlichen 1G-SFP-Uplinks im 10-Zoll-Format. Damit eignet er sich hervorragend für klassische LAN-, Büro- und Filialnetzwerke, in denen viele kabelgebundene Clients oder IoT-Geräte gleichzeitig verbunden werden. Die beiden SFP-Slots ermöglichen eine flexible Anbindung an Etagenverteiler oder Core-Switches – wahlweise über Glasfaser oder Kupfer-SFP. Die 36-Gbps-Backplane sichert eine stabile, leistungsfähige Weiterleitung des Datenverkehrs. Das lüfterlose Metallgehäuse mit integriertem Netzteil macht die Installation besonders einfach und den Betrieb geräuschlos – ideal für kompakte Netzwerkschränke in Büros, Schulen, Gebäudetechnik und kleinen Unternehmen.

Viele Gigabit-Ports plus flexible SFP-Uplinks für stabile, zuverlässige LAN- und Filialnetzwerke.

- Netzwerk & Performance
- 16× 10/100/1000 Mbps RJ45
- 2× 1 Gbps SFP Uplink
- Switching-Kapazität: 36 Gbps
- Forwarding Rate: 1.488 Mpps/Port
- Jumbo Frames bis 16 KB
- MAC-Tabelle: 8K
- Packet Buffer: 12 Mbit
- Store-and-Forward
- Design & Montage
- Komplett lüfterlos

- Metallgehäuse
- 10-Zoll-Rackmontage
- Maße: 252 × 150 × 44 mm, Gewicht: ca. 2 kg
- Elektrik & Umgebung
- Internes Netzteil, 100–240 V AC
- Stromverbrauch: ~10 W
- Betriebstemperatur: 0–40 °C, Lagerung: –10–70 °C
- Luftfeuchtigkeit: 5–95 %, nicht kondensierend

Merkmale

- Anzahl der Ports: 16
- Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
- Industrielle Nutzung: nein
- Anzahl der Ports (Uplink): 2
- Managed: nein
- Montageart: 10 Zoll
- Outdoor geeignet: nein
- PoE (Power over Ethernet): nein
- Schutz vor Vandalismus: nein
- Uplink Port Anschluss: SFP
- VLAN: nein


Lieferumfang

- DN-80118 Switch
- Stromkabel
- Schnellstartanleitung
- Gummifüße

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	8	12,56	49,00	26,50	34,50	44.798,20
Innen-VPE	1	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	1,57	31,50	6,00	24,00	4.536,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,10	25,20	4,40	15,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:



Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- Lesen Sie alle Anleitungen und befolgen Sie alle Warnungen und Anleitungen auf dem Gerät.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht auf eine instabile Fläche (wie Wagen, Ständer, Tisch usw.).
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von oder über einem Heizkörper auf.
- Das Gehäuse ist mit Öffnungen zur Wärmeabfuhr und Belüftung versehen. Um eine Überhitzung während des Betriebs zu vermeiden, dürfen die Lüftungsöffnungen nicht blockiert oder abgedeckt werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine weiche Unterlage (z.B. Bett, Sofa, Decke usw.). Dadurch wird die Belüftung blockiert.
- Das Gerät darf nicht in einer geschlossenen Umgebung aufgestellt werden, wenn keine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
- Sprühen Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker. Verwenden Sie keine Flüssig- oder Schaumreiniger.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
- Schließen Sie das Gerät entsprechend der Stromversorgung auf dem Typenschild an.
- Um Schäden an dem Gerät zu vermeiden, ist es wichtig, dass alle Geräte ordnungsgemäß geerdet sind.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel und verlegen Sie es so, dass Stolperfallen vermieden werden.
- Verwenden Sie einen Überspannungsschutz, einen Regler oder eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), um Ihr System vor plötzlicher, vorübergehender und reduzierter Leistung zu schützen.
- Befestigen Sie Systemkabel und Netzkabel ordnungsgemäß und achten Sie darauf, dass keine Gegenstände auf das Kabel drücken.
- Führen Sie keine Gegenstände durch die Öffnungen des Gehäuses in das Gerät ein. Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses, der zu Feuer oder Stromschlag führen kann.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich stets an einen autorisierten Kundendienst.
- Wenn eine der folgenden Bedingungen eintritt, ziehen Sie den Netzstecker und senden Sie das Gerät zur Reparatur an einen autorisierten Kundendienst
- Das Netzkabel, Netzteil oder Stecker für die Stromversorgung ist beschädigt oder verschlissen;
- Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen;
- Das Gerät war Regen oder Wasser ausgesetzt;
- Das Gerät ist heruntergefallen oder das Gehäuse wurde beschädigt;
- Die Funktion des Gerätes ist offensichtlich verändert;
- Das Gerät kann nicht wie in der Bedienungsanleitung beschrieben betrieben werden.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com