DIGITUS® 10" Gigabit 16-poorts onbeheerde switch met 2× 1G SFP

DN-80118

EAN 4016032474456



10 inch 16-poorts Gigabit onbeheerde switch, 2× 1G SFP

De DIGITUS® DN-80118 combineert 16 Gigabit-RJ45-poorten met twee extra 1G-SFP-uplinks in een 10-inch-formaat. Hierdoor is hij uitermate geschikt voor klassieke LAN-, kantoor- en filiaalnettwerken, waarin veel bekabelde clients of IoT-apparaten tegelijkertijd worden aangesloten. De twee SFP-slots maken een flexibele aansluiting op verdelers of core-switches mogelijk – naar keuze via glasvezel of koper-SFP. De 36 Gbps-backplane zorgt voor een stabiele, krachtige doorsturing van het dataverkeer. De ventilatorloze metalen behuizing met geïntegreerde voeding maakt de installatie bijzonder eenvoudig en de werking geruisloos – ideaal voor compacte netwerkkasten in kantoren, scholen, gebouwbeheer en kleine bedrijven.

Talrijke gigabit-poorten plus flexibele SFP-uplinks voor stabiele, betrouwbare LAN- en filiaalnetwerken.

- Netwerk & prestaties
- 16× 10/100/1000 Mbps RJ45
- 2× 1 Gbps SFP-uplink
- Schakelcapaciteit: 36 Gbps
- Doorstuursnelheid: 1.488 Mpps/poort
- Jumbo-frames tot 16 KB
- MAC-tabel: 8K
- Pakketbuffer: 12 Mbit
- Store-and-Forward
- Ontwerp & montage
- Volledig ventilatorloos
- metalen behuizing
- 10-inch rackmontage
- Afmetingen: 252 × 150 × 42 mm, gewicht: ca. 2 kg
- Elektriciteit & omgeving
- Ingebouwde voeding, 100–240 V wisselstroom
- Stroomverbruik: ~10 W
- Bedrijfstemperatuur: 0–40 °C, opslag: –10–70 °C
- Luchtvochtigheid: 20–85 %, niet-condenserend

Attributes

- Aantal poorten: 16
- Ethernetsnelheid: Gigabit
- Industrieel gebruik: no
- Aantal poorten (Uplink): 2
- Bescherming tegen vandalisme: no
- Geschikt voor buitengebruik: no
- Installatietype: 10 inch
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Uplink poortverbinding: SFP
- VLAN: no

Package contents

- DN-80118-schakelaar
- Stroomkabel
- Snelstartgids
- rubberen voetjes

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	12.56	49.00	26.50	34.50	44,798.20
Packaging Unit Inside	1	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.57	31.50	6.00	24.00	4,536.00
Net single without Packaging	1	0.10	25.20	4.40	15.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:


















Safety notes

- Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Lees alle instructies en volg alle waarschuwingen en aanwijzingen op het apparaat.
- Plaats dit apparaat niet op een instabiel oppervlak (zoals een karretje, standaard, tafel, enz.).
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Plaats dit apparaat niet in de buurt van of boven een radiator.
- De behuizing is voorzien van openingen voor warmteafvoer en ventilatie. Om oververhitting tijdens het gebruik te voorkomen, mogen de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd of afgedekt.
- Plaats het apparaat niet op een zachte ondergrond (bijv. bed, bank, deken, enz.). Hierdoor wordt de ventilatie geblokkeerd.
- Het apparaat mag niet in een gesloten ruimte worden geïnstalleerd als er geen voldoende ventilatie is.
- Spuit geen vloeistoffen op het apparaat.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare of schuimende reinigingsmiddelen.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek.
- Sluit het apparaat aan volgens de voeding op het typeplaatje.
- Om schade aan het apparaat te voorkomen, is het belangrijk dat alle apparaten goed geaard zijn.
- Plaats geen voorwerpen op het netsnoer en leg het zodanig dat er niet over gestruikeld kan worden.
- Gebruik een overspanningsbeveiliging, een regelaar of een ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS) om je systeem te beschermen tegen plotselinge, tijdelijke en verminderde stroomtoevoer.
- Maak de systeemkabel en het netsnoer goed vast en zorg ervoor dat er geen voorwerpen op de kabel drukken.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat via de openingen in de behuizing. Er bestaat gevaar voor kortsluiting, wat kan leiden tot brand of een elektrische schok.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem altijd contact op met een erkende klantenservice.
- Als een van de volgende situaties zich voordoet, haal dan de stekker uit het stopcontact en stuur het apparaat ter reparatie naar een erkend servicecentrum
- Het netsnoer, de voedingseenheid of de stekker van de voedingseenheid is beschadigd of versleten;
- Er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen;
- Het apparaat is blootgesteld aan regen of water;
- Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd;
- De functie van het apparaat is duidelijk veranderd;
- Het apparaat kan niet worden gebruikt zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com