

DIGITUS 8-Port Multi-Gigabit Switch, 2.5G, unmanaged

DN-80230

EAN 4016032474470



8-Port 2.5G Switch 4-Speed Multi-Gigabit Unmanaged Switch

The 8-Port Multi-Gigabit Switch (4-Speed) from DIGITUS® provides 8 x RJ45 ports with 2.5 Gbps bandwidth each. Expand your existing network easily with the available backplane bandwidth of 40 Gbps. No configuration is required on the switch itself; thanks to auto-negotiation and auto MDI/MDI-X, cables and speeds are also automatically detected. The switch can be used as a desktop variant or mounted on a wall with the included mounting accessories. Thanks to the external power adapter, the switch does not need a fan at all. Ideal for expanding / setting up small home or business networks with data rates of up to 2.5 Gbps - so even high workloads due to high-resolution streams or high data volumes are no problem.

Multi-gigabit switch with 2.5 Gbps bandwidth per port - also suitable for higher network loads in small to medium-sized networks

- Number of ports: 8 x 10/100/1000/2500 Mbps (4-speed).
- Network standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz
- Auto-negotiation: Auto MDI/MDI-X
- IEEE 802.3x full-duplex flow control
- Backplane bandwidth: 40 Gbps
- Transfer method: Store and forward
- Forwarding capacity: 3.7 Mpps (@2.5G)
- LED displays: 10/100/1000 Mbps Link/Act, 2.5 Gbps Link/Act, Power
- Jumbo frames: 12 Kb
- Buffer memory: 12 Mbit
- MAC addresses: 16K
- Fanless design

- Operating voltage: 12 V DC / 1.8 A
- Power consumption: 12 W max.
- Power supply, power adapter: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 21.6 W
- Plug type, power adapter: Euro plug Type C (CEE 7/16)
- Plug type, device side: Coaxial plug (DC) 5.5 mm / 2.1 mm
- Operating temperature: 0 °C to +40 °C
- Operating humidity: 10% - 90% RH (non-condensing)
- Storage temperature: -10 °C to +60 °C
- Fanless design (air flow cooling)
- Dimensions: W 190 x D 120 x H 30 mm
- Weight: 735 g

Attributes

- Aantal poorten: 8
- Ethernet snelheid: Gigabit
- Industrieel gebruik: no
- Aantal poorten (Uplink): 0
- Bescherming tegen vandalisme: no
- Geschikt voor buitengebruik: no
- Installatietype: Desktop, Wand
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- VLAN: no

Package contents

- 1 x 8-Port Gigabit Switch, 2.5G, Unmanaged
- 1 x Power adapter
- 1 x Accessories for wall mounting
- 1 x Quick start guide

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	4.70	31.50	32.50	29.00	29,688.80
Packaging Unit Inside	1	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.47	13.00	29.50	6.00	2,301.00
Net single without Packaging	1	0.74	12.00	19.00	3.00	0.00

More images:



Safety notes

- Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Lees alle instructies en volg alle waarschuwingen en instructies op het apparaat.
- Plaats dit apparaat niet op een instabiel oppervlak (zoals een karretje, standaard, tafel, enz.).
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Plaats dit apparaat niet in de buurt van of boven een radiator.
- De behuizing is voorzien van openingen voor warmteafvoer en ventilatie. Om oververhitting tijdens het gebruik te voorkomen, mogen de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd of afgedekt.
- Plaats het apparaat niet op een zachte ondergrond (bijv. bed, bank, deken, enz.). Hierdoor wordt de ventilatie geblokkeerd.
- Het apparaat mag niet in een gesloten ruimte worden geïnstalleerd als er geen voldoende ventilatie is.
- Spuit geen vloeistoffen op het apparaat.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare of schuimende reinigingsmiddelen.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek.
- Sluit het apparaat aan volgens de voeding op het typeplaatje.
- Om schade aan het apparaat te voorkomen, is het belangrijk dat alle apparaten goed geaard zijn.
- Plaats geen voorwerpen op het netsnoer en leg het zodanig dat er niet over gestruikeld kan worden.
- Gebruik een overspanningsbeveiliging, een regelaar of een ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS) om je systeem te beschermen tegen plotselinge, tijdelijke en verminderde stroomtoevoer.
- Maak de systeemkabel en het netsnoer goed vast en zorg ervoor dat er geen voorwerpen op de kabel drukken.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat via de openingen in de behuizing. Er bestaat gevaar voor kortsluiting, wat kan leiden tot brand of een elektrische schok.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem altijd contact op met een erkende klantenservice.
- Als een van de volgende situaties zich voordoet, haal dan de stekker uit het stopcontact en stuur het apparaat ter reparatie naar een erkend servicecentrum
 - Het netsnoer, de voedingseenheid of de stekker van de voedingseenheid is beschadigd of versleten;
 - Er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen;
 - Het apparaat is blootgesteld aan regen of water;
 - Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd;
 - De functie van het apparaat is duidelijk veranderd;
 - Het apparaat kan niet worden gebruikt zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com