

# DIGITUS Wireless HDMI Transmitter per Click & Present Pro (DS-55317)

DS-55322 EAN 4016032478911





### Wireless HDMI Transmitter (TX) unità aggiuntiva per DS-55317

Estendete il Wireless Collaboration System DIGITUS® (DS-55317) con unità trasmittenti aggiuntive per aumentare il numero di utenti in riunioni e presentazioni. Fino a 30 unità trasmittenti possono essere collegate con un ricevitore. Collegate il trasmettitore HDMI con il vostro notebook tramite porta HDMI e porta USB-A per l'alimentazione. Premendo un pulsante potete collegare facilmente il ricevitore e condividere i vostri contenuti - non è necessario installare un software. Condividere - Presentare - Collaborare.

# Estendete il Wireless Collaboration System (DS-55317) con un unità trasmittenti aggiuntive (trasmettitore) per aumentare il numero di utenti

- Estendete il Wireless Collaboration System (DS-55317) fino a 30 trasmettitori
- Facile installazione nessun software richiesto Plug, Press & Play
- Distanza di trasmissione: fino a 50 m (visuale illimitata)
- · Porte trasmettitore:
- 1x connettore HDMI (Full HD, 1080p) collegamento al notebook, uscita video, lunghezza del cavo: 5 cm
- 1x connettore USB-A collegamento al notebook, alimentazione, lunghezza del cavo: 12 cm
- 1x pulsante di collegamento facile condivisione

- 1x indicatore di stato LED
- Standard radio: IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2,4G/5GHz, 2T2R
- · Codifica AES 128 bit
- Autenticazione WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK
- Latenza: ca. 100 ms
- Supporta Windows, macOS
- Alloggiamento: ABS
- Dimensioni: Lungh. 8,0 x Largh. 8,0 x Alt. 1,4 cm
- Colore: grigio/nero
- Note:
- La distanza di trasmissione in caso di visuale limitata non può essere determinata nel complesso e dipende dalle condizioni locali
- Pareti, vetro ecc. riducono la copertura del segnale o provocano perdite di segnale

#### Attributes

- KVM: no
- · Power over Ethernet: no

# Package contents

- 1x trasmettitore Wireless HDMI
- 1x manuale utente

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	8.37	21.00	48.00	26.50	26,712.00
Packaging Unit Inside	1	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.28	11.00	19.00	2.80	585.20
Net single without Packaging	1	0.09	8.00	8.00	1.40	0.00



#### More images:





















## Safety notes

- Osservare tutte le avvertenze e le istruzioni dell'apparecchio.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.

  Prima della messa in funzione, accertarsi che l'apparecchio sia spento e si trovi in un ambiente sicuro.
- Durante i temporali, i dispositivi elettrici collegati possono subire danni a causa della sovratensione provocata dai fulmini.
- Non mettere in funzione l'apparecchio durante i temporali.
- Scollegare l'apparecchio dai dispositivi elettrici collegati durante i temporali. Utilizzare il dispositivo solo in ambienti chiusi.
- Restituire il dispositivo al rivenditore per la riparazione.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.
- Per scollegare completamente il sistema dall'alimentazione, è necessario scollegare l'alimentatore dalla presa. È possibile scollegare il dispositivo dall'alimentazione tramite l'alimentatore.



# EU responsible person

 $\label{thm:equired} \mbox{EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.}$ ASSMANN Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 Lüdenscheid, Germany https://www.assmann.com info@assmann.com