DIGITUS® Cabo DAC 100G QSFP28, 2m

DN-81602

EAN 4016032481065



Cabo de ligação direta 100G QSFP28 Débito de dados até 28,3125 Gbps por canal 2m

Os cabos Digitus® QSFP28 100G DAC são a ligação ideal entre switches na área de backbone. Os conjuntos de cabos de cobre 100G QSFP28 para QSFP28 Diret Attached Cable (DAC) são uma alternativa económica para ligações de dados de curto alcance. Estão em conformidade com as especificações da Ethernet 100G (100GBASE-CR4). Contém quatro pares de cobre de alta velocidade, cada um a funcionar com velocidades de dados até 25 GbE. O cabo QSFP28 DAC é, por isso, adequado para ligações energeticamente eficientes em distâncias curtas, por exemplo, em centros de dados, sistemas de armazenamento empresarial e computação de alto desempenho

Cabo DAC 100G QSFP28, 2m AWG30

- 2 m de distância máxima
- Débito máximo de dados suportado 100 Gbps
- Débito máximo de dados suportado por canal 28,3125 Gbps
- A ligação é compatível com a especificação SFF-8665
- Alimentação: + 3,3V tensão de alimentação
- AWG: 30
- Ligação A: QSFP28
- Ligação B: QSFP28
- Gama de temperaturas: 0-70 ° C
- Gama de temperaturas de armazenamento: -40 a 85 °C
- Marcas compatíveis: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL

Attributes

- AWG: 30
- Mode: Copper
- Length: 2 m
- DDM Support: no
- Manufacturer compatibility: Cisco

Package contents

- Cabo DAC 100G QSFP28, 2m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	1.60	48.00	48.00	38.00	87,552.00
Packaging Unit Inside	1	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.02	26.00	26.00	3.00	2,028.00
Net single without Packaging	1	0.30	5.80	1.40	1.10	0.00

Safety notes

- Evite o contacto direto com fontes de luz: os cabos de fibra ótica, em especial aqueles com fontes de luz ativas, como os lasers (por exemplo, em sistemas de comunicação ótica), podem emitir radiação
- perigosa que pode causar danos aos olhos. Certifique-se de que nunca olha diretamente para a luz de uma fibra ótica, mesmo que a fonte de luz seja invisível a olho nu.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

- Ao trabalhar com cabos de fibra ótica, especialmente durante testes ou trabalhos com lasers, deve usar-se sempre óculos de proteção que protejam contra radiação nociva.
- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Não dobrar nem esmagar: os cabos de fibra ótica são sensíveis a cargas mecânicas.
- Para proteger os cabos contra danos físicos, estes devem ser instalados em canais específicos ou com materiais de proteção
- Manter os conectores dos cabos limpos: os cabos de fibra ótica são sensíveis ao pó e à sujidade. Mesmo pequenas partículas nos conectores podem comprometer significativamente a qualidade do sinal.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com