DIGITUS® 100G QSFP28 DAC-kabel, 3m

DN-81603

EAN 4016032481096



100G QSFP28 Direct Attach Cable Tot 28.3125 Gbps overdrachtssnelheid per kanaal 3m

De Digitus® QSFP28 100G DAC-kabels zijn de ideale verbinding tussen switches in het backbone-gebied. De 100G QSFP28 naar QSFP28 Direct Attached Cable (DAC) koperkabelmodules zijn een voordelig alternatief voor korte-afstands dataverbindingen. Ze voldoen aan de specificaties voor 100G Ethernet (100GBASE-CR4). Ze bestaan uit vier koperparen voor hoge snelheid, de elk werken met overdrachtssnelheden tot 25 GbE. Daarom is de QSFP28 DAC-kabel geschikt voor een energie-efficiënte verbinding over korte afstanden, bv. in datacenters, bedrijfsopslagsystemen en krachtige computertoepassingen.

100G QSFP28 DAC-kabel, 3m AWG26

- 3 m maximale afstand
- Maximaal ondersteunde gegevenssnelheid 100 Gbps
- Maximaal ondersteunde gegevenssnelheid per kanaal 28,3125 Gbps
- De aansluiting is compatibel met de SFF-8665 specificatie
- Voeding: + 3,3V voedingsspanning
- AWG: 26
- Aansluiting A: QSFP28
- Aansluiting B: QSFP28
- Temperatuurbereik: 0-70 °C
- Temperatuurbereik bij opslag: -40 tot 85 °C
- Compatibele merken: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL

Attributes

- AWG: 26
- Modus: Koper
- Distance Unit: 0,3
- Lengte: 3 m
- DDM ondersteuning: no
- Compatibiliteit met fabrikant: Cisco

Package contents

- 100G QSFP28 DAC-kabel, 3m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	80	1.50	48.00	48.00	38.00	87,552.00
Packaging Unit Inside	1	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.02	26.00	26.00	3.00	2,028.00
Net single without Packaging	1	0.32	5.80	1.40	1.30	0.00

Safety notes

- Vermijd direct contact met lichtbronnen: Glasvezelkabels, vooral die met actieve lichtbronnen zoals lasers (bijvoorbeeld in optische communicatiesystemen), kunnen gevaarlijke straling uitzenden die de
- ogen kan beschadigen. Kijk nooit rechtstreeks in het licht van een optische vezel, zelfs niet als de lichtbron onzichtbaar is voor het blote oog.
- Bij het werken met glasvezelkabels, vooral tijdens tests of bij het werken met lasers, moet altijd een veiligheidsbril worden gedragen ter bescherming tegen

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

schadelijke straling.
- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Niet knikken of pletten: Glasvezelkabels zijn gevoelig voor mechanische spanning.
- Om kabels tegen fysieke schade te beschermen, moeten ze in speciale kabelgoten of met beschermende materialen worden gelegd.
- Houd kabelconnectors schoon: Glasvezelkabels zijn gevoelig voor stof en vuil. Zelfs kleine deeltjes op de connectoren kunnen de signaalkwaliteit ernstig aantasten.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com