

DIGITUS Modulär HD LCD KVM-konsol med 17" TFT, 1-ports VGA KVM-anslutning, pekplatta, turisk tangentbordslayout

DS-72220-1TR
EAN 4016032483236



Modulär HD LCD TFT-konsol, TR-tangentbord med 1 port KVM, TR tangentbord, RAL 9005 svart

Digitus HD LCD KVM-konsol - med en 17" TFT-skärm med antireflexbehandlad och splitterfri skyddsglasruta. Konsolen kan dras ut helt ur serverskåpet och TFT-skärmen kan lutas 120 grader. Konsolen kan användas i olika skåp med ett djup på 800-1200 mm och levereras komplett med alla KVM-kablar. Med full HD-upplösning på 1080P och LED-indikator för anslutningsstatus har konsolen även en USB-port för kringutrustning i konsolområdet. Med den här konsolen får du upp till 85 % mer utrymme, ett kontrastförhållande på 1000:1 och stöd för 16,7 miljoner färger. I paketet ingår en VGA-adapter med 1 port, ett tangentbord och en pekplatta med mus och två funktionstangenter. Konsolen har en modulär och expanderbar design och kan även kaskadkopplas.

Maximal flexibilitet i administrationen av serverparken

- Upplösning: 1920x1080 vid 60 Hz
- Konsolen skapar upp till 85 % mer utrymme
- Kontrastförhållande: 1000:1
- Stödjer: 16,7 M färger
- Inklusive VGA-adapter för 1 port
- Turiskt tangentbord ingår
- Muspekplatta med två funktionsknappar

- Konsolen kan dras ut helt ur serverskåpet och TFT-skärmen kan vinklas 120 grader
- Bruttovikt: 19,15 kg
- Säkerhetsspär för konsolen för att förhindra skador
- Platsbesparande kapsling (1U), svart (RAL 9005)
- Gränssnitt: VGA
- Tangentbordslayout: TR
- Antal portar: 1
- Skärmstorlek: 17 tum

Attributes

- Antal portar: 1
- Gränssnitt: VGA
- Kaskadering möjlig: yes
- Skärmstorlek: 17 tum
- Tangentbordslayout: TR

Package contents

- Modulär 17"-konsol
- VGA-adapter för en port
- Tangentbord
- Snabbstartsguide
- Strömförsörjningsenhets
- Material för infästning

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton | 1 | 12.29 | 60.50 | 55.00 | 21.50 | 71,541.20 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 12.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 12.29 | 57.50 | 51.50 | 16.50 | 48,860.60 |
| Net single without Packaging | 1 | 9.51 | 49.00 | 48.00 | 4.50 | 0.00 |

More images:**Safety notes**

- Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk.
- Läs alla instruktioner.
- Följ alla varningar och anvisningar som finns på apparaten.
- Placerar inte apparaten på ett ostadigt underlag (t.ex. en vagn, ett stativ, ett bord etc.).
- Om denna apparat faller kan den orsaka allvarliga skador.
- Använd inte denna apparat i närheten av vatten.
- Placerar inte apparaten nära eller ovanför en radiator.
- Höljet är försett med öppningar för värmeförledning och ventilation. För att förhindra överhettning under drift får ventilationsöppningarna inte blockeras eller täckas över.
- Placerar inte apparaten på en mjuk yta (t.ex. säng, soffa, filt etc.). Detta kommer att blockera ventilationen.
- Apparaten får inte installeras i en sluten miljö om inte tillräcklig ventilation garanteras.
- Spraya inga vätskor på apparaten.
- Dra ut nätkontakten före rengöring. Använd inte flytande rengöringsmedel eller skumrengöringsmedel.
- Rengör apparaten med en fuktig trasa.
- Anslut enheten enligt strömförseringen på märkskytten.
- Denna enhet är avsedd för IT-distributionssystem med 100 V - 230 V spänning.
- För att förhindra skador på apparaten är det viktigt att alla apparater är ordentligt jordade.
- Placerar inga föremål på nätkabeln och lägg den på ett sådant sätt att det inte finns någon risk att snubbla.
- Om en förlängningskabel används för apparaten, se till att den totala kapaciteten för alla produkter som använder kabeln inte överstiger den aktuella belastningen.
- Se till att den totala strömstyrkan för alla produkter som är anslutna till uttaget inte överstiger 15 A.
- Använd ett överspänningsskydd, en regulator eller en avbrottsfri strömförsering (UPS) för att skydda systemet mot plötslig, tillfällig och

reducerad ström.

- Säkra systemkabeln och nätkablen ordentligt och se till att inga föremål trycker på kabeln.
- För inte in några föremål i apparaten genom öppningarna i höljet. Det finns risk för kortslutning, vilket kan leda till brand eller elektriska stötar.
- Försök inte att reparera apparaten själv. Kontakta alltid ett auktoriserat kundservicecenter.
- Om något av följande inträffar ska du dra ur kontakten och skicka apparaten till en auktoriserad serviceverkstad för reparation
- Nätkabeln eller stickkontakten är skadad eller sliten;
- Vätska har trängt in i apparaten;
- Enheten har utsatts för regn eller vatten;
- Enheten har tappats eller höljet har skadats;
- Enhetens funktion har uppenbarligen förändrats;
- Apparaten kan inte användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com