

DIGITUS® Alüminyum profilli ve şalterli çoklu priz, aşırı gerilim koruyucu, entegre şebeke filtresi, 5'li toprak hatlı koruma prizi, 2 m'lik toprak hatlı koruma fişi bağlantı kablosu

DN-95433

EAN 4016032483595



1U alüminyum PDU, raf montajı, 5 x koruyucu toprak bağlantısı 16 A, 230 VAC, 50/60 Hz, aşırı gerilim, şebeke filtresi, anahtar

DIGITUS® çoklu prizleri yerleşik ağı ve sunucu kabini için en iyi çözümdür. Güç dağıtımı ile ilgili olarak, PDU, BT, ağı teknolojisi, laboratuvarlar ve ev sektöründeki birçok uygulamanın gereksinimlerini karşılar. Çoklu priz, yerden tasarruf sağlayan 1U'daki 19" alana monte edilebilir. Entegre bir şebeke filtresi ve aşırı gerilim koruması, bağlı tüketicileri şebekeden gelen parazitlere karşı korur. Kabin tipine bağlı olarak çoklu prizi yuvalar sağa veya sola bakacak şekilde monte etmek mümkündür.

19" ağı/sunucu kabini alanında güvenli ve profesyonel güç kaynağı

- Aydınlatmalı şalter istenmedik kapanmaya karşı emniyete alınmıştır
- Entegre şebeke filtresi
- Entegre aşırı gerilim koruması: Nominal
- deşarj akımı (Giriş) - 10 kA.
- Kutuların rotasyonu: 35°
- Muhafaza: Alüminyum
- ABS UL-94V-0'dan imal edilmiş plastik bileşenler

- Giriş: Fiş Schuko CEE 7/7, 230 Vac/16 A
- Çıkış: Cihaz soketleri 5 x Schuko DIN 49440, çıkış başına maks. 16 A
- Bağlantı kablosu: H05VV-F 3G 1,5 mm², Uzunluk: 2 m
- Boyutlar: 482,6 (19") x 45 (1U) x 45 mm (YxGxD)

Attributes

- Akım: 16 A
- Çıkışlar: CEE 7/3
- Ek Özellikler: Güç anahtarı, Aşırı gerilim koruması, Parazit giderici filtre
- Faz: 1ph
- Giriş Fişi: CEE7/7
- Güç: 3,6 kVA
- Kurulum: Raf 1U
- Volt: 230 V
- İç biçim katsayısı (IEC 60297): 482,6 mm (19 inç)

Package contents

- Teslimat kapsamı: 1 çoklu priz, 2 sabitleme braketleri; 1 güvenlik talimatı

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	11.82	19.50	52.00	29.50	29,913.00
Packaging Unit Inside	1	1.18	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Packaging Unit Single	1	1.18	9.70	51.00	5.80	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.85	4.50	48.30	4.50	0.00

More images:



Safety notes

- Bu ürün, çocuklar veya onların bakımı altındaki kişiler tarafından gözetimsiz kullanım için tasarlanmamıştır!
- Veri sayfasında belirtilenlerden daha yüksek nem veya sıcaklıkları önleyin - Nem, toz veya buhar, çözücüler, yanıcı gazlardan kaçının.
- Çoklu prizler ağır yüklerle sürekli kullanım için tasarlanmamıştır!
- Birden fazla soket kademelendirilmemelidir (birden fazla soketi bir araya getirmekten kaçının).
- Maksimum bağlı yük aşılmamalıdır.
- Arızalı çoklu prizler derhal hizmet dışı bırakılmalı ve çevre dostu bir şekilde imha edilmelidir.
- Bir arıza durumunda, ürünü kullanımdan alın ve kalifiye bir elektrikçiye başvurun.
- Ürünü açmayın.
- Temizlemeden önce ürünün güç kaynağıyla bağlantısını kesin. Temizlik için agresif veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Sıvıların içeri girmesi kısa devreye yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com