

# DIGITUS® 6-voudige Office-stekkerdoos met 3 USB-aansluitingen

DA-70624

EAN 4016032487012



## 6-voudige Office stekkerdoos 3x USB 2xUSB-A +1xUSB A, aan/uit-schakelaar, aluminium behuizing

Nooit meer telkens zoeken naar de oplader van uw smartphone. De Office stekkerdoos van DIGITUS® biedt u zelfs 3 USB-poorten waarop u bijvoorbeeld uw smartphone en tablet tegelijkertijd kunt opladen. Gebruik alle gearde stopcontacten zonder aansluitproblemen. Dankzij de slimme 45° gedraaide opstelling van de stopcontacten kunt u zelfs grotere voedingsadapters en grote haakse stekkers gebruiken zonder de aangrenzende stopcontacten te blokkeren of af te dekken. Bovendien kunt u de stekkerdoos variabel opstellen en, indien nodig, perfect aanpassen aan elke situatie met de insteekbare klembevestiging aan weerszijden. Eenmaal vastgeklemd kunt u de stekkerdoos horizontaal draaien voor optimale flexibiliteit. Bescherm uzelf en uw gezin tegen elektrische schokken met de geïntegreerde shutter die zorgt voor extra aanrakingsbeveiliging van de stekkerdoos met randaarde. Met het 1,5 m lange netsnoer heeft u voldoende speelruimte om de stekkerdoos naar wens te plaatsen. De hoogwaardige aluminium behuizing maakt het elegante design van deze multifunctionele stekkerdoos compleet.

## 6-voudige stekkerdoos met drie extra USB-laadpoorten voor mobiele apparaten in hoogwaardige aluminium behuizing

- 6x gearde stopcontacten in een hoek van 45°, ook geschikt voor grote haakse stekkers

- 2x USB A aansluitingen (5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A, 18W max.) voor het laden van mobiele apparaten
- 1x USB-C aansluiting (5B/3A, 9V/2,2A, 12V/1,67A, 20 W max.) voor het laden van mobiele apparaten
- 2x klemhouders voor verschillende tafelbladdiktes (20 mm - 57 mm)
- Verlichte veiligheidsschakelaar voor het aan/uitschakelen
- Contactbescherming: Kunststof afdekplaatjes sluiten de contacten van het stopcontact af
- Hoogwaardige aluminium behuizing
- Netsnoer met gearde stekker: 1,5 m
- Ingangsspanning: 110 - 240 VAC
- Frequentie: 50 Hz
- Uitgangsvermogen: 3680 W, 16 A max.
- Afmetingen: L 44,0 x B 4,5 x H 7,0 cm
- Gewicht: 695 g
- Kleur: Zilver / Zwart

### Attributes

- Stijl: Stekkerdoos

### Package contents

- 4-voudige Office-stekkerdoos met 3 USB-aansluitingen
- 2x klemhouders
- Gebruiksaanwijzing

### Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	8.80	23.00	30.00	50.00	34,500.00
Packaging Unit Inside	1	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.88	6.00	48.00	10.60	3,052.80
Net single without Packaging	1	0.73	6.00	43.50	6.50	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis. Vermijd blootstelling aan vocht, stof, zonlicht of andere warmtebronnen.
- De wandcontactdoos maakt deel uit van de gebouwinstallatie. Bij het plannen en installeren moeten de relevante nationale normen en richtlijnen in acht worden genomen.
- Het apparaat mag alleen worden gebruikt op het 230V/50 Hz wisselstroomnet. Werkzaamheden aan het 230V lichtnet mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien die in uw land is gecertificeerd.
- Neem tijdens de installatie de geldende voorschriften ter voorkoming van ongevallen in acht.
- Om elektrische schokken aan het apparaat te voorkomen, moet u de netspanning uitschakelen (bijvoorbeeld de stroomonderbreker uitschakelen).
- Het niet naleven van de installatie-instructies kan leiden tot brand of andere gevaren.
- De installatie mag alleen worden uitgevoerd in in de handel verkrijgbare inbouwdozen (apparaatdozen) conform DIN 49073-1, met een minimale diepte van 40 mm.
- Houd bij het aansluiten op de apparaatklemmen rekening met de toegestane kabels en kabeldoorsneden.
- Verplichte informatie volgens de veiligheidsnorm voor apparatuur
- Let op!
- Installatie alleen door personen met relevante elektrotechnische kennis en ervaring!
- Onjuiste installatie brengt je eigen leven en dat van de gebruikers van het elektrische systeem in gevaar.
- Onjuiste installatie kan leiden tot ernstige materiële schade. U kunt persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel en schade aan eigendommen.
- Neem contact op met een elektricien.
- Expertise vereist voor installatie:
- Voor de installatie is met name de volgende expertise vereist:
  1. De toepassing van de 5 veiligheidsregels 1. uitschakelen 2. beveiligen tegen herinschakelen 3. zorgen dat er geen spanning staat 4. aarden en kortsluiten 5. naburige delen onder spanning afdekken of isoleren.
  2. Keuze van geschikt gereedschap, meetapparatuur en, indien nodig, persoonlijke beschermingsmiddelen.
  3. Selectie van het materiaal van de elektrische installatie om de uitschakelvoorwaarden te garanderen.
  4. Controleer het elektrische systeem na de installatie.
  5. De IP-beschermingstypes in acht nemen
- Installatie alleen met geschikt elektrisch installatiemateriaal
- Controleer en volg de respectieve specificaties van het type voedingsnetwerk (TN-systeem, TT-systeem of IT-systeem) en de daaruit voortvloeiende aansluitvoorwaarden (neutralisatie, aarding of eventueel vereiste extra maatregelen, enz.)
- Onderhoud en reiniging:
  - De contactdoos is onderhoudsvrij.
  - Laat reparaties over aan een gekwalificeerde elektricien.

- Reinig het apparaat alleen met een zachte, schone, droge en pluisvrije doek.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die oplosmiddelen bevatten. Dit kan de plastic behuizing beschadigen.
- Gebruik geen natte doeken of sponzen om het apparaat schoon te maken.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)