DIGITUS® Office-grenuttag 6 uttag med 3x USB-uttag

DA-70624

EAN 4016032487012



Office-grenuttag 6 uttag 3x USB 2x USB-A +1x USB A, på/av-knapp, aluminiumhölje

Nu slipper du det ständiga letandet efter mobilladdaren. Office-grenuttaget från DIGITUS® har hela 3 USB-portar som du t.ex. kan använda för att ladda din smartphone och surfplatta samtidigt. Använd alla säkerhetsuttagen utan anslutningsproblem. Tack vare den smarta placeringen av uttagen med 45° förskjutning kan även större nätdelar och vinkelkontakter användas utan att de angränsande uttagen blockeras eller täcks. Dessutom kan du ställa in grenuttaget variabelt och vid behov anpassa det perfekt till den aktuella platsen med klämfästet som kan sättas i på båda sidor. När det har satts fast kan grenuttaget vridas horisontellt för att ge optimal flexibilitet. Säkerhetsuttagen har integrerade petskydd som skyddar både dig och din familj mot elektriska stötar. Med den 1,5 m långa strömkabeln kan du placera grenuttaget som du vill. Det högkvalitativa aluminiumhöljet avrundar detta multifunktionsgrenuttags snygga design.

Grenuttag 6 uttag med tre extra USB-laddningsuttag för mobila enheter i högkvalitativt aluminiumhölje

- 6x säkerhetsuttag med 45°-placering, passar även för större vinkelkontakter
- 2x USB A-uttag (5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 18 W max.) för laddning av mobila enheter
- 1x USB-C-uttag (5⊡/3 A, 9 V/2,2 A, 12 V/1,67 A, 20 W max.) för laddning av mobila enheter
- 2x klämfästen för olika bordsskivetjocklekar (20 mm – 57 mm)
- Belyst säkerhetsbrytare för att sätta på och stänga av
- Petskydd: Uttagets kontakter försluts av plastskydd
- Aluminiumhölje i hög kvalitet
- Strömkabel med säkerhetskontakt: 1,5 m
- Ingångsspänning: 110 – 240 V AC
- Frekvens: 50 Hz
- Uteffekt: 3680 W, 16 A max.
- Mått: L 44,0 x B 4,5 x H 7,0 cm
- Vikt: 695 g
- Färg: Silver/svart

Attributes

- Design: Grenuttag

Package contents

- Office-grenuttag 4 uttag med 3x USB-uttag
- 2x klämfästen
- Bruksanvisning

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	8.80	23.00	30.00	50.00	34,500.00
Packaging Unit Inside	1	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.88	6.00	48.00	10.60	3,052.80
Net single without Packaging	1	0.73	6.00	43.50	6.50	0.00

More images:











Safety notes

- Använd endast enheten inomhus. Undvik att utsättas för fukt, damm, solljus eller andra värmekällor.
- Uttaget är en del av fastighetsinstallationen. Vid planering och installation måste relevanta nationella standarder och direktiv följas.
- Apparaten får endast användas på ett 230V/50 Hz AC-nät. Arbeten på 230V-nätet får endast utföras av en behörig elektriker som är auktoriserad i ditt land.
- Beakta gällande föreskrifter för förebyggande av olyckor vid installationen.
- För att undvika elektriska stötar på apparaten ska nätspänningen kopplas bort (t.ex. genom att slå ifrån strömbrytaren).
- Om installationsanvisningarna inte följs kan det leda till brand eller andra faror.
- Installationen får endast ske i i handeln förekommande infällda dosor (apparatdosor) enligt DIN 49073-1 med ett minsta djup på 40 mm.
- Observera tillåtna kablar och kabeltvärsnitt vid anslutning till apparatens terminaler.
- Obligatorisk information i enlighet med apparatens säkerhetsstandard
- Obs!
- Installationen får endast utföras av personer med relevant elteknisk kunskap och erfarenhet!
- Felaktig installation innebär livsfara för dig själv och för dem som använder elsystemet.
- Felaktig installation kan leda till allvarliga materiella skador. Du kan bli personligt ansvarig för person- och egendomsskador.
- Kontakta en elektriker.
- Expertis krävs för installation:
- I synnerhet krävs följande expertis för installationen:
- Tillämpning av de 5 säkerhetsreglerna 1. koppla bort 2. säkra mot återinkoppling 3. se till att det inte finns någon spänning 4. jorda och kortslut 5. täck eller isolera närliggande spänningsförande delar.
- Val av lämpliga verktyg, mätinstrument och, om nödvändigt, personlig skyddsutrustning.
- Val av material för elinstallationen för att säkerställa avstängningsförhållandena.
- Kontrollera elsystemet efter installationen.
- Beaktande av IP-skyddstyper
- Installation endast med lämpligt elektriskt installationsmaterial
- Kontrollera och följ respektive specifikationer för typen av matningsnät (TN-system, TT-system eller IT-system) och de anslutningsförhållanden som uppstår (neutralisering, skyddsjordning eller andra nödvändiga åtgärder etc.)
- Underhåll och rengöring:
- Uttaget är underhållsfritt.
- Överlåt reparationer till en behörig elektriker.
- Rengör endast apparaten med en mjuk, ren, torr och luddfri trasa.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Detta kan skada plasthöljet.
- Använd inte våta trasor eller svampar för att rengöra apparaten.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com