

# DIGITUS® KVM-schakelaar, 4x1 DP, DP-uit, USB

DS-12891

EAN 4016032487876



## KVM-schakelaar, 4x1 DP, DP-uit, USB 4 x DP + 4x USB +4 Luidspreker + 4 Micro

De DS-12891 is een desktop KVM-switch die naadloos schakelt tussen apparaten van DP+ Audio + MIC + USB-apparaten. Hij is uitgerust met lokale bedieningsinterfaces waarmee je gemakkelijk alle aangesloten apparaten kunt beheren en bedienen. De USB-interface aan de voorkant biedt eenvoudige toegang voor het aansluiten van USB-randapparatuur zoals toetsenbord, muis, USB flash drive, printer en meer. Dankzij de ondersteuning voor het schakelen tussen sneltoetsen en toetsenborden is de DS-12891 eenvoudig te gebruiken en kun je tussen apparaten schakelen zonder je workflow te onderbreken. Of je nu een professionele gebruiker bent die aan meerdere projecten werkt of een gamer die naadloze controle nodig heeft over je gaming setup, de DS-12891 is de perfecte oplossing. Dankzij het slanke en compacte ontwerp is de DS-12891 ideaal voor verschillende omgevingen, zoals thuishokantoren, gameruimtes en professionele werkruimtes. Als je op zoek bent naar een betrouwbare en gebruiksvriendelijke interfacecontroller die voldoet aan je veeleisende vereisten, dan is de DS-12891 de juiste keuze.

**Met een resolutie van 4K @ 60HZ en dubbele Displayport-ingangen biedt deze KVM-switch een indrukwekkende beeldkwaliteit en flexibiliteit bij het aansluiten van meerdere apparaten. De extra poorten aan de voorkant en ondersteuning voor Dolby True HD en DTS HD Master Audio maken het een veelzijdige keuze voor alle soorten toepassingen.**

- Resolutie: 4K @ 60HZ (3840 x 2160 @ 60HZ)
- Ingangen: 4 x Displayport-ingangen (4x1), 4 x USB B, 4 x audio-combocontactdoos 3,5 mm (microfoon, luidspreker)
- Uitgangen (console): 1 x Displayport, 2 x USB A (muis, toetsenbord), 2 x stereo audio 3,5m jack (microfoon, speakers)

- Extra aansluiting aan de voorkant: 1 x USB A voor extra randapparatuur zoals printers of USB-sticks
- USB-specificatie: compatibel met USB 2.0 (FullSpeed)
- Ondersteunde audioformaten: Dolby True HD, DTS HD Master Audio
- Schakelen tussen de pc's: schakelaar op het voorpaneel of sneltoetsen
- Status-LED op voorpaneel toont huidige configuratie
- Het apparaat is platformonafhankelijk en geschikt voor alle besturingssystemen
- Bedrijfstemperatuur: 0°C ~ 50°C
- Opslagtemperatuur: -20°C ~ 60°C
- Relatieve vochtigheid: 0 - 80% RH (niet-condenserend)
- Materiaal behuizing: metaal
- Voeding: via USB of optionele 5 V DC voedingseenheid
- Afmetingen: 20,2 x 11,0 x 4,4 cm (B x D x H)
- Gewicht: 760 g
- Specificatie stroomverbruik: Ingang: AC 100 - 240V, ⚡Uitgang: DC 5V / 2000mA
- Stroomverbruik apparaat (max.): 2,7W
- DC-stekker: 5,5 x 2,1 mm
- DC-stekker elektrode: Binnen (+), Buiten (-)

### Attributes

- Aantal poorten: 4

### Package contents

- 1 desktop KVM-schakelaar
- 4 sets KVM-verbindingskabels 1,8 m
- 1 Gebruikershandleiding

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
<b>Packaging Unit Carton</b>	8	1.16	44.00	29.00	40.00	51,040.00
<b>Packaging Unit Inside</b>	1	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Packaging Unit Single</b>	1	0.15	9.30	21.00	28.00	5,468.40
<b>Net single without Packaging</b>	1	0.74	4.40	11.00	20.20	0.00

### More images:



### Safety notes

- Overbelasting kan leiden tot oververhitting en schade aan het apparaat of de aangesloten randapparatuur.
- Gebruik indien nodig een externe voeding om stabiele prestaties te garanderen.
- Als apparaten zoals externe harde schijven of printers worden aangesloten die veel stroom verbruiken, moet het apparaat worden gebruikt met een externe voeding. Anders kan het apparaat overbelast raken of kunnen er functionele problemen optreden.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)