DIGITUS® 16 inç'e kadar 30 adet dizüstü bilgisayar / tablet için taşınabilir şarj dolabı, USB-C

DN-45006

EAN 4016032494546



Taşınabilir şarj dolabı, 16 inç, USB-C 30 şarj istasyonu, PDU, fan, 1260 x 824 x 650 mm

DIGITUS®'un taşınabilir şarj dolabı, dizüstü bilgisayarlar ve tabletler gibi taşınabilir cihazlarınızı saklamak ve şarj etmek için ideal ve kompakt bir çözümdür. Mobil şarj dolapları genellikle okullar gibi kamu kurumlarında, cihazları merkezi bir yerde güvenli bir şekilde saklamak ve aynı zamanda şarj edebilmek amacıyla kullanılır. Dolap, her biri 10 şarj yuvası içeren 3 sıra barındırır ve her yuvanın ön tarafında ayrı bir USB bağlantı noktası bulunur. Ayrıca, cihazlar arka tarafta bulunan yerleşik priz panelleri (3 x 10'lu topraklı priz) ile de bağlanabilir. Geniş kablo geçişleri ve fazla kablo depolama alanları sayesinde optimum kablo yönetimi garanti edilir. Dahili fanlar (3 x 24 V), havalandırma delikleriyle birlikte dolabın aktif olarak soğutulmasını sağlar.

Taşınabilir cihazlarınızı saklamak ve şarj etmek için ideal çözüm

- Çift kanatlı ön ve arka kapı
- Ön ve arka kapılarda döner kolu bulunan, kilitlenebilir baskı kilit sistemi
- 180° kapı açılma açısı
- 2 noktalı kilitleme (çubuklu kilit)
- 4 adet tekerlek dahil (2 adedi kilitlenebilir)
- Tekerlekler gerektiğinde sökülebilir
- Daha kolay taşınabilmesi için tutamaklar dahildir (ürünle birlikte verilir)
- Ürün boyutları (Y x G x D) mm cinsinden: 1260 x 824 x 650 mm
- Yan tarafında anahtarı bulunan topraklı priz (AC)
- Yan tarafta C20 bağlantısı
- 30 mA'lık RCD dahil
- Ürün tamamen monte edilmiş olarak teslim edilir
- İç rafın derinliği: 415 mm (16" boyutuna kadar cihazlar için uygundur)
- USB-C bağlantı noktası çıkışı: Bağlantı noktası başına maks. 20 W (9 V 2,2 A/12 V 1,67 A); toplamda maks. 600 W
- Sıcaklık kontrolü: İç sıcaklık 40 °C'yi aştığında fanlar otomatik olarak çalışmaya başlar
- Mavi plastik tutucular gerektiğinde sökülebilir

Attributes

- Renk: siyah, RAL 9005
- Suitable for display size: 40,6 cm (16")
- Number of Devices: 30
- USB connection (charging): USB C
- Additional connection (charging): Safety outlets
- UV-C disinfection: no
- Data synchronisation function: no
- Type: Trolley
- Locking type: mechanical

Package contents

- Mobil şarj dolabı
- 2 adet tutamak (dış tarafa montaj için), montaj malzemeleri dahil
- Elektrik kablosu, 2 m
- Kullanım Kılavuzu
- 4 adet anahtar

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	128.00	69.00	77.00	126.00	669,438.00
Packaging Unit Inside	1	128.00	69.00	77.00	126.00	669,438.00
Packaging Unit Single	1	128.00	69.00	77.00	126.00	669,438.00
Net single without Packaging	1	96.00	65.00	82.40	126.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:















Safety notes

- Ürün yalnızca kaçak akım devre kesicisi ile korunan prizlerde çalıştırılabilir.
- Ürünün elektrik bağlantısı doğrudan kalıcı olarak monte edilmiş bir prize yapılmalıdır.
- Birden fazla priz veya uzatma kablosu kullanımına izin verilmez.
- Bağlantı kablosu hasarsız olmalıdır. Bükülmüş, ezilmiş veya çatlamış bir kablo derhal değiştirilmelidir.
- Elektrikli cihazları ürüne bağlamadan önce, bağlantı kablosu da dahil olmak üzere bağlanacak cihazın arızasız ve hasarsız durumda olduğundan emin olun.
- Lütfen fişi her zaman prize tam olarak takın. Sadece fişin kendisinden çekilerek çıkarılabilir - asla kablodan çekmeyin.
- Kapıları veya kapakları çalıştırırken, elektrikli cihazların bağlantı kablolarının ezilmemesine veya hasar görmemesine dikkat edilmelidir

- Sadece toz ve neme karşı korumalı kapalı alanlarda kullanın
- Veri sayfasında belirtilenlerden daha yüksek nem veya sıcaklıkları önleyin - Nem, toz veya buhar, çözücüler, yanıcı gazlardan kaçının.
- Nem, toz veya buharlardan, çözücülerden, yanıcı gazlardan kaçının.
- Cihaz sadece elektrik fişi önceden çekilmişse sökülebilir ve taşınabilir.
- Şarj sistemini sadece topraklanmış ve kolay erişilebilir bir prize bağlayın.
- Güvenlik kalifiye bir elektrikçi tarafından değerlendirilmelidir.
- Soketler sadece bu amaç için tasarlanmış cihazlarla kullanılabilir, örneğin:
- Şarj edilebilir piller ve el cihazları için şarj cihazları
- Akıllı telefonlar veya tabletler (mobil cihazlar)
- Dizüstü Bilgisayarlar / Notebooklar / UltraBooklar (mobil bilgisayarlar)
- Mobil bataryalar / PowerBank'lar
- Lütfen anma değeri plakasında belirtilen maksimum toplam çıkışın aşılmadığından emin olun.
- Lütfen kabinin elektrikli ekipmanına sıvı girmediğinden de emin olun.
- Cihazları yalnızca gözetim altında şarj edin. Li-ion bataryalı cihazların uzun süreli depolanmasına izin verilmez.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com