

DIGITUS® Boîtier FTTH avec 2x coupleurs LC/APC DX

DN-931096

EAN 4016032494676



Boîtier FTTH avec 2x adaptateurs LC (APC) DX Montage mural

La boîte de jonction fibre optique est conçue comme un boîtier de raccordement pour fibre optique. Il s'agit d'un boîtier ultra-compact pour la gestion de 4 fibres au maximum dans un appartement, qui peut être facilement monté au mur et qui offre un point de connexion pour 4 terminaux au maximum. Il est pré-assemblé avec 2 connecteurs duplex LC/APC et offre des points d'entrée de câbles à l'arrière, sur le dessus et le dessous pour parer à tous les besoins. Il combine de manière efficace la possibilité d'épissures de fibres, de terminaisons, de stockage et de raccordements dans un espace réduit. Les trous de montage à l'arrière du boîtier permettent également de l'installer et de le positionner facilement, tout en le laissant affleurer le mur.

Boîtier FTTH au design minimal pour la distribution de 4 fibres au maximum. Le boîtier de protection compact est parfaitement adapté au câblage FTTH et de bureau pour les épissures de fibres optiques, les terminaisons et les connexions.

- Design : Boîtier mural

- Montage : Montage en saillie
- Technologie de transmission : Fibre optique
- Cassette d'épissures intégrée
- Type de fibre : Monomode
- Interface du connecteur : Duplex LC
- Type de connecteur : LC/APC
- Nombre de ports : 2
- Nombre de ports équipés : 2
- Entrée/sortie de câble : Arrière, dessus, dessous
- Matériau du boîtier : PC + ABS
- Indice de protection : IP45
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ +85 °C
- Couleur : blanc
- Dimensions : (L x l x H) : 104 x 80 x 23 mm
- Poids : 0,07 kg

Package contents

- Boîtier FTTH avec 2x coupleurs LC/APC DX

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	19.00	28.00	50.00	51.00	71,400.00
Packaging Unit Inside	1	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.10	2.30	8.00	10.40	191.36
Net single without Packaging	1	0.08	2.30	8.00	10.40	0.00

More images:



Safety notes

- Évitez tout contact direct avec les sources de lumière : Les câbles à fibres optiques, en particulier ceux qui utilisent des sources lumineuses actives telles que des lasers (par exemple dans les systèmes de communication optique), peuvent émettre des rayonnements dangereux qui peuvent endommager les yeux. Veillez à ne jamais regarder directement la lumière d'une fibre optique, même si la source lumineuse est invisible à l'œil nu.
- Lors du travail avec des câbles à fibres optiques, en particulier lors de tests ou de travaux avec des lasers, il convient de toujours porter des lunettes de protection qui protègent contre les rayonnements nocifs.
- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Ne pas plier ou écraser : Les câbles à fibres optiques sont sensibles aux contraintes mécaniques.
- Pour protéger les câbles contre les dommages physiques, ils doivent être placés dans des gaines spéciales ou avec des matériaux de protection.
- Maintenir les connecteurs de câbles propres : Les câbles à fibres optiques sont sensibles à la poussière et à la saleté. Même de petites particules sur les connecteurs peuvent fortement nuire à la qualité du signal.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com