# DIGITUS® Rozgałęźnik HDMI 8K, 1x4

**DS-55340**

**EAN 4016032495611**



**Rozdzielacz / Splitter HDMI 1x4, 8K/60Hz (4:4:4) z HDR, 48 Gbps, HDCP 2.3. Toslink / Stereo, EDID**

Rozdzielacz HDMI firmy DIGITUS® dystrybuuje/odbija sygnały audio i wideo z urządzenia HDMI do 4 telewizorów, monitorów lub projektorów w rozdzielczości UHD 8K/60Hz. Sygnały audio można również oddzielić za pomocą złącza Toslink lub 3,5 mm stereo i odtwarzać je oddzielnie. Przełącznik EDID może być używany do wprowadzania ustawień dopasowanych do podłączonych wyświetlaczy.

**Rozdzielacz HDMI firmy DIGITUS® dystrybuuje/odbija sygnały audio i wideo z urządzenia HDMI do 4 telewizorów, ekranów lub projektorów o maksymalnej rozdzielczości 8K/60Hz.**

- Rozprowadza sygnał HDMI do 4 telewizorów/monitorów/projektorów
- Ekstraktor audio: Toslink / stereo (3,5 mm) - odsprzęganie i oddzielne odtwarzanie sygnału audio
- Przełącznik EDID / zarządzanie
- Maks. Rozdzielczość: 8K/60Hz (4:4:4)
- Przepustowość wideo: 48 Gb/s
- Obsługa High Dynamic Range (HDR)
- Obsługa HDCP 2.3
- Obsługa głębokiego koloru (36 bitów)
- HDMI 2.1
- Połączenia:
- 1x wejście HDMI (8K/60Hz)
- Wyjście 4x HDMI (8K/60Hz)
- 1x Toslink
- 1x 3,5 mm audio
- 1x wejście DC / 5V - podłączenie zasilania
- 5 diod LED stanu
- 1x przełącznik EDID
- 1x wejście Micro USB - Serwis
- Temperatura pracy: 0-70°
- Pobór mocy: około 7W
- Obudowa: metal
- Wymiary (obudowa): dł. 18,8 x szer. 7,1 x wys. 1,8 cm
- Waga: 285 g
- Kolor: czarny

**Atrybuty**

- Liczba portów: 4
- Maksymalna rozdzielczość: 7680 × 4320 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 8K
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- Wejście sygnału wideo: HDMI
- Wyjście sygnału wideo: HDMI

**Zawartość opakowania**

- 1x Rozdzielacz HDMI
- 1x zasilacz (5V/2A, 1,2 m)
- 1x QIG

**Logistyka**

| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Zewnętrzne opakowanie zbiorcze** | 20 | 12.40 | 39.50 | 30.50 | 44.00 | 53,009.00 |
| **Opakowanie wewnętrzne** | 1 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Opakowanie jednostkowe** | 1 | 0.62 | 20.70 | 18.70 | 5.60 | 2,167.70 |
| **Netto bez opakowania** | 1 | 0.29 | 18.80 | 7.10 | 1.80 | 0.00 |

**Więcej zdjęć**















**Safety notes**

- Jeśli urządzenie jest zasilane za pomocą zasilacza wtykowego, upewnij się, że zasilacz jest prawidłowo podłączony i spełnia określone wymagania (np. napięcie i natężenie prądu).
- Aby zapewnić stabilną transmisję sygnału, należy używać wyłącznie certyfikowanych kabli CAT5e lub CAT6.
- W przypadku szczególnie długich tras kablowych lub w środowiskach podatnych na zakłócenia zaleca się stosowanie ekranowanych kabli sieciowych.
- Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne i bezpieczne, aby uniknąć luźnych styków, które mogłyby wpłynąć na jakość sygnału. Upewnij się, że połączenia HDMI i Ethernet są prawidłowo podłączone.
- Upewnij się, że kabel CAT nie jest ułożony w pobliżu linii wysokiego napięcia lub innych silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, aby uniknąć zakłóceń sygnału.
- Urządzenie należy eksploatować wyłącznie w określonym zakresie temperatur.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Należy regularnie sprawdzać wszystkie połączenia i kable pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Kable i połączenia mogą się zużywać, szczególnie w przypadku częstego użytkowania lub długich instalacji, co może
- prowadzić do niskiej jakości sygnału lub awarii systemu.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com