

DIGITUS® 4x2 HDMI-matrisswitch / multiviewer, 4K/30Hz

DS-55345

EAN 4016032495659



4x2 HDMI-matris / multiviewer, 4K/30Hz SPDIF, stereo, RS232

Med DIGITUS® 4x2 HDMI-matrisswitch / Quad multiviewer växlar du bekvämt mellan upp till 4 HDMI-källor och 2 återgivningsenheter och fördelar medieinnehåll oberoende av varandra. Byt enkelt mellan signalkällorna via fjärrkontroll, på själva enheten eller via RS232-styrning. Multiviewer-funktionen erbjuder 6 lägen för individuell visning av källorna (Split-Screen, PIP) på utgång A eller A & B parallellt. Likaså kan ljudsignaler kopplas ur och spelas upp separat via Toslink eller 3,5 mm-stereoanslutning. Upplösningar på upp till 4K/30 Hz stöds. HDMI-avgivningsupplösning kan anpassas individuellt med scaler.

Växla bekvämt mellan upp till 4 HDMI-källor och 2 återgivningsenheter och fördela medieinnehåll oberoende av varandra / multiviewer erbjuder 6 lägen för individuell visning av källorna (split-screen, PIP)

- Växla mellan upp till 4 HDMI-källor och 2 återgivningsenheter per fjärrkontroll, på själva enheten eller via RS232-styrning
- Multiviewer: 6 lägen för individuell visning av källorna på HDMI-utgång A (primär) eller HDMI-utgång A & B samtidigt (sekundär) per fjärrkontroll eller på själva enheten
- Audio extractor: Toslink / Stereo (3,5 mm) - uttagning / separat återgivning av ljudsignalen
- Max. upplösning: 4K/30Hz
- RS232-styrning via mikro-USB-anslutning
- Scaler (omkopplare) - anpassning av HDMI-avgivningsupplösningen (1080p, 1600p, 4K/30Hz)
- Separat På-/avknapp
- Videobandbredd: 10,2 Gbit/s
- HDCP 1.4
- HDMI 1.4
- Anslutningar:
- 4x HDMI-ingång (4K/30Hz)

- 2x HDMI-utgång (4K/30Hz)
- 1x Toslink
- 1x 3,5 mm audio
- 1x mikro-USB-ingång - RS232-styrning / service, FW-uppdatering
- 1x DC-uttag med skruvanslutning 5V/1A (strömförsörjning) - anslutning nätdel
- 9x status-LED
- 1x IR-mottagare
- 5x omkopplare
- 1x på-/avknapp
- Drifttemperatur: 0-70°
- Strömförbrukning: ca 5W
- Hölje: Metall
- Mått (hölje): L 21,4 x B 9,1 x H 1,85 cm
- Vikt: 450 g
- Färg: svart

Attributes

- HDTV-standard: Ultra HD 4K
- upplösning max.: 3840 x 2160 pixlar, 30 Hz
- Antal ingångsportar: 4
- Antal utgångsportar: 2
- Signalingång: HDMI
- Signalutgång: HDMI
- Videoanslutningsportar: HDMI

Package contents

- 1x 4x2-matrisswitch / multiviewer
- 1x fjärrkontroll
- 1x nätdel (DC 5V/1A, 1,2 m) med skruvanslutning
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	18.00	60.00	58.50	26.00	91,260.00
Packaging Unit Inside	1	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.90	29.20	23.80	5.50	3,822.28
Net single without Packaging	1	0.45	21.40	9.10	1.90	0.00

More images:



Safety notes

- Om enheten drivs av ett nätaggregat med stickpropp, kontrollera att nätadaptern är korrekt ansluten och uppfyller de angivna kraven (t.ex. spänning och ström).

- Använd endast certifierade CAT5e- eller CAT6-kablar för att säkerställa stabil signalöverföring.
- För särskilt långa kabelsträckor eller i störningskänsliga miljöer rekommenderar vi att du använder skärmade nätverkskablar.
- Se till att alla anslutningar är täta och säkra för att undvika lösa kontakter som kan påverka signalkvaliteten. Kontrollera att HDMI- och Ethernet-anslutningarna är korrekt anslutna.
- Se till att CAT-kabeln inte läggs i närheten av högspänningsledningar eller andra starka källor till elektromagnetisk störning för att undvika signalstörningar.
- Använd endast apparaten inom det angivna temperaturintervallet.
- Använd inte enheten utomhus eller i fuktiga eller våta miljöer
- Kontrollera regelbundet alla anslutningar och kablar med avseende på slitage eller skador. Kablar och anslutningar kan slitas ut, särskilt vid frekvent användning eller långa installationer, vilket kan leda till dålig signalkvalitet eller systemfel.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com