

# Digitus® Set di rete SOHO Pro, 483 mm (19") - 4U, 540 x 400 mm (L x P)

DN-49201-SET

EAN 4016032499633



## Set di rete da 19", alloggiamento a parete 4U e accessori, nero Versione SOHO PRO, non montata

A casa, in ufficio o per quadri di sottodistribuzione con spazio limitato: Con le soluzioni compatte da 483 mm (19") della serie SOHO Pro, potete installare la vostra rete ovunque vogliate. L'installazione richiede solo pochi passaggi ed è un gioco da ragazzi grazie alle istruzioni passo-passo illustrate. Disponibili in quattro versioni di altezza (4U, 7U, 9U, 12U), questi set di rete includono componenti DIGITUS perfettamente abbinati per garantire un cablaggio IT rapido e semplice pronto all'uso. L'armadio di rete e i rispettivi accessori (ad es. switch, patch panel, ciabatta, mensola, pannello di gestione dei cavi, cavo patch, ecc.) sono forniti in una scatola di cartone compatta.

## Set completo per la creazione di una rete compatta da 483 mm (19"), comprensivo di armadio, scaffale, pannello patch, moduli keystone, cavi patch.

- Dimensioni dell'alloggiamento a parete (A x L x P): 240 x 540 x 400 mm (fornito smontato)
- Modulo Keystone: Categoria 6A 10GBase-T, 500 MHz, adatto per PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt), certificato GHMT

- Cavo patch: CAT 6A S-FTP, Cu, LSZH, AWG 26/7, lunghezza 0,25 m, colore nero

### Attributes

- Capacità di carico: 60 kg
- Colore: nero, RAL 9005
- Larghezza: 540 mm
- Pannelli laterali: Entrambi i lati
- Porta anteriore: Porta in vetro, apertura singola
- Profondità: 400 mm
- Tipo di armadio: Armadio a parete
- Unità: 4
- Classe di protezione IP: IP20
- Installato: no

### Package contents

- 1 x alloggiamento a parete, non montato (incl. 2 x chiavi)
- 1 ripiano
- 1 pannello patch
- 24 x modulo Keystone
- 30 x cavo patch

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	11.56	70.00	34.00	24.00	57,120.00
Packaging Unit Inside	1	11.56	70.00	34.00	24.00	57,120.00
Packaging Unit Single	1	11.56	70.00	34.00	24.00	57,120.00
Net single without Packaging	1	9.27	40.00	54.00	24.00	0.00

**More images:****Safety notes**

- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare il surriscaldamento dei dispositivi installati.
- Gli armadi di rete non devono essere riempiti eccessivamente e le aperture di ventilazione non devono essere bloccate.
- I cavi devono essere posati in modo ordinato e organizzati in canaline o vaschette.
- Utilizzare dispositivi di protezione contro le sovratensioni per proteggere i dispositivi sensibili da sovratensioni o fulmini.
- Evitare l'umidità o il bagnato rispettando il rispettivo grado di protezione IP.
- Assicurarsi che l'involucro e i dispositivi utilizzati siano correttamente collegati a terra.
- Nelle regioni con frequente attività temporalesca, la protezione professionale contro i fulmini dovrebbe essere integrata nell'alimentazione.
- Per evitare carichi irregolari, montare sempre le unità più pesanti nella parte inferiore dell'armadio.
- Scollegare i dispositivi installati dall'alimentazione durante i lavori di manutenzione o installazione.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com