DIGITUS® Tomada múltipla com perfil de alumínio, tomada de 9 vias com contacto de terra, cabo de alimentação de 2 m, ficha IEC C20

DN-95440

EAN 4016032501671



PDU de alumínio 1U, montagem em bastidor, 9x saída de segurança, 1x saída 16A, 230VAC, 50/60Hz, ficha IEC C20

As réguas de energia DIGITUS® são a solução perfeita para a sua rede ou armário de servidor. Em termos de distribuição de energia, a PDU preenche os requisitos de muitas aplicações em TI, tecnologia de rede, laboratórios e em casa. A régua de tomadas pode ser montada na área de 19" do armário num espaço económico de 1U.

Alimentação eléctrica segura e profissional na gama de 19

- Instalação horizontal de 19" no bastidor
- Rotação das saídas: 45°.
- Caixa: Perfil de alumínio
- Componentes de plástico em ABS UL-94V-0
- Entrada: Ficha IEC60320 C20, 230 Vac / 16 A
- Saída: tomadas de aparelhos 9 x tomada com contacto de terra DIN 49440, máx. 16 A por saída
- Cabo de alimentação: secção do cabo: 1,5 mm², comprimento: 2 m
- Dimensões: 482,6 mm (19") x 45 (1U) x 45 mm (HxWxD)

Attributes

- Current: 16 A
- Input Plug: IEC 60320 C20 inlet
- Installation: Rack 1U
- Metering: PDU Metering
- Outlets: CEE 7/3
- Volts: 230 V
- Inch form factor (IEC 60297): 482.6 mm (19")

Package contents

- 1 régua de tomadas, 2 suportes de fixação; 1 instruções de segurança

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	9.40	19.50	52.00	29.50	29,913.00
Packaging Unit Inside	1	0.94	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Packaging Unit Single	1	0.94	5.80	9.70	51.00	2,869.26
Net single without Packaging	1	0.75	4.50	4.50	48.30	0.00

More images:









Safety notes

- Este produto não se destina a ser utilizado por crianças ou menores sem supervisão!
- Evite níveis de humidade ou temperaturas superiores aos indicados na ficha técnica. Evite a humidade, o pó, os vapores, os solventes e os gases inflamáveis.
- As tomadas múltiplas não estão concebidas para uma utilização prolongada com cargas elevadas!
- As tomadas múltiplas não devem ser ligadas em cascata (deve evitar-se ligar várias tomadas múltiplas em sequência).
- A potência máxima de ligação não deve ser excedida.
- As tomadas múltiplas avariadas devem ser imediatamente retiradas de serviço e eliminadas de forma ecológica.
- Em caso de avaria, desligue o produto e contacte um técnico eletricista.
- Não abra o produto.
- Desligue o produto da rede elétrica antes de o limpar. Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos para a limpeza.
- A entrada de líquidos pode provocar um curto-circuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com