DIGITUS® USB 2.0 CAT-verlengkabel, 4 USB-A-poorten, 150 m

DA-73120

EAN 4016032502104



USB-verlengkabel, USB 2.0, 4 USB-A-poorten, 150 m Voor gebruik met CAT 6-kabel (of hoger)

Deze USB-verlenger biedt een betrouwbare oplossing om USB-signalen over afstanden tot 150 meter zonder signaalverlies door te geven met behulp van een CAT 6 (of hoger) netwerkkabel (niet meegeleverd). Ideaal voor gebruik in grote kantoren, vergaderruimtes, bewakingsinstallaties of industriële omgevingen waar langere USB-verbindingen nodig zijn. De USB 2.0-standaard maakt overdrachtssnelheden tot 480 Mbps mogelijk. Niets staat een soepele aansluiting van de meest uiteenlopende USB-apparaten, zoals camera's, printers, scanners, toetsenborden, muizen en USB-sticks, dus in de weg. De extender biedt maximale flexibiliteit dankzij de vier USB-A-ingangen, waardoor meerdere apparaten tegelijkertijd kunnen worden gebruikt – ideaal voor werkomgevingen met verschillende randapparatuur. Het plug-and-play-ontwerp zorgt voor een eenvoudige installatie zonder dat er extra stuurprogramma's nodig zijn. Bovendien garandeert de robuuste metalen behuizing duurzaamheid en stabiliteit, zelfs in veeleisende industriële omgevingen. Zeg de beperkingen van traditionele USB-kabels vaarwel – met deze USB 2.0-extender van 150 m plaatst u uw USB-apparaten precies waar u ze nodig hebt, zonder dat u de computer hoeft te verplaatsen.

Omzeil de technische beperking van de lengte van USB-kabels en sluit tot vier USB-apparaten betrouwbaar aan over afstanden tot 150 m met een CAT 6-kabel (of hoger).

- Maximaal bereik: 150 m (via CAT 6 of hoger)
- USB-poorten: 4x USB 2.0-aansluitingen
- Overdrachtssnelheid: tot 480 Mbps (USB 2.0)
- Ondersteunt CAT 6 of hogere netwerkkabels
- USB 2.0-ontvangstversterker vermindert het signaalverlies
- Beveiliging: ESD-beveiliging (elektrostatische ladingen), overspannings- en bliksembeveiliging, beveiliging tegen kortsluiting
- Met een eigen stroomvoorziening, zodat er geen externe stroombron nodig is
- Plug & Play: eenvoudige installatie, geen software nodig
- Ideaal voor het aansluiten van apparaten die op enige afstand staan, zoals camera's, printers, scanners, toetsenborden, enz.
- Aansluitingen zendeenheid (TX):
- 1x USB-A-ingang (USB 2.0) – aansluiting voor signaalbron (laptop, enz.)
- 1x RJ45-uitgang (Gigabit Ethernet) – aansluiting voor CAT-kabel
- Aansluitingen ontvangstunit (RX):
- 4x USB-A-uitgang (USB 2.0) – aansluiting voor muis, toetsenbord, printer, enz.
- 1x RJ45-ingang (Gigabit Ethernet) – aansluiting voor CAT-kabel
- 1x aansluiting voor voedingsadapter (DC 5V/1A) - aansluiting voor externe voedingsadapter
- 1x resetknop
- Stroomvoorziening:
- TX: Over het bronapparaat
- RX: 5 V DC/1 A
- Stroomverbruik:
- TX: ⊠ 2 W
- RX: ⊠ 2 W
- Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 60 °C
- Stroomverbruik: TX ca. 3,5 W, RX ca. 2,5 W
- Afmetingen (per stuk): L 7,6 x B 6,0 x H 2,1 cm
- Gewicht: TX 123 g, RX 128 g
- Materiaal behuizing: metaal
- Kleur: zwart

Package contents


- 1x zender
- 1x ontvanger
- 1x handleiding
- 1x USB-A 2.0-kabel van 1,2 m
- 1x voedingsadapter (DC 5 V/1 A) 1,5 m

Logistics


	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	11.02	37.50	26.00	38.00	37,050.00
Packaging Unit Inside	1	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.55	15.00	11.70	7.70	1,351.35
Net single without Packaging	1	0.25	2.00	6.00	7.50	0.00


More images:






















Safety notes

- Overbelasting kan leiden tot oververhitting en schade aan het apparaat of de aangesloten randapparatuur.
- Gebruik indien nodig een externe voeding om stabiele prestaties te garanderen.

- Als apparaten zoals externe harde schijven of printers worden aangesloten die veel stroom verbruiken, moet het apparaat worden gebruikt met een externe voeding. Anders kan het apparaat overbelast raken of kunnen er functionele problemen optreden.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com