

# DIGITUS® USB 3.2 Gen1 CAT Extender, 5 Gbps, 4 Ports: 3x USB-A / 1x USB-C, 100m

DA-73121

EAN 4016032502111



## USB Extender, USB 3.2 Gen1, 100m 3x USB-A & 1x USB-C, für Benutzung mit CAT Kabel

Dieser USB Extender bietet eine zuverlässige Lösung, USB-Signale über Entfernungen von bis zu 100 Metern mit Hilfe eines CAT 6A (oder höheres) Netzwerkkabels (nicht im Lieferumfang enthalten) ohne Signalverlust zu übertragen. Ideal für den Einsatz in großflächigen Büros, Konferenzräumen, Überwachungsanlagen oder industriellen Umgebungen, in denen längere USB-Verbindungen erforderlich sind. Mit dem USB 3.2 Gen1 Standard werden Übertragungsraten von bis zu 5 Gbps ermöglicht. Einem schnellen und reibungslosen Anschluss verschiedenster USB-Geräte wie Kameras, Festplatten, Drucker, Scanner, Tastaturen, Mäuse und USB-Sticks steht somit nichts im Weg. Durch die Unterstützung von USB 2.0 und 1.1 können auch ältere Geräte problemlos integriert werden. Der Extender bietet maximale Flexibilität durch seine vier USB-Eingänge (3x USB-A 3.2 Gen1 und 1x USB-C 3.2 Gen1), sodass mehrere Geräte gleichzeitig betrieben werden können – ideal für Arbeitsumgebungen mit verschiedenen Peripheriegeräten. Die Power-over-Cable (PoC)-Funktion sorgt dafür, dass nur der Empfänger eine externe Stromquelle benötigt, was die Installation vereinfacht und Kabelsalat vermeidet. Das Plug & Play-Design ermöglicht eine einfache Installation ohne die Notwendigkeit zusätzlicher Treiber. Zudem gewährleistet das robuste Metallgehäuse Langlebigkeit und Stabilität, auch in anspruchsvollen industriellen Umgebungen. Verabschieden Sie sich von den Einschränkungen herkömmlicher USB-Kabel – mit diesem Digitus USB 3.2 Gen1 Extender platzieren Sie Ihre USB-Geräte dort, wo Sie sie brauchen, ohne Kompromisse bei der Leistung eingehen zu müssen.

**Überwinden Sie die Limitierung von USB-Kabellängen und verbinden Sie bis zu vier USB-Geräte zuverlässig über Entfernungen von bis zu 100m mit einem CAT 6A (oder höheres) Kabel. Der Extender bietet hohe Datenraten und ist ideal für Büros, Industrie und Konferenzen.**

- Maximale Reichweite: 100m über Cat 6A (oder höher)
- USB-Ports: 4x USB 3.1 Gen1 Eingänge (3x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen1)
- Übertragungsraten: Bis zu 5 Gbps (USB 3.2 Gen1)
- USB 3.2 Gen1 Empfangsverstärker mindert den Signalverlust
- Schutz: ESD-Schutz (Elektrostatistische Ladungen), Überspannungs- und Blitzschutz, Schutz gegen Kurzschluss

- Mit eigener Stromversorgung, sodass keine externe Stromquelle benötigt wird
- Plug & Play: Einfache Installation, benötigt keine Software
- Ideal zum Anschluss entfernt platzierter Geräte, z.B. Kameras, Drucker, Festplatten, Scanner, Tastatur, etc.
- Anschlüsse Sendeeinheit (TX):
- 1x USB-C Eingang (USB 3.2 Gen1) – Anschluss Signalquelle (Notebook, etc.)
- 1x RJ45 Ausgang (Gigabit Ethernet) – Anschluss CAT Übertragungskabel
- 2x Status LED
- Anschlüsse Empfängereinheit (RX):
- 4x USB Ausgang (USB 3.2 Gen1) – 3x USB-A & 1x USB-C Anschluss Maus, Festplatte, Tastatur, Drucker, Kameras, etc.
- 1x RJ45 Eingang (Gigabit Ethernet) – Anschluss CAT Übertragungskabel
- 1x Netzteilanschluss (DC 12V/3A) – Anschluss externes Netzteil
- 2x Status LED
- Stromversorgung:
- TX: Über Quellgerät
- RX: DC 12V/3A
- Leistungsaufnahme:
- TX: 8W
- RX: 8W
- Betriebstemperatur: -20°C bis 60°C
- Stromverbrauch: TX ca. 3,5 W, RX ca. 2,5 W
- Abmessungen (Je Einheit): L 8,5 x B 7,6 x H 2,5 cm
- Gewicht: TX 168g, RX 178g
- Gehäusematerial: Metall
- Farbe: Schwarz

## Lieferumfang

- 1x Sendeeinheit
- 1x Transmittereinheit
- 1x USB 3.2 Gen1 Kabel 1m, USB-A - USB-C
- 1x USB 3.2 Gen1 Kabel 1m, USB-C - USB-C
- 1x Netzteil (DC 12V/3A) 1,2m
- 1x Befestigungsmaterial Wandmontage (Winkeln, Schrauben)
- 2x Erdungsschraube
- 1x Bedienungsanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	10	9,00	38,70	33,30	22,00	28.351,60
Innen-VPE	1	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,90	19,90	14,90	8,00	2.372,08
Netto einzeln ohne VP	1	0,35	8,50	7,60	2,50	0,00

Weitere Anwendungsbilder:



**Transmitter**



**Receiver**



**USB 3.2 Gen1 CAT Extender, 5 Gbps, 4 Ports: 3x USB-A / 1x USB-C, 100m**

Overcome USB cable length limits and connect up to four USB devices reliably over 100m using CAT 6A (or higher) cable

- USB Extension Over 100m
- No Additional Power Supply Required
- Up to 5 Gbps Transfer Rates
- ESD Protection (Up to 8kV)
- Connect Up to 4 USB Devices
- Plug and Play Installation

**Extend Your USB Connections**

4 devices and up to 100m distance

Compatible with: iOS, iPadOS, macOS, Windows, Android, Linux

CAT5e/6 (Up to 50m) / CAT5e/7 (Up to 100m)

USB-C/USB-A



USB Camera, Printer, Keyboard / Mouse, Touch Screen, Scanner, USB Disk, Portable Hard Drive, Game Controller

**USB 3.2 Gen 1**

Supports transfer rates of up to 5 Gbps, 10x faster than USB 2.0



USB 3.2 Gen1: 5 Gbps  
USB 2.0: 480 Mbps

**No Additional Power Supply Unit Required**



Transmitter unit is supplied with power via the Host PC.

**Maximum Protection for Your USB Devices**

Lightning, Surge & ESD Protection for demanding setups



Lightning Protection, Surge Protection, ESD Protection

**DS-73121**

USB 3.2 Gen1 CAT Extender, 5 Gbps, 4 Ports: 3x USB-A / 1x USB-C, 100m



Transmitter, Receiver, USB-C, USB-A, RJ45, Power Supply

**Ready for Any Application**

With a metal housing that thrives in tough conditions



Large Offices, Industrial Environments, Conference Rooms, Surveillance Systems

**Sicherheitshinweise**

- Überlastung kann zu Überhitzung und Schäden am Gerät oder an der angeschlossenen Peripherie führen.
- Nutzen sie falls erforderlich eine externe Stromversorgung, um eine stabile Leistung zu gewährleisten.
- Wenn Geräte wie externe Festplatten oder Drucker angeschlossen werden, die eine hohe Stromaufnahme benötigen, sollte das Gerät mit einer externen Stromversorgung angeschlossen werden.

- Stromversorgung verwendet werden. Ansonsten könnte das
- Gerät überlastet werden oder es könnten Funktionsproblem auftreten.
  - Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Feuchtigkeit, Dämpfen oder Flüssigkeiten aus.
  - Führen Sie keine Gegenstände in das Gerät ein.
  - Versuchen Sie nicht, die Einheit eigenmächtig zu reparieren oder das Gehäuse zu öffnen. Sie riskieren elektrischen Schlag!
  - Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden.
  - Staub, Feuchtigkeit, Dämpfe sowie starke Reinigungs- oder Lösungsmittel können Schäden am Gerät verursachen.
  - Trennen Sie das Gerät vor der Säuberung von der Stromversorgung und den verbundenen Geräten.
  - Säubern Sie das Gerät mit einem staubfreien Tuch.

**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)