

DIGITUS® Alüminyum profilli ve anahtarlı priz bloğu, aşırı gerilim koruması, entegre şebeke filtresi, 6 adet UK tipi çıkış, 1,8 m besleme kablosu, UK tipi fiş

DN-95460

EAN 4016032503996



1U PDU, 19 inç, anahtar ve aşırı gerilim koruyucu, filtre 6 adet İngiltere tipi priz, 1,8 m uzunluğunda kablo, İngiltere tipi fiş

DIGITUS® priz blokları, ağı veya sunucu dolabınız için mükemmel bir çözümdür. Güç dağıtımı açısından PDU, BT, ağı teknolojisi, laboratuvarlar ve ev ortamındaki birçok uygulamanın gereksinimlerini karşılar. Priz paneli, dolap içinde 19 inçlik alana yerden tasarruf sağlayacak şekilde 1HE olarak monte edilebilir. Entegre bir şebeke filtresi ve aşırı gerilim koruması, bağlı cihazları şebekeden kaynaklanan bozulmalardan korur. Dolap tipine bağlı olarak, priz grubunu çıkışları sağa veya sola bakacak şekilde monte etme imkanı mevcuttur.

19 inçlik ağı / sunucu dolabı alanında güvenli ve profesyonel güç kaynağı

- Işıklı anahtar – istem dışı kapanmaya karşı korumalı
- Entegre şebeke filtresi
- Entegre aşırı gerilim koruması: Anma
- Deşarj akımı (In) – 10 kA
- Gövde: Alüminyum
- ABS UL-94V-0'dan üretilmiş plastik bileşenler
- Giriş: İngiltere tipi fiş
- Çıkış: 6 adet UK priz (Tip G)

- Besleme kablosu: 1,8 m kablo
- Anma akımı: 13 A
- Anma gerilimi: 230–250 VAC, 50/60 Hz
- Sabitleme uzunluğu: 465 mm
- Boyutlar: 482,6 (19") x 45 (1U) x 45 mm (YxGxD)

Attributes

- Akım: 16 A
- Ek Özellikler: Güç anahtarı, Aşırı gerilim koruması, Parazit giderici filtre
- Faz: 1ph
- Güç: 3,6 kVA
- Kurulum: Raf 1U
- Volt: 230 V
- İnç biçim katsayısı (IEC 60297): 482,6 mm (19 inç)

Package contents

- Paket içeriği: 1 adet çoklu priz
- 2 adet sabitleme köşebent
- 1 adet güvenlik uyarısı

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	11.20	34.50	54.50	29.00	54,527.20
Packaging Unit Inside	1	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.12	7.00	14.50	54.50	5,531.75
Net single without Packaging	1	0.90	4.50	4.50	48.20	0.00

More images:



Safety notes

- Bu ürün, çocuklar veya onların bakımı altındaki kişiler tarafından gözetimsiz kullanım için tasarlanmamıştır!
- Veri sayfasında belirtilenlerden daha yüksek nem veya sıcaklıkları önleyin - Nem, toz veya buhar, çözücüler, yanıcı gazlardan kaçının.
- Çoklu prizler ağır yüklerle sürekli kullanım için tasarlanmamıştır!
- Birden fazla soket kademelendirilmemelidir (birden fazla soketi bir araya getirmekten kaçının).
- Maksimum bağlı yük aşılmamalıdır.
- Arızalı çoklu prizler derhal hizmet dışı bırakılmalı ve çevre dostu bir şekilde imha edilmelidir.
- Bir arıza durumunda, ürünü kullanımdan alın ve kalifiye bir elektrikçiye başvurun.
- Ürünü açmayın.
- Temizlemeden önce ürünün güç kaynağıyla bağlantısını kesin. Temizlik için agresif veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Sıvıların içeri girmesi kısa devreye yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com