

DIGITUS® Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Schalter, Überspannungsschutz, integrierter Netzfilter, 6-fach UK Typ Ausgänge , 3 m Zuleitung UK Typ Stecker

DN-95461

EAN 4016032504009



1U PDU, 19", Schalter u. Überspannungsschutz, Filter 6x UK Steckdosen, 3 m langes Kabel, UK Stecker

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU Anforderungen vieler Anwendungen in der IT, Netzwerktechnik, Labore sowie auch den Heimbereich. Die Steckdosenleiste kann im 19" Bereich im Schrank platzsparend IHE montiert werden. Ein integrierter Netzfilter und Überspannungsschutz schützt die angeschlossenen Verbraucher vor Störungen aus dem Netz. Es besteht je nach Schranktyp die Möglichkeit, die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach rechts- oder links gerichtet zu befestigen.

Sichere und professionelle Stromversorgung im 19" Netzwerk- / Serverschrank-Bereich

- Beleuchteter Schalter – gegen unbeabsichtigtes Ausschalten gesichert
- Integrierter Netzfilter
- Integrierter Überspannungsschutz : Nominaler
- Entladestrom (In) – 10 kA
- Gehäuse : Aluminium
- Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0

- Eingang : UK Stecker
- Ausgang : 6x UK Steckdosen (Typ G)
- Zuleitung : 3 m Kabel
- Nennstrom : 13 A
- Nennspannung : 230–250 VAC, 50/60 Hz
- Befestigungslänge : 465mm
- Abmessungen : 482,6 x 45 x 45 mm (HxBxT)

Merkmale

- Installation: Rack 1U
- Leistung: 3,6 kVA
- Phase: 1ph
- Spannung: 230 V
- Strom: 16 A
- Zusätzliche Funktionen: Schalter, Überspannungsschutz, Netzfilter
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")


Lieferumfang

- Lieferumfang: 1x Steckdosenleiste
- 2x Befestigungswinkel
- 1 x Sicherheitshinweis

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	10	12,20	34,50	54,50	29,00	54.527,20
Innen-VPE	1	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	1,22	7,00	14,50	54,40	5.521,60
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	4,50	4,50	48,20	0,00

Weitere Anwendungsbilder:



Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist nicht für die unbeaufsichtigte Benutzung durch Kinder oder Schutzbefohlene vorgesehen!
- Verhindern Sie höhere Luftfeuchtigkeit oder Temperaturen als die im Datenblatt genannten- Vermeiden Sie Nässe, Staub oder Dämpfe, Lösungsmittel, brennbare Gase.
- Mehrfachsteckdosen sind nicht für die dauerhafte Verwendung mit starken Lasten ausgelegt!
- Mehrfachsteckdosen dürfen nicht kaskadiert werden (das aneinanderreihen mehrerer Mehrfachsteckdosen ist zu vermeiden).
- Die maximale Anschlussleistung darf nicht überschritten werden.
- Defekte Mehrfachsteckdosen sind unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und umweltgerecht zu entsorgen.
- Im Fehlerfall nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.
- Öffnen Sie das Produkt nicht.
- Das Produkt vor dem Reinigen vom Stromnetz trennen. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Das Eindringen von Flüssigkeiten kann zu einem Kurzschluss führen.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com