

DIGITUS® Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil mit Schalter und Überspannungsschutz , 12-fach UK Typ Ausgänge, 1,8 m Zuleitung UK Typ Stecker

DN-95462

EAN 4016032504016



1U PDU,geschaltet,m.Überlastschutzabdeckung 12x UK Steckdosen,vertikale Montage, 1,8 m Kabel

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU Anforderungen vieler Anwendungen in der IT, Netzwerktechnik, Labore sowie auch den Heimbereich. Die Steckdosenleiste kann vertikal im Schrank montiert werden. Ein Überspannungsschutz schützt die Verbraucher vor Überspannung. Es besteht je nach Schranktyp die Möglichkeit, die Steckdosenleiste mit den Abgriffen nach rechts- oder links gerichtet zu befestigen.

Sichere und professionelle Stromversorgung im Netzwerk- / Serverschrank-Bereich

- Vertikale Installation
- Beleuchteter Schalter
- Überspannungsschutzmodul gegen Überspannung
- Überspannungsschutz : Nominaler Entladestrom (In) - 5 kA
- Gehäuse: Aluminium
- Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0
- Eingang: UK Stecker

- Ausgang: 12x UK Steckdosen (Typ G)
- Zuleitung: 1,8 m Kabel
- Nennstrom : 13 A
- Nennspannung: 230-250 VAC, 50/60 Hz
- Befestigungslänge : 802 mm
- Abmessungen: 823 x 45 x 45 mm (HxBxT)

Merkmale

- Installation: Rack 1U
- Leistung: 3,6 kVA
- Phase: 1ph
- Spannung: 230 V
- Strom: 16 A
- Zusätzliche Funktionen: Schalter, Überspannungsschutz
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Lieferumfang

- Lieferumfang: 1x Steckdosenleiste
- 2x Befestigungswinkel
- 1x Sicherheitshinweise

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	10	160,00	26,00	91,00	31,00	73.346,00
Innen-VPE	1	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	16,00	5,80	12,00	90,00	6.264,00
Netto einzeln ohne VP	1	1,25	4,50	4,50	82,30	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist nicht für die unbeaufsichtigte Benutzung durch Kinder oder Schutzbefohlene vorgesehen!
- Verhindern Sie höhere Luftfeuchtigkeit oder Temperaturen als die im Datenblatt genannten- Vermeiden Sie Nässe, Staub oder Dämpfe, Lösungsmittel, brennbare Gase.
- Mehrfachsteckdosen sind nicht für die dauerhafte Verwendung mit starken Lasten ausgelegt!
- Mehrfachsteckdosen dürfen nicht kaskadiert werden (das aneinanderreihen mehrerer Mehrfachsteckdosen ist zu vermeiden).
- Die maximale Anschlussleistung darf nicht überschritten werden.
- Defekte Mehrfachsteckdosen sind unverzüglich außer Betrieb zu nehmen und umweltgerecht zu entsorgen.
- Im Fehlerfall nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und wenden Sie sich an eine Elektrofachkraft.
- Öffnen Sie das Produkt nicht.
- Das Produkt vor dem Reinigen vom Stromnetz trennen. Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Das Eindringen von Flüssigkeiten kann zu einem Kurzschluss führen.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com