

DIGITUS® Multiprise avec profilé en aluminium, interrupteur et protection contre les surtensions, 12 prises de type UK, câble d'alimentation de 1,8 m avec fiche de type UK

DN-95462

EAN 4016032504016



PDU 1U, commutée, avec cache de protection contre les surcharges 12 prises britanniques, montage vertical, câble de 1,8 m

Les multiprises DIGITUS® constituent la solution idéale pour votre armoire réseau ou votre armoire serveur. En matière de distribution électrique, la PDU répond aux exigences de nombreuses applications dans les domaines de l'informatique, des réseaux, des laboratoires ainsi que dans le cadre domestique. La multiprise peut être montée verticalement dans l'armoire. Une protection contre les surtensions protège les appareils contre les surtensions. Selon le type d'armoire, il est possible de fixer la multiprise avec les prises orientées vers la droite ou vers la gauche.

Alimentation électrique sûre et professionnelle pour les armoires réseau et les armoires de serveurs

- Installation verticale
- Interrupteur lumineux
- Module de protection contre les surtensions
- Protection contre les surtensions : courant de décharge nominal (In) - 5 kA
- Boîtier : aluminium
- Composants en plastique en ABS UL-94V-0
- Entrée : fiche UK

- Sorties : 12 prises britanniques (type G)
- Cordon d'alimentation : câble de 1,8 m
- Courant nominal : 13 A
- Tension nominale : 230-250 VCA, 50/60 Hz
- Longueur de fixation : 802 mm
- Dimensions : 823 x 45 x 45 mm (H x L x P)

Attributs

- Alimentation: 3,6 kVA
- Courant électrique: 16 A
- Fonctionnalités supplémentaires: Interrupteur, Protection contre les surtensions
- Installation: Rack 1U
- Phase: 1Ph
- Volts: 230 V
- Facteur de forme en pouces (IEC 60297): 482,6 mm (19")

Package contents

- Contenu de la livraison : 1 multiprise
- 2 équerres de fixation
- 1x Consignes de sécurité

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	160.00	26.00	91.00	31.00	73,346.00
Packaging Unit Inside	1	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	16.00	5.80	12.00	90.00	6,264.00
Net single without Packaging	1	1.25	4.50	4.50	82.30	0.00

More images:



Safety notes

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé sans surveillance par des enfants ou des personnes sous leur protection !
- Éviter une humidité ou des températures supérieures à celles indiquées dans la fiche technique- Éviter l'humidité, la poussière ou les vapeurs, les solvants, les gaz inflammables.
- Les prises multiples ne sont pas conçues pour une utilisation durable avec de fortes charges !
- Les prises multiples ne doivent pas être montées en cascade (il faut éviter de juxtaposer plusieurs prises multiples).
- La puissance maximale de raccordement ne doit pas être dépassée.
- Les prises multiples défectueuses doivent être immédiatement mises hors service et éliminées dans le respect de l'environnement.
- En cas d'erreur, mettez le produit hors service et adressez-vous à un électricien qualifié.
- N'ouvrez pas le produit.
- Débranchez le produit du réseau électrique avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs pour le nettoyage.
- L'infiltration de liquides peut provoquer un court-circuit.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com