

DIGITUS® Listwa zasilająca z profilem aluminiowym, z wyłącznikiem i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, 12 gniazd typu UK, przewód zasilający o długości 1,8 m z wtykiem typu UK

DN-95462

EAN 4016032504016



Listwa zasilająca PDU 12 gniazd UK, kabel 1.8m, wtyk UK, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe, wyłącznik

Listwy zasilające DIGITUS® stanowią idealne rozwiązanie do szafy sieciowej lub serwerowej. Pod względem dystrybucji prądu listwa PDU spełnia wymagania wielu zastosowań w informatyce, technice sieciowej, laboratoriach, a także w warunkach domowych. Listwę zasilającą można zamontować w szafie w pozycji pionowej. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe chroni podłączone urządzenia przed przepięciami. W zależności od typu szafy istnieje możliwość zamocowania listwy zasilającej tak, aby gniazda były skierowane w prawo lub w lewo.

Bezpieczne i profesjonalne zasilanie w szafach sieciowych i serwerowych

- Montaż pionowy
- Podświetlany przełącznik
- Moduł ochrony przed przepięciami
- Ochrona przeciwprzepięciowa: nominalny prąd rozładowczy (In) – 5 kA
- Obudowa: aluminium
- Elementy z tworzywa sztucznego z ABS UL-94V-0
- Wejście: wtyk UK

- Wyjścia: 12 gniazdek brytyjskich (typ G)
- Przewód zasilający: kabel o długości 1,8 m
- Prąd znamionowy: 13 A
- Napięcie znamionowe: 230–250 VAC, 50/60 Hz
- Długość mocowania: 802 mm
- Wymiary: 823 x 45 x 45 mm (wys. x szer. x gł.)

Atrybuty

- Dodatkowe właściwości: Włłącznik/wyłącznik zasilania, Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
- Ilość faz: 1-fazowy
- Moc: 3,6 kVA
- Napięcie: 230 V
- Prąd: 16 A
- Sposób montażu: Poziomy – Rack 1U
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")

Zawartość opakowania

- Zawartość opakowania: 1x listwa z gniazdkami
- 2 szt. wsporników mocujących
- 1x Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	10	160.00	26.00	91.00	31.00	73,346.00
Opakowanie wewnętrzne	1	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	16.00	5.80	12.00	90.00	6,264.00
Netto bez opakowania	1	1.25	4.50	4.50	82.30	0.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku bez nadzoru przez dzieci lub osoby pozostające pod ich opieką!
- Unikać wilgoci, pyłu lub oparów, rozpuszczalników, łatwopalnych gazów.
- Gniazda wielokrotne nie są przeznaczone do stałego użytku z dużymi obciążeniami!
- Wiele gniazd nie może być łączonych kaskadowo (unikaj łączenia kilku gniazd razem).
- Maksymalne podłączone obciążenie nie może zostać przekroczone.
- Uszkodzone gniazda wielokrotne należy natychmiast wycofać z eksploatacji i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- W przypadku usterki należy wyłączyć produkt z eksploatacji i skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Nie otwierać produktu.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć produkt od źródła zasilania. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Wniknięcie cieczy może doprowadzić do zwarcia.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com