DIGITUS®

DN-95102-2

EAN 4016032505778



Injetor PoE Gigabit Ethernet, 802.3af Pinos de alimentação: 4/5(+), 7/8(-), 15,4 W

Com o injetor PoE Gigabit da Digitus, pode ampliar a sua rede com uma fonte de alimentação fiável através do cabo Ethernet existente. O injetor transmite simultaneamente dados de rede e energia elétrica para um dispositivo compatível, sendo assim adequado para locais de instalação onde não existe uma tomada elétrica separada disponível. São suportados dispositivos alimentados de acordo com a norma IEEE 802.3af, por exemplo, pontos de acesso, câmaras IP, telefones IP ou adaptadores recetores PoE correspondentes. Uma entrada LAN Gigabit liga o injetor à sua rede ou switch. Através da saída combinada Gigabit-PoE, os dados e uma potência PoE máxima de 15,4 W são transmitidos para o dispositivo final ligado. A alimentação PoE é fornecida através dos pares de fios 4/5 para o positivo e 7/8 para o negativo. Um LED verde indica se o injetor está a fornecer alimentação ao dispositivo ligado. Dependendo do padrão de rede, podem ser utilizados cabos adequados das categorias Cat 3 a Cat 6. O comprimento máximo de ligação indicado é de 100 metros. Isto permite utilizar o injetor de forma flexível em instalações existentes de Fast Ethernet e Gigabit Ethernet. A fonte de alimentação integrada suporta tensões de entrada de 100 a 240 V CA a 50/60 Hz. Assim, não é necessária uma fonte de alimentação externa separada. Para a instalação, a caixa compacta pode ser colocada sobre uma superfície de trabalho ou fixada a uma parede através dos pontos de fixação integrados. O intervalo de temperatura de funcionamento especificado situa-se entre 0 e 40 °C. Além disso, são indicados valores de proteção contra sobretensão e descargas eletrostáticas. O conteúdo da embalagem inclui o injetor PoE, um manual de instruções e um cabo de alimentação.

O injetor PoE Gigabit da Digitus fornece até 15,4 W a dispositivos de rede compatíveis com a norma IEEE 802.3af através do cabo de dados. Ideal para pontos de acesso, câmaras IP ou telefones IP em locais sem tomada elétrica separada.

- Tipo de produto: Injetor PoE
- Norma PoE: IEEE 802.3af
- Potência máxima de saída PoE: 15,4 W
- Entrada LAN: 1 × RJ45, 10/100/1000 Mbit/s
- Saída PoE: 1 × RJ45, 10/100/1000 Mbit/s
- Configuração PoE: fios 4/5 positivos, 7/8 negativos
- Indicador LED: PoE, verde
- Tensão de entrada: 100 a 240 V CA
- Frequência da rede: 50/60 Hz
- Comprimento máximo do cabo: 100 m
- Cabo 10BASE-T: U/UTP Cat 3 ou Cat 5
- Cabo 100BASE-TX: U/UTP Cat 5 ou Cat 5e
- Cabo 1000BASE-T: U/UTP Cat 5e ou Cat 6
- Dimensões: 112 × 46,5 × 31,6 mm
- Tipos de montagem: de secretária, montagem na parede
- Temperatura de funcionamento: 0 a 40 °C
- Temperatura de armazenamento: -10 a 70 °C
- Humidade de funcionamento: 5 a 90 % HR, sem condensação
- Humidade de armazenamento: 5 a 90 % HR, sem condensação
- Proteção contra sobretensão, modo push-pull: ±1 kV
- Proteção contra sobretensão, modo de sinal comum: ±2 kV
- ESD, descarga por contacto: ±4 kV
- ESD, descarga atmosférica: ±8 kV
- MTBF: > 50 000 horas

Attributes

- Number of ports: 1
- PoE Power budget: 15.4 W
- PoE standard: IEEE802.3af (PoE)
- Ethernet speed: Gigabit
- Industrial usage: no

Package contents

- Injetor PoE
- Instruções
- Cabo de alimentação

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	15.90	49.00	39.00	29.00	55,419.00
Packaging Unit Inside	1	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.27	11.80	7.50	8.50	752.25
Net single without Packaging	1	0.11	11.20	4.70	3.20	0.00

More images:














Safety notes

- Este produto destina-se exclusivamente a utilização em interiores.
- Leia todas as instruções e siga todas as advertências e orientações indicadas no aparelho.
- Não coloque este aparelho numa superfície instável (como um carrinho, um suporte, uma mesa, etc.).
- Não utilize este aparelho perto de água.
- Não coloque este aparelho perto de um radiador nem em cima dele.
- A caixa está equipada com aberturas para dissipação de calor e ventilação. Para evitar o sobreaquecimento durante o funcionamento, as aberturas de ventilação não devem ser bloqueadas nem tapadas.
- Não coloque o aparelho sobre uma superfície macia (por exemplo, cama, sofá, manta, etc.). Isso bloqueia a ventilação.
- O aparelho não deve ser instalado num ambiente fechado, caso não seja garantida uma ventilação adequada.
- Não pulverize líquidos sobre o aparelho.
- Desligue a ficha da tomada antes de limpar. Não utilize detergentes líquidos nem em espuma.
- Limpe o aparelho com um pano húmido.
- Ligue o aparelho de acordo com a alimentação elétrica indicada na placa de identificação.
- Para evitar danos no equipamento, é importante que todos os equipamentos estejam devidamente ligados à terra.
- Não coloque objetos sobre o cabo de alimentação e passe-o de forma a evitar que alguém tropece.

- Utilize um protetor contra sobretensão, um regulador ou uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) para proteger o seu sistema contra quedas repentinas, temporárias e reduções de potência.
- Fixe os cabos do sistema e os cabos de alimentação corretamente e certifique-se de que nenhum objeto exerça pressão sobre os cabos.
- Não introduza objetos no aparelho através das aberturas da caixa. Existe o risco de curto-circuito, o que pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria. Recorra sempre a um serviço de assistência técnica autorizado.
- Se ocorrer uma das seguintes situações, desligue a ficha da tomada e envie o aparelho para reparação a um centro de assistência autorizado
- O cabo de alimentação, a fonte de alimentação ou a ficha de ligação à rede elétrica estão danificados ou gastos;
- Entrou líquido no aparelho;
- O aparelho foi exposto à chuva ou à água;
- O aparelho caiu ou a caixa ficou danificada;
- O funcionamento do aparelho foi, evidentemente, alterado;
- O aparelho não pode ser utilizado conforme descrito no manual de instruções.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com