DIGITUS® Gigabit Ethernet PoE-injektor, 802.3af

DN-95102-2

EAN 4016032505778



Gigabit Ethernet PoE-injektor, 802.3af Strömkontakter: 4/5(+), 7/8(-), 15,4 W

Med Digitus Gigabit PoE-injektor utökar du ditt nätverk med en pålitlig strömförsörjning via den befintliga Ethernet-kabeln. Injektorn överför både nätverksdata och elektrisk energi till en kompatibel enhet och är därmed lämplig för installationsplatser där det inte finns något separat eluttag. Enheten stöder strömförsörjda enheter enligt IEEE 802.3af, till exempel åtkomstpunkter, IP-kameror, IP-telefoner eller motsvarande PoE-mottagaradaptrar. En Gigabit-LAN-ingång ansluter injektorn till ditt nätverk eller din switch. Via den kombinerade Gigabit-PoE-utgången vidarebefordras data och en maximal PoE-effekt på 15,4 W till den anslutna enheten. PoE-matningen sker via ledarparen 4/5 för plus och 7/8 för minus. En grön LED-lampa visar om injektorn förser den anslutna enheten med ström. Beroende på nätverksstandard kan lämpliga kablar i kategorierna Cat 3 till Cat 6 användas. Den maximala angivna anslutningslängden är 100 meter. Detta gör att injektorn kan användas flexibelt i befintliga Fast Ethernet- och Gigabit Ethernet-installationer. Den inbyggda strömförsörjningen stöder ingångsspänningar från 100 till 240 V växelström vid 50/60 Hz. Därför behövs ingen separat nätadapter. Vid installation kan det kompakta höljet placeras på en arbetsyta eller monteras på en vägg med hjälp av de inbyggda fästpunkterna. Det angivna driftstemperaturområdet ligger mellan 0 och 40 °C. Dessutom anges skyddsvärden mot överspänning och elektrostatisk urladdning. I leveransen ingår PoE-injektorn, en bruksanvisning och en strömkabel.

Digitus Gigabit PoE-injektor förser IEEE 802.3af-kompatibla nätverksenheter med upp till 15,4 W via datakabeln. Perfekt för åtkomstpunkter, IP-kameror eller IP-telefoner på platser utan separat eluttag.

- Produkttyp: PoE-injektor
- PoE-standard: IEEE 802.3af
- Maximal PoE-uteffekt: 15,4 W
- LAN-ingång: 1 × RJ45, 10/100/1000 Mbit/s
- PoE-utgång: 1 × RJ45, 10/100/1000 Mbit/s
- PoE-anslutning: Ledare 4/5 positiva, 7/8 negativa
- LED-indikator: PoE, grön
- Ingångsspänning: 100–240 V växelström
- Nätfrekvens: 50/60 Hz
- Max. kabellängd: 100 m
- 10BASE-T-kablage: U/UTP Cat 3 eller Cat 5
- 100BASE-TX-kablage: U/UTP Cat 5 eller Cat 5e
- 1000BASE-T-kablage: U/UTP Cat 5e eller Cat 6
- Mått: 112 × 46,5 × 31,6 mm
- Monteringssätt: Bordmodell, väggmontering
- Driftstemperatur: 0 till 40 °C
- Förvaringstemperatur: -10 till 70 °C
- Driftsfuktighet: 5–90 % RH, utan kondensbildning
- Lagringsfuktighet: 5–90 % RH, utan kondens
- Överspänningsskydd, push-pull: ±1 kV
- Överspänningsskydd, likströmsdel: ±2 kV
- ESD, kontakturladdning: ±4 kV
- ESD, lufturladdning: ±8 kV
- MTBF: > 50 000 timmar

Attributes

- Antal portar: 1
- PoE effektbudget: 15.4 W
- PoE-standard: IEEE802.3af (PoE)
- Ethernet-hastighet: Gigabit
- Industriell användning: no

Package contents

- PoE-injektor
- Instruktioner
- Strömkabel


Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	15.90	49.00	39.00	29.00	55,419.00
Packaging Unit Inside	1	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.27	11.80	7.50	8.50	752.25
Net single without Packaging	1	0.11	11.20	4.70	3.20	0.00

More images:



















Safety notes

- Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk.
- Läs alla anvisningar och följ alla varningar och instruktioner på enheten.
- Placera inte apparaten på ett ostadigt underlag (t.ex. en vagn, ett stativ, ett bord etc.).
- Använd inte denna apparat i närheten av vatten.
- Placera inte apparaten nära eller ovanför en radiator.
- Höljet är försett med öppningar för värmeavledning och ventilation. För att förhindra överhettning under drift får ventilationsöppningarna inte blockeras eller täckas över.
- Placera inte apparaten på en mjuk yta (t.ex. säng, soffa, filt etc.). Detta kommer att blockera ventilationen.
- Apparaten får inte installeras i en sluten miljö om inte tillräcklig ventilation garanteras.
- Spraya inga vätskor på apparaten.
- Dra ut nätkontakten före rengöring. Använd inte flytande rengöringsmedel eller skumrengöringsmedel.
- Rengör apparaten med en fuktig trasa.
- Anslut apparaten enligt den strömförsörjning som anges på märkskylten.
- För att förhindra skador på apparaten är det viktigt att alla apparater är ordentligt jordade.
- Placera inga föremål på nätkabeln och lägg den på ett sådant sätt att det inte finns någon risk att snubbla.

- Använd ett överspänningsskydd, en regulator eller en avbrottsfri strömförsörjning (UPS) för att skydda systemet mot plötslig, tillfällig och reducerad ström.
- Säkra systemkabeln och nätkabeln ordentligt och se till att inga föremål trycker på kabeln.
- För inte in några föremål i apparaten genom öppningarna i höljet. Det finns risk för kortslutning, vilket kan leda till brand eller elektriska stötar.
- Försök inte att reparera apparaten själv. Kontakta alltid ett auktoriserat kundservicecenter.
- Om något av följande inträffar ska du dra ur kontakten och skicka apparaten till en auktoriserad serviceverkstad för reparation
- Nätkabeln, nätaggregatet eller kontakten till nätaggregatet är skadad eller sliten;
- Vätska har trängt in i apparaten;
- Enheten har utsatts för regn eller vatten;
- Enheten har tappats eller höljet har skadats;
- Enhetens funktion har uppenbarligen förändrats;
- Apparaten kan inte användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com