DIGITUS® Gigabit Ethernet PoE Enjektörü, 802.3af

DN-95102-2

EAN 4016032505778



Gigabit Ethernet PoE Enjektörü, 802.3af Güç Pimleri: 4/5(+), 7/8(-), 15,4 W

Digitus Gigabit PoE enjektörü ile ağınızı, mevcut Ethernet kablosu üzerinden güvenilir bir güç kaynağıyla genişletebilirsiniz. Enjektör, ağ verilerini ve elektrik enerjisini uyumlu bir son cihaza birlikte iletir ve bu sayede ayrı bir priz bulunmayan kurulum yerleri için idealdir. IEEE 802.3af standardına uygun güç beslemeli cihazlar (Powered Devices), örneğin erişim noktaları, IP kameralar, IP telefonlar veya ilgili PoE alıcı adaptörleri desteklenir. Bir Gigabit LAN girişi, enjektörü ağınıza veya anahtarınıza bağlar. Kombine Gigabit PoE çıkışı üzerinden, veriler ve maksimum 15,4 W PoE gücü bağlı son cihaza iletilir. PoE beslemesi, artı için 4/5 ve eksi için 7/8 damar çiftleri üzerinden sağlanır. Yeşil bir LED, enjektörün bağlı cihaza güç sağlayıp sağlamadığını gösterir. Ağ standardına bağlı olarak Cat 3 ila Cat 6 kategorilerindeki uygun kablolar kullanılabilir. Belirtilen maksimum bağlantı mesafesi 100 metredir. Böylelikle enjektör, mevcut Fast Ethernet ve Gigabit Ethernet kurulumlarında esnek bir şekilde kullanılabilir. Entegre güç kaynağı, 50/60 Hz'de 100 ila 240 V AC giriş gerilimlerini destekler. Bu sayede ayrı bir fişli güç kaynağına gerek kalmaz. Kurulum için kompakt gövde bir çalışma yüzeyine yerleştirilebilir veya entegre sabitleme noktaları kullanılarak duvara monte edilebilir. Belirtilen çalışma sıcaklığı aralığı 0 ile 40 °C arasındadır. Ayrıca, aşırı gerilim ve elektrostatik deşarjlara karşı koruma değerleri de belirtilmiştir. Teslimat kapsamına PoE enjektörü, kullanım kılavuzu ve bir güç kablosu dahildir.

Digitus Gigabit PoE enjektörü, IEEE 802.3af uyumlu ağ cihazlarına veri kablosu üzerinden 15,4 W'a kadar güç sağlar. Ayrı bir priz bulunmayan yerlerdeki erişim noktaları, IP kameralar veya IP telefonlar için idealdir.

- Ürün türü: PoE enjektörü
- PoE standardı: IEEE 802.3af
- Maksimum PoE çıkış gücü: 15,4 W
- LAN girişi: 1 × RJ45, 10/100/1000 Mbit/s
- PoE çıkışı: 1 × RJ45, 10/100/1000 Mbit/s
- PoE kablo düzeni: 4/5 numaralı damarlar pozitif, 7/8 numaralı damarlar negatif
- LED göstergesi: PoE, yeşil
- Giriş gerilimi: 100 ila 240 V AC
- Şebeke frekansı: 50/60 Hz
- Maks. kablo uzunluğu: 100 m
- 10BASE-T kablolama: U/UTP Cat 3 veya Cat 5
- 100BASE-TX kablolama: U/UTP Cat 5 veya Cat 5e
- 1000BASE-T kablolama: U/UTP Cat 5e veya Cat 6
- Boyutlar: 112 × 46,5 × 31,6 mm
- Kurulum türleri: Masaüstü, duvara montaj
- Çalışma sıcaklığı: 0 ila 40 °C
- Depolama sıcaklığı: -10 ila 70 °C
- Çalışma nemi: %5 ila %90 bağıl nem, yoğuşmasız
- Depolama nemi: %5 ila %90 bağıl nem, yoğuşmasız
- Aşırı gerilim koruması, karşı faz: ±1 kV
- Aşırı gerilim koruması, eş faz: ±2 kV
- ESD, temas deşarjı: ±4 kV
- ESD, hava deşarjı: ±8 kV
- MTBF: > 50.000 saat

Attributes

- Bağlantı noktası sayısı: 1
- PoE Güç bütçesi: 15.4 W
- PoE standardı: IEEE802.3af (PoE)
- Ethernet hızı: Gigabit
- Endüstriyel kullanım: no

Package contents

- PoE enjektörü
- Kullanım Kılavuzu
- Elektrik kablosu


Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	15.90	49.00	39.00	29.00	55,419.00
Packaging Unit Inside	1	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.27	11.80	7.50	8.50	752.25
Net single without Packaging	1	0.11	11.20	4.70	3.20	0.00

More images:



















Safety notes

- Bu ürün sadece iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Tüm talimatları okuyun ve cihaz üzerindeki tüm uyarılara ve talimatlara uyun.
- Bu cihazı dengesiz bir yüzeye (el arabası, sehpa, masa vb.) yerleştirmeyin.
- Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
- Bu cihazı bir radyatörün yakınına veya üstüne yerleştirmeyin.
- Muhafaza, ısı dağıtımı ve havalandırma için açıklıklarla donatılmıştır. Çalışma sırasında aşırı ısınmayı önlemek için havalandırma açıklıkları engellenmemeli veya kapatılmamalıdır.
- Cihazı yumuşak bir yüzeye (örn. yatak, kanepe, battaniye, vb.) yerleştirmeyin. Bu havalandırmayı engelleyecektir.
- Yeterli havalandırma garanti edilmiyorsa, cihaz kapalı bir ortama monte edilmemelidir.
- Cihazın üzerine herhangi bir sıvı püskürtmeyin.
- Temizlemeden önce elektrik fişini çekin. Herhangi bir sıvı veya köpük temizleyici kullanmayın.
- Cihazı nemli bir bezle temizleyin.
- Cihazı, tip etiketindeki güç kaynağına göre bağlayın.
- Cihazın hasar görmesini önlemek için, tüm cihazların uygun şekilde topraklanması önemlidir.
- Şebeke kablosunun üzerine herhangi bir nesne koymayın ve takılma tehlikelerini önleyecek şekilde döşeyin.

- Sisteminizi ani, geçici ve düşük güçten korumak için bir aşırı gerilim koruyucu, bir regülatör veya bir kesintisiz güç kaynağı (UPS) kullanın.
- Sistem kablosunu ve şebeke kablosunu düzgün bir şekilde sabitleyin ve kabloya herhangi bir nesnenin basmadığından emin olun.
- Gövdedeki açıklıklardan cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın. Yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilecek kısa devre riski vardır.
- Cihazı kendiniz tamir etmeye çalışmayın. Her zaman yetkili bir müşteri hizmetleri merkezine başvurun.
- Aşağıdaki durumlardan biri meydana gelirse, cihazın fişini çekin ve onarım için yetkili bir servis merkezine gönderin
- Şebeke kablosu, güç kaynağı ünitesi veya güç kaynağı fişi hasarlı veya aşınmış;
- Cihazın içine sıvı girmiştir;
- Cihaz yağmura veya suya maruz kalmıştır;
- Cihaz düşürülmüş veya muhafazası hasar görmüştür;
- Cihazın işlevi açıkça değişmiştir;
- Cihaz, kullanım kılavuzunda açıklandığı gibi çalıştırılamaz.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com