DIGITUS® Injetor Gigabit Ethernet PoE++, 802.3bt

DN-95104-1

EAN 4016032505785



Injetor Gigabit Ethernet PoE++, 802.3bt Pinos de alimentação:4/5(+),7/8(-) e 1/2(-), 3/6 (+), 60W

Com a ajuda do injetor PoE da Digitus, pode minimizar o esforço de cablagem ao instalar dispositivos com capacidade PoE, como câmaras de rede IP. A alimentação de dados e de energia dos aparelhos é efectuada apenas através de um cabo Ethernet. Isto elimina a necessidade de instalar um cabo de alimentação separado e permite-lhe expandir a sua rede mesmo onde não existam tomadas ou cabos de alimentação. O injetor é totalmente compatível com a norma IEEE 802.3bt Ultra PoE e fornece uma potência de saída de 60 watts.

Minimize o esforço de cablagem para APs sem fios, telefones IP ou qualquer outro dispositivo com capacidade PoE!

- Em conformidade com a norma 802.3bt PoE++
- Fácil junção dos cabos de alimentação e de dados num único cabo
- Expanda a sua rede onde não existem linhas ou tomadas eléctricas
- Não é necessária qualquer configuração
- Suporta todos os dispositivos PoE compatíveis com IEEE 802.3bt (por exemplo, pontos de acesso, telefones VoIP e câmaras IP)
- Alcance de transmissão até 100 m
- Auto-consumo: 0,41 W máx.
- Consumo próprio (totalmente utilizado): 65,49 W máx.
- Entrada: 1x RJ-45 (dados)
- Saída: 1x RJ-45 (alimentação e dados)
- Saída de dados: Gigabit 10/100/1000 Mbps
- Potência de saída: 60 watts
- Tensão de saída: DC 54,02V
- Gama de temperaturas de funcionamento: 0 °C a 40 °C
- Dimensões: 112 mm x 46,5 mm x 31,6 mm
- Peso: 164,7 g
- A saída tem um limitador de corrente, proteção contra curto-circuitos e deteção e classificação automáticas do dispositivo terminal
- Especificação do consumo de energia: 100 - 240V, 50/60Hz

Attributes

- PoE Power budget: 60 W
- PoE standard: IEEE802.3bt (PoE++)
- Ethernet speed: Gigabit
- Industrial usage: no

Package contents

- Injetor PoE
- QIG (Guia de Instalação Rápida)
- Cabo de alimentação

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	1.82	49.00	40.00	29.50	57,820.00
Packaging Unit Inside	1	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.03	11.80	7.50	8.50	752.25
Net single without Packaging	1	0.17	11.20	4.70	3.20	0.00

More images:





















Safety notes

- Este produto destina-se exclusivamente a utilização em interiores.
- Leia todas as instruções e siga todas as advertências e orientações indicadas no aparelho.
- Não coloque este aparelho numa superfície instável (como um carrinho, um suporte, uma mesa, etc.).
- Não utilize este aparelho perto de água.
- Não coloque este aparelho perto de um radiador nem em cima dele.
- A caixa está equipada com aberturas para dissipação de calor e ventilação. Para evitar o sobreaquecimento durante o funcionamento, as aberturas de ventilação não devem ser bloqueadas nem tapadas.
- Não coloque o aparelho sobre uma superfície macia (por exemplo, cama, sofá, manta, etc.). Isso bloqueia a ventilação.
- O aparelho não deve ser instalado num ambiente fechado, caso não seja garantida uma ventilação adequada.
- Não pulverize líquidos sobre o aparelho.
- Desligue a ficha da tomada antes de limpar. Não utilize detergentes líquidos nem em espuma.
- Limpe o aparelho com um pano húmido.
- Ligue o aparelho de acordo com a alimentação elétrica indicada na placa de identificação.
- Para evitar danos no equipamento, é importante que todos os equipamentos estejam devidamente ligados à terra.
- Não coloque objetos sobre o cabo de alimentação e passe-o de forma a evitar que alguém tropece.
- Utilize um protetor contra sobretensão, um regulador ou uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS) para proteger o seu sistema contra quedas repentinas, temporárias e reduções de potência.
- Fixe os cabos do sistema e os cabos de alimentação corretamente e certifique-se de que nenhum objeto exerça pressão sobre os cabos.
- Não introduza objetos no aparelho através das aberturas da caixa. Existe o risco de curto-circuito, o que pode provocar um incêndio ou um choque elétrico.

- Não tente reparar o aparelho por conta própria. Recorra sempre a um serviço de assistência técnica autorizado.
- Se ocorrer uma das seguintes situações, desligue a ficha da tomada e envie o aparelho para reparação a um centro de assistência autorizado
- O cabo de alimentação, a fonte de alimentação ou a ficha de ligação à rede elétrica estão danificados ou gastos;
- Entrou líquido no aparelho;
- O aparelho foi exposto à chuva ou à água;
- O aparelho caiu ou a caixa ficou danificada;
- O funcionamento do aparelho foi, evidentemente, alterado;
- O aparelho não pode ser utilizado conforme descrito no manual de instruções.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com