DIGITUS® Basis IT PDU, jednofazowe 32 A, 24 gniazda C13, 2 gniazda C19, 4 gniazda z uziemieniem, przewód zasilający o długości 3 m, wtyczka zgodna z normą IEC 60309 32 A

DN-95453

EAN 4016032508373



Listwa zasilająca PDU 0U, wtyk IEC 60309 32A/250V, gniazda 24xC13 10A/250V, 2xC19 16A/250V, 4xSchuko

Listwy zasilające DIGITUS® stanowią idealne rozwiązanie do szafy sieciowej lub serwerowej. Pod względem dystrybucji zasilania moduł PDU spełnia wymagania wielu zastosowań w informatyce, technice sieciowej i laboratoriach. Poszczególne gniazda typu C13 i C19 są wyposażone w zabezpieczenie przed wyjęciem wtyczki. Urządzenie jest przeznaczone do montażu pionowego, co pozwala zaoszczędzić jednostki wysokościowe i zapewnia więcej miejsca na dodatkowe urządzenia. Listwa zasilająca z 30 gniazdami charakteryzuje się doskonałymi parametrami fizycznymi i jest przystosowana do mocy do 8 000 W (250 V AC / 32 A), co pozwala osiągnąć najlepszą wydajność przy odpowiednim obciążeniu.

Bezpieczne i profesjonalne rozwiązanie w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, spełniające wysokie wymagania informatyczne w szafach sieciowych i serwerowych

- Zabezpieczenie przed wyjęciem w każdym gnieździe (dla standardowych kabli C13 i C19)
- Montaż pionowy
- Obudowa: profil aluminiowy
- Elementy z tworzywa sztucznego z ABS UL-94V-0
- Wbudowane wyłączniki nadprądowe, 2 x 16 A
- Przewód zasilający: 4 mm², wtyczka IEC 60309 32 A
- Przewód zasilający: 3 m
- Maksymalne obciążenie: 8000 W / 230–250 V AC / 32 A (50/60 Hz)
- Gniazdka: 24 gniazdka typu C13, 2 gniazdka typu C19, 4 gniazdka typu 7/3
- Prąd wyjściowy: C13 (10 A), C19 (16 A), wtyczka z uziemieniem (16 A)
- Wymiary (dł. x szer. x gł.): 1388,5 x 45 x 60 mm
- Kolor: czarny

Atrybuty

- Dodatkowe właściwości: Wyłącznik nadmiarowo-prądowy
- Ilość faz: 1-fazowy
- Moc: 7,3 kVA
- Napięcie: 230 V
- Prąd: 32 A
- Sposób montażu: Pionowy
- Typ gniazd: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19, CEE 7/3
- Wtyk zasilający: IEC 60309 32A 1-fazowy/N/PE 6h

Zawartość opakowania

- 1 listwa z gniazdkami
- 1. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	4	17.65	23.50	43.50	162.50	166,116.00
Opakowanie wewnętrzne	1	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	4.41	10.00	21.00	160.00	33,600.00
Netto bez opakowania	1	3.15	6.00	4.50	150.00	0.00

Więcej zdjęć





















Safety notes

- Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku bez nadzoru przez dzieci lub osoby pozostające pod ich opieką!
- Unikać wilgoci, pyłu lub oparów, rozpuszczalników, łatwopalnych gazów.
- Gniazda wielokrotne nie są przeznaczone do stałego użytku z dużymi obciążeniami!
- Wiele gniazd nie może być łączonych kaskadowo (unikaj łączenia kilku gniazd razem).
- Maksymalne podłączone obciążenie nie może zostać przekroczone.
- Uszkodzone gniazda wielokrotne należy natychmiast wycofać z eksploatacji i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.
- W przypadku usterki należy wyłączyć produkt z eksploatacji i skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Nie otwierać produktu.
- Przed czyszczeniem należy odłączyć produkt od źródła zasilania. Do czyszczenia nie należy używać agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Wniknięcie cieczy może doprowadzić do zwarcia.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com