

DIGITUS® Basis IT PDU, tek fazlı 32 A, 24 x C13, 2 x C19, 4 x topraklı priz, 3 m besleme kablosu, IEC 60309 32 A fiş

DN-95453

EAN 4016032508373



IT BASIS PDU, Dikey, 1 faz 32 A, 24 x C13, 2 x C19 4 adet topraklı fiş, 3 m kablo, 32 A fiş

DIGITUS® priz panelleri, ağı veya sunucu dolabınız için mükemmel bir çözümdür. Güç dağıtımı açısından PDU, BT, ağı teknolojisi ve laboratuvar alanlarındaki birçok uygulamanın gereksinimlerini karşılar. Tek tek C13 ve C19 çıkışları, fişin kazara çekilmesini önleyen bir korumaya sahiptir. Dikey montaj için tasarlanmış olması sayesinde yükseklik birimlerinden tasarruf sağlar ve diğer cihazlar için daha fazla alan sunar. 30 çıkışlı priz paneli, mükemmel fiziksel özelliklere sahiptir ve 8.000 W'a (250 VAC / 32 A) kadar güç için tasarlanmıştır; bu sayede uygun yük altında en iyi performans elde edilebilir.

Ağı ve sunucu dolaplarındaki zorlu BT gereksinimleri için güvenli ve profesyonel bir güç dağıtım çözümü

- Her çıkışta fiş çıkma önleyici (C13 ve C19 standart kablolar için)
- Dikey kurulum
- Gövde: Alüminyum profil
- ABS UL-94V-0'dan üretilmiş plastik bileşenler
- Entegre devre kesiciler, 2 x 16 A
- Güç kablosu: 4 mm², IEC60309 32 A fiş

- Besleme kablosu: 3 m
- Maks. yük: 8000 W / 230 – 250 V AC / 32 A (50/60 Hz)
- Prizler: 24 adet C13 priz, 2 adet C19 priz, 4 adet 7/3 priz
- Çıkış akımı: C13 (10 A), C19 (16 A), topraklı priz (16 A)
- Boyutlar (U x G x D): 1388,5 x 45 x 60 mm
- Renk: Siyah

Attributes

- Akım: 32 A
- Çıkışlar: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19, CEE 7/3
- Ek Özellikler: Devre kesici
- Faz: 1ph
- Giriş Fişi: IEC 60309 32A 1ph/N/PE 6h
- Güç: 7,3 kVA
- Kurulum: Raf OU
- Volt: 230 V

Package contents

- 1 adet çoklu priz
- 1 Güvenlik Talimatları

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	4	17.65	23.50	43.50	162.50	166,116.00
Packaging Unit Inside	1	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	4.41	10.00	21.00	160.00	33,600.00
Net single without Packaging	1	3.15	6.00	4.50	150.00	0.00

More images:



Safety notes

- Bu ürün, çocuklar veya onların bakımı altındaki kişiler tarafından gözetimsiz kullanım için tasarlanmamıştır!
- Veri sayfasında belirtilenlerden daha yüksek nem veya sıcaklıkları önleyin - Nem, toz veya buhar, çözücüler, yanıcı gazlardan kaçının.
- Çoklu prizler ağır yüklerle sürekli kullanım için tasarlanmamıştır!
- Birden fazla soket kademelendirilmemelidir (birden fazla soketi bir araya getirmekten kaçının).
- Maksimum bağlı yük aşılmamalıdır.
- Arızalı çoklu prizler derhal hizmet dışı bırakılmalı ve çevre dostu bir şekilde imha edilmelidir.
- Bir arıza durumunda, ürünü kullanımdan alın ve kalifiye bir elektrikçiye başvurun.
- Ürünü açmayın.
- Temizlemeden önce ürünün güç kaynağıyla bağlantısını kesin. Temizlik için agresif veya aşındırıcı temizlik maddeleri kullanmayın.
- Sıvıların içeri girmesi kısa devreye yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com