DIGITUS® Commutateur Gigabit Ethernet 10", 16 ports, non géré

DN-80115-1

EAN 4016032509295



Commutateur Gigabit non géré 16 ports, 10 pouces 16 ports, 10 pouces, non géré

Le DIGITUS® DN-80115-1 intègre 16 ports Gigabit dans un boîtier compact de 10 pouces, ce qui le rend idéal pour les réseaux comportant de nombreux terminaux filaires. Avec une capacité de commutation de 32 Gbps, il offre des réserves suffisantes pour les transferts de données en parallèle, même en cas de charge élevée. En tant que commutateur de couche 2 non géré, il est prêt à l'emploi sans configuration : les fonctions d'auto-négociation et d'Auto-MDI/MDI-X détectent automatiquement la vitesse, le mode duplex et le type de câble. L'architecture « store-and-forward » sans blocage, associée au contrôle de flux IEEE 802.3x, garantit un acheminement stable et vérifié au niveau des paquets. Le boîtier métallique sans ventilateur assure un fonctionnement continu et silencieux et convient parfaitement aux armoires de distribution de 10 pouces, aux répartiteurs muraux et aux câblages structurés de bâtiments.

Permet d'étendre rapidement et à moindre coût les réseaux avec 16 ports Gigabit – idéal pour les solutions de répartiteurs compactes de 10 pouces.

- Réseau et performances
- 16 ports RJ45 10/100/1000Base-T
- Capacité de commutation : 32 Gbps
- Débit de transfert : jusqu'à 1 488 Mpps par port
- Tableau MAC : 8K
- Stockage et retransmission, sans blocage
- Négociation automatique, Auto-MDI/MDI-X
- Normes : IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x
- Contrôle de la contre-pression et de la bande passante sur chaque port
- Détection automatique de la vitesse et du mode recto-verso (demi/plein)
- 20 / 200 / 2 000 Mbit/s en mode full-duplex
- Fonds de panier : 32 Gbps
- Conception et montage
- Entièrement sans ventilateur (refroidissement passif)
- boîtier métallique
- Format 10 pouces (25 cm), en rack ou de bureau
- Dimensions : environ 252 × 150 × 42 mm
- Poids : environ 2 kg
- Électricité et environnement
- Bloc d'alimentation interne, 100–240 V CA, 50/60 Hz
- Puissance absorbée : 15 W max.
- Consommation électrique : ~10 W
- Température de fonctionnement : 0 à 40 °C, température de stockage : –10 à 70 °C
- Humidité relative : 5 à 95 %, sans condensation

Attributes

- Nombre de ports: 16
- Vitesse Ethernet: Gigabit
- Utilisation industrielle: Non
- Adapté pour un usage en extérieur: Non
- Managed: Non
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Protection contre le vandalisme: Non
- Type d'installation: 10 pouces
- VLAN: Non

Package contents

- Commutateur DN-80115-1
- cordon d'alimentation
- Guide de démarrage rapide
- pieds en caoutchouc

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	12.80	33.00	34.50	49.00	55,786.50
Packaging Unit Inside	1	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.60	6.70	24.00	32.00	5,145.60
Net single without Packaging	1	1.14	4.20	15.00	25.00	0.00

More images:






Safety notes

- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Lisez toutes les instructions et suivez tous les avertissements et les instructions figurant sur l'appareil.
- Ne placez pas cet appareil sur une surface instable (comme un chariot, un support, une table, etc.).
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- Ne placez pas cet appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur.
- Le boîtier est doté d'ouvertures pour la dissipation de la chaleur et la ventilation. Afin d'éviter une surchauffe pendant le fonctionnement, les ouvertures de ventilation ne doivent pas être bloquées ou recouvertes.
- Ne placez pas l'appareil sur une surface molle (par exemple un lit, un canapé, une couverture, etc.). Cela bloquerait la ventilation.
- L'appareil ne doit pas être installé dans un environnement clos si une ventilation suffisante n'est pas assurée.
- Ne vaporisez pas de liquide sur l'appareil.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ou en mousse.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide.
- Branchez l'appareil en fonction de l'alimentation électrique indiquée sur la plaque signalétique.
- Pour éviter d'endommager l'appareil, il est important que tous les appareils soient correctement mis à la terre.
- Ne placez pas d'objets sur le cordon d'alimentation et placez-le de manière à éviter de trébucher.
- Utilisez une protection contre les surtensions, un régulateur ou une alimentation sans coupure (UPS) pour protéger votre système contre les performances soudaines, temporaires et réduites.
- Fixez correctement le câble du système et le câble d'alimentation et veillez à ce qu'aucun objet n'appuie sur le câble.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil par les ouvertures du boîtier. Il y a un risque de court-circuit pouvant entraîner un incendie ou un choc électrique.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Adressez-vous toujours à un service après-vente agréé.
- Si l'une des conditions suivantes se produit, débranchez l'appareil et envoyez-le à un centre de service agréé pour qu'il soit réparé.
- Le câble d'alimentation, le bloc d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé(e) ou usé(e) ;
- Du liquide a pénétré dans l'appareil ;
- L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau ;
- L'appareil est tombé ou le boîtier a été endommagé ;
- Le fonctionnement de l'appareil est manifestement modifié ;
- L'appareil ne peut pas être utilisé comme décrit dans le mode d'emploi.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com