DIGITUS® 10-tums Gigabit Ethernet-switch, 16 portar, icke-hanterad

DN-80115-1

EAN 4016032509295



10-tums 16-portars Gigabit-switch utan förvaltningsfunktioner 16 portar, 10 tum, icke-hanterad

DIGITUS® DN-80115-1 rymmer 16 Gigabit-portar på en kompakt yta på 10 tum och är därmed lämplig för nätverk med många trådbundna enheter. Med en switchkapacitet på 32 Gbps erbjuder den tillräckliga reserver för parallella dataöverföringar även vid hög belastning. Som en ohanterad Layer 2-switch är den klar att användas utan konfiguration: Auto-Negotiation och Auto-MDI/MDI-X ställer automatiskt in hastighet, duplex och kabeltyp. Den icke-blockerande Store-and-Forward-arkitekturen med IEEE 802.3x Flow Control garanterar stabil, paketgranskad vidarebefordran. Det fläktlösa metallhöljet säkerställer ljudlös kontinuerlig drift och passar perfekt för 10-tums fördelningsskåp, väggfördelare och strukturerad fastighetskabeldragning.

Utökar nätverk snabbt och kostnadseffektivt med 16 gigabit-portar – perfekt för kompakta 10-tums fördelningslösningar.

- Nätverk och prestanda
- 16× 10/100/1000Base-T RJ45
- Switchingkapacitet: 32 Gbps
- Vidarebefordringshastighet: upp till 1 488 Mpps/port
- MAC-tabell: 8K
- Store-and-Forward, icke-blockerande
- Automatisk förhandling, Auto-MDI/MDI-X
- Standarder: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x
- Mottryck och bandbreddskontroll vid varje port
- Automatisk hastighets- och duplexdetektering (halv/hel)
- 20 / 200 / 2000 Mbit/s i full duplex-läge
- Bakplan: 32 Gbps
- Design och montering
- Helt utan fläktar (passiv kylning)
- Metallhölje
- 10-tums utförande (25 cm), rack eller skrivbordsmodell
- Mått: ca 252 × 150 × 42 mm
- Vikt: ca 2 kg
- El & omgivning
- Inbyggd strömförsörjning, 100–240 V växelström, 50/60 Hz
- Effektförbrukning: max. 15 W
- Strömförbrukning: ~10 W
- Driftstemperatur: 0–40 °C, förvaring: -10–70 °C
- Luftfuktighet: 5–95 %, utan kondens

Attributes

- Antal portar: 16
- Ethernet-hastighet: Gigabit
- Industriell användning: no
- Hanterat: no
- Passar utomhus: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Skydd mot vandalisering: no
- Typ av montering: 10 tum
- VLAN: no

Package contents

- DN-80115-1-switch
- Nätkabel
- Snabbguide
- Gummifötter

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	12.80	33.00	34.50	49.00	55,786.50
Packaging Unit Inside	1	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.60	6.70	24.00	32.00	5,145.60
Net single without Packaging	1	1.14	4.20	15.00	25.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:






Safety notes

- Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk.
- Läs alla anvisningar och följ alla varningar och instruktioner på enheten.
- Placera inte apparaten på ett ostadigt underlag (t.ex. en vagn, ett stativ, ett bord etc.).
- Använd inte denna apparat i närheten av vatten.
- Placera inte apparaten nära eller ovanför en radiator.
- Höljet är försett med öppningar för värmeavledning och ventilation. För att förhindra överhettning under drift får ventilationsöppningarna inte blockeras eller täckas över.
- Placera inte apparaten på en mjuk yta (t.ex. säng, soffa, filt etc.). Detta kommer att blockera ventilationen.
- Apparaten får inte installeras i en sluten miljö om inte tillräcklig ventilation garanteras.
- Spraya inga vätskor på apparaten.
- Dra ut nätkontakten före rengöring. Använd inte flytande rengöringsmedel eller skumrengöringsmedel.
- Rengör apparaten med en fuktig trasa.
- Anslut enheten enligt strömförsörjningen på märkskylten.
- För att förhindra skador på apparaten är det viktigt att alla apparater är ordentligt jordade.
- Placera inga föremål på nätkabeln och lägg den på ett sådant sätt att det inte finns någon risk att snubbla.
- Använd ett överspänningsskydd, en regulator eller en avbrottsfri strömförsörjning (UPS) för att skydda systemet mot plötslig, tillfällig och reducerad ström.
- Säkra systemkabeln och nätkabeln ordentligt och se till att inga föremål trycker på kabeln.
- För inte in några föremål i apparaten genom öppningarna i höljet. Det finns risk för kortslutning, vilket kan leda till brand eller elektriska stötar.
- Försök inte att reparera apparaten själv. Kontakta alltid ett auktoriserat kundservicecenter.
- Om något av följande inträffar ska du dra ur kontakten och skicka apparaten till en auktoriserad serviceverkstad för reparation
- Nätkabeln, nätaggregatet eller kontakten till nätaggregatet är skadad eller sliten;
- Vätska har trängt in i apparaten;
- Enheten har utsatts för regn eller vatten;
- Enheten har tappats eller höljet har skadats;
- Enhetens funktion har uppenbarligen förändrats;
- Apparaten kan inte användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com