DIGITUS® Conmutador Gigabit Ethernet PoE, 8 puertos PoE+, 10", hasta 80 W de potencia PoE disponible

DN-95317-1

EAN 4016032509745



Conmutador PoE+ no gestionado de 10 pulgadas con 8 puertos Gigabit, 80 W

El DIGITUS® DN-95317-1 suministra de forma fiable alimentación y datos a los dispositivos de red compatibles con PoE a través de ocho puertos Gigabit RJ45, mediante un único cable de red. Gracias al estándar IEEE 802.3af/at (PoE+), suministra hasta 30 W por puerto y alimenta directamente puntos de acceso, cámaras IP, teléfonos VoIP o sistemas IoT, sin necesidad de fuentes de alimentación independientes en los dispositivos finales. El presupuesto total de PoE de 80 W es suficiente para el funcionamiento en paralelo de varios dispositivos con alto consumo energético. La arquitectura «store-and-forward» sin bloqueo garantiza una transmisión Gigabit sin pérdidas y sin necesidad de configuración. La carcasa metálica sin ventilador funciona de forma silenciosa, lo que la hace ideal para armarios compactos de 10 pulgadas y distribuidores de pared en oficinas, comercios, complejos residenciales o salas de equipos.

Suministro centralizado de corriente y datos Gigabit a dispositivos compatibles con PoE a través de un solo cable: ideal para sistemas de cámaras, puntos de acceso Wi-Fi y sistemas de gestión de edificios IP.

- Red y rendimiento
- 8× RJ45 de 10/100/1000 Mbps (PoE+)
- Estándares PoE: IEEE 802.3af/at
- Máx. 30 W por puerto, presupuesto total de PoE de 80 W
- Capacidad de conmutación: 16 Gbps, sin bloqueo
- Presupuesto total de PoE: 90 W
- Almacenamiento y reenvío, negociación automática, Auto-MDI/MDI-X
- Conmutación Gigabit sin bloqueo
- Velocidad de gigabit por puerto
- Optimizado para cámaras IP, puntos de acceso Wi-Fi e IoT
- Diseño y montaje
- Totalmente sin ventilador
- Carcasa metálica
- Montaje en rack de 10 pulgadas
- Dimensiones: aprox. 250 × 150 × 42 mm
- Sistema eléctrico y entorno
- Fuente de alimentación interna, 100-240 V CA
- Consumo total en función de la carga PoE (máx. aprox. 96 W)
- Temperatura de funcionamiento: 0–40 °C; almacenamiento: –10–70 °C
- Humedad relativa: 5-95 %, sin condensación

Attributes

- Número de puertos: 8
- Capacidad de potencia PoE: 80 W
- Estándar PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Velocidad Ethernet: Gigabit
- Uso industrial: no
- Apto para exteriores: no
- Conexión de puerto Uplink: RJ45
- Managed: no
- Número de puertos (Uplink):: 8
- PoE (Power over Ethernet): no
- Protección contra vandalismo: no
- Tipo de instalación: 10 pulgadas
- VLAN: no

Package contents

- DN-95317-1 Interruptor
- Cable eléctrico
- Guía de inicio rápido
- Pies de goma

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	13.23	26.50	33.00	49.00	42,850.50
Packaging Unit Inside	1	1.65	32.00	24.00	6.70	5,145.60
Packaging Unit Single	1	1.65	32.00	24.00	6.70	5,145.60
Net single without Packaging	1	1.11	25.00	15.00	4.20	0.00

More images:











Safety notes

- Este producto está destinado exclusivamente para uso en interiores.
- Lea todas las instrucciones y siga todas las advertencias e instrucciones del aparato.
- No coloque este aparato sobre una superficie inestable (como un carrito, un soporte, una mesa, etc.).
- No utilice este aparato cerca del agua.
- No coloque este aparato cerca o encima de un radiador.
- La carcasa está equipada con aberturas para la disipación del calor y la ventilación. Para evitar el sobrecalentamiento durante el funcionamiento, las aberturas de ventilación no deben bloquearse ni taparse.
- No coloque el aparato sobre una superficie blanda (por ejemplo, cama, sofá, manta, etc.). Esto bloquearía la ventilación.
- El aparato no debe instalarse en un entorno cerrado si no se garantiza una ventilación adecuada.
- No pulverice ningún líquido sobre el aparato.
- Desconecte el enchufe de la red antes de limpiar. No utilice productos de limpieza líquidos o espumosos.
- Limpie el aparato con un paño húmedo.
- Conecte el aparato según la alimentación indicada en la placa de características.
- Para evitar daños en el aparato, es importante que todos los aparatos estén correctamente conectados a tierra.
- No coloque ningún objeto sobre el cable de alimentación y tiéndalo de forma que no haya peligro de tropezar.
- Utilice un protector contra sobretensiones, un regulador o un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para proteger su sistema de una alimentación repentina, temporal y reducida.
- Fije correctamente el cable del sistema y el cable de alimentación y asegúrese de que ningún objeto presiona el cable.
- No introduzca ningún objeto en el aparato a través de las aberturas de la carcasa. Existe riesgo de cortocircuito, que puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No intente reparar el aparato usted mismo. Póngase siempre en contacto con un centro de atención al cliente autorizado.
- Si se da una de las siguientes condiciones, desenchufe el aparato y envíelo a un centro de servicio autorizado para su reparación
- El cable de alimentación, la fuente de alimentación o el enchufe de la fuente de alimentación están dañados o desgastados;
- Ha penetrado líquido en el aparato;
- El aparato ha estado expuesto a la lluvia o al agua;
- El aparato se ha caído o la carcasa se ha dañado;
- Evidentemente, la función del aparato ha cambiado;

- El aparato no puede funcionar como se describe en el manual de instrucciones.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com