# DIGITUS® Commutateur Gigabit Ethernet PoE, 8 ports PoE+, 10 pouces, budget PoE jusqu'à 80 W

**DN-95317-1**

**EAN 4016032509745**




**Commutateur PoE+ non géré Gigabit à 8 ports, 10 pouces, 80 W**

Le DIGITUS® DN-95317-1 alimente de manière fiable les périphériques réseau compatibles PoE en courant et en données via huit ports Gigabit RJ45, le tout via un seul câble réseau. Grâce à la norme IEEE 802.3af/at (PoE+), il fournit jusqu'à 30 W par port et alimente directement les points d'accès, les caméras IP, les téléphones VoIP ou les systèmes IoT, sans nécessiter d'alimentations séparées au niveau des terminaux. Le budget PoE total de 80 W suffit pour faire fonctionner en parallèle plusieurs appareils à forte consommation d'énergie. L'architecture « store-and-forward » sans blocage assure un acheminement Gigabit sans perte et sans effort de configuration. Le boîtier métallique sans ventilateur fonctionne en silence – idéal pour les armoires compactes de 10 pouces et les répartiteurs muraux dans les bureaux, les commerces, les résidences ou les locaux techniques.

**Alimentation électrique et transmission de données Gigabit centralisées pour les appareils compatibles PoE via un seul câble – idéal pour les systèmes de caméras, les points d'accès Wi-Fi et la gestion technique des bâtiments IP.**

- Réseau et performances
- 8 × RJ45 10/100/1000 Mbps (PoE+)
- Normes PoE : IEEE 802.3af/at
- 30 W max. par port, budget PoE total de 80 W
- Capacité de commutation : 16 Gbps, sans blocage
- Budget PoE total : 90 W
- Stockage et retransmission, auto-négociation, Auto-MDI/MDI-X
- Commutation Gigabit sans blocage
- Débit Gigabit par port
- Optimisé pour les caméras IP, les points d'accès Wi-Fi et l'IoT
- Conception et montage
- Entièrement sans ventilateur
- boîtier métallique
- Montage en rack 10 pouces
- Dimensions : environ 250 × 150 × 42 mm
- Électricité et environnement
- Bloc d'alimentation interne, 100–240 V CA
- Consommation totale en fonction de la charge PoE (max. env. 96 W)
- Température de fonctionnement : 0 à 40 °C, stockage : –10 à 70 °C
- Humidité relative : 5 à 95 %, sans condensation

**Attributes**

- Nombre de ports: 8
- Budget d'alimentation PoE: 80 W
- Norme PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Vitesse Ethernet: Gigabit
- Utilisation industrielle: Non
- Adapté pour un usage en extérieur: Non
- Connexion du port uplink: RJ45
- Managed: Non
- Nombre de ports (uplink): 8
- PoE (Power over Ethernet): Non
- Protection contre le vandalisme: Non
- Type d'installation: 10 pouces
- VLAN: Non

**Package contents**

- Commutateur DN-95317-1
- câble d'alimentation
- Guide de démarrage rapide
- pieds en caoutchouc


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

| Logistics | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| **Packaging Unit Carton** | 8 | 13.23 | 26.50 | 33.00 | 49.00 | 42,850.50 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 1.65 | 32.00 | 24.00 | 6.70 | 5,145.60 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 1.65 | 32.00 | 24.00 | 6.70 | 5,145.60 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 1.11 | 25.00 | 15.00 | 4.20 | 0.00 |

**More images:**









**Safety notes**

- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Lisez toutes les instructions et suivez tous les avertissements et les instructions figurant sur l'appareil.
- Ne placez pas cet appareil sur une surface instable (comme un chariot, un support, une table, etc.).
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- Ne placez pas cet appareil à proximité ou au-dessus d'un radiateur.
- Le boîtier est doté d'ouvertures pour la dissipation de la chaleur et la ventilation. Afin d'éviter une surchauffe pendant le fonctionnement, les ouvertures de ventilation ne doivent pas être bloquées ou recouvertes.
- Ne placez pas l'appareil sur une surface molle (par exemple un lit, un canapé, une couverture, etc.). Cela bloquerait la ventilation.
- L'appareil ne doit pas être installé dans un environnement clos si une ventilation suffisante n'est pas assurée.
- Ne vaporisez pas de liquide sur l'appareil.
- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ou en mousse.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon humide.
- Branchez l'appareil en fonction de l'alimentation électrique indiquée sur la plaque signalétique.
- Pour éviter d'endommager l'appareil, il est important que tous les appareils soient correctement mis à la terre.
- Ne placez pas d'objets sur le cordon d'alimentation et placez-le de manière à éviter de trébucher.
- Utilisez une protection contre les surtensions, un régulateur ou une alimentation sans coupure (UPS) pour protéger votre système contre les performances soudaines, temporaires et réduites.
- Fixez correctement le câble du système et le câble d'alimentation et veillez à ce qu'aucun objet n'appuie sur le câble.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil par les ouvertures du boîtier. Il y a un risque de court-circuit pouvant entraîner un incendie ou un choc électrique.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Adressez-vous toujours à un service après-vente agréé.
- Si l'une des conditions suivantes se produit, débranchez l'appareil et envoyez-le à un centre de service agréé pour qu'il soit réparé.
- Le câble d'alimentation, le bloc d'alimentation ou la fiche d'alimentation est endommagé(e) ou usé(e) ;
- Du liquide a pénétré dans l'appareil ;
- L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'eau ;
- L'appareil est tombé ou le boîtier a été endommagé ;
- Le fonctionnement de l'appareil est manifestement modifié ;
- L'appareil ne peut pas être utilisé comme décrit dans le mode d'emploi.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com