

DIGITUS® Conmutador KVM, 2 puertos, doble pantalla, 4K, HDMI/DisplayPort

DS-12865

EAN 4016032510086



Conmutador KVM de doble entrada HDMI+DP, 2 entradas HDMI+DP, 2 salidas HDMI. 4K60Hz, Hub USB, Audio

Con el conmutador KVM DIGITUS de 2 puertos para doble pantalla, tiene la opción de manejar dos PC con capacidad 4K mediante una única combinación de teclado y ratón USB. Puede cambiar cómodamente entre los dos PC con solo pulsar un botón o una tecla de acceso rápido y ahorrarse la molestia de tener que volver a conectar todos los cables. La salida a dos monitores se realiza a través de la salida HDMI o DisplayPort integrada en la parte posterior, ideal para entornos de monitores mixtos en los que se utilizan simultáneamente ambos estándares de vídeo. También se conmutan las señales de audio del micrófono y los altavoces. También hay dos puertos USB 3.0 en la parte frontal, que pueden utilizarse para dispositivos periféricos adicionales como memorias USB o impresoras en ambos PC.

Utilice dos PC con capacidad 4K mediante una única combinación de teclado y ratón USB y cambie cómodamente entre los dos PC con sólo pulsar un botón o una tecla de acceso rápido.

- Entradas:
- 2× HDMI tipo A hembra (negro)
- 2× DisplayPort tipo A hembra (negro)
- 2× USB tipo B hembra (teclado/ratón, por PC)
- 2× miniconector de 3,5 mm negro (audio + MIC, por PC)

- Salidas (consola):
- 1× HDMI tipo A hembra (negro)
- 1× DisplayPort tipo A hembra (negro)
- 1× USB tipo A hembra (teclado)
- 1× USB Tipo-A hembra (ratón)
- 1× miniconector de 3,5 mm verde (altavoz)
- 1× miniconector rosa de 3,5 mm (micrófono)
- Conexiones frontales: 2× USB 3.0 Tipo-A (frontal)
- Resolución máx. Resolución: 4K@60Hz (3840×2160) en ambas salidas
- Conmutación: Tecla frontal / hotkey (4 modos)
- Tecla de acceso rápido estándar: [Ctrl]+[Ctrl] (puede cambiarse a Desplazamiento/Num/Caps)
- LEDs frontales: En línea (rojo), Activo seleccionado (verde)
- Alimentación: DC 5V/2A, toma 5,5×2,1 mm (externa)
- Carcasa: aleación de aluminio
- Dimensiones (An×P×Al): 161 × 105 × 78 mm
- Peso: 1,74 kg

Package contents

- Conmutador KVM
- Juego de cables KVM (1,8 m)
- Manual del usuario

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	12	21.88	46.70	38.00	44.40	78,792.20
Packaging Unit Inside	1	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.82	12.00	21.00	21.00	5,292.00
Net single without Packaging	1	0.54	6.00	10.50	16.10	0.00

More images:



Safety notes

- Una sobrecarga puede provocar un sobrecalentamiento y dañar el aparato o los periféricos conectados.
- Si es necesario, utilice una fuente de alimentación externa para garantizar un rendimiento estable.
- Si se conectan dispositivos como discos duros externos o impresoras que requieren un alto consumo de energía, el dispositivo debe utilizarse con una fuente de alimentación externa. De lo contrario, el dispositivo podría sobrecargarse o podrían producirse problemas de funcionamiento.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com