

DIGITUS® Switch KVM, 2 porte, doppio display, 4K, HDMI/Porta display

DS-12865

EAN 4016032510086



Switch KVM Doppio ingresso HDMI+DP, 2 ingressi HDMI+DP, 2 uscite HDMI. 4K60Hz, hub USB, audio

Con lo switch KVM a 2 porte per doppio schermo di DIGITUS, avete la possibilità di gestire due PC con capacità 4K tramite un'unica combinazione di tastiera e mouse USB. È possibile passare comodamente da un PC all'altro con la semplice pressione di un pulsante o di un tasto di scelta rapida, risparmiandosi il fastidio di dover ricollegare tutti i cavi. L'uscita fino a due monitor avviene tramite l'uscita HDMI o DisplayPort integrata sul retro, ideale per ambienti con monitor misti in cui vengono utilizzati contemporaneamente entrambi gli standard video. Anche i segnali audio del microfono e degli altoparlanti sono commutabili. Sulla parte anteriore sono presenti anche due porte USB 3.0, che possono essere utilizzate per dispositivi periferici aggiuntivi come chiavette USB o stampanti su entrambi i PC.

Gestite due PC con capacità 4K tramite un'unica combinazione di tastiera e mouse USB e passate comodamente da un PC all'altro con la semplice pressione di un pulsante o di un tasto di scelta rapida.

- Ingressi:
- 2× HDMI tipo-A femmina (nero)
- 2× DisplayPort Type-A femmina (nero)
- 2× USB Tipo-B femmina (tastiera/mouse, per PC)
- 2× mini jack 3,5 mm nero (audio + MIC, per PC)

- Uscite (console):
- 1× HDMI tipo-A femmina (nero)
- 1× DisplayPort Type-A femmina (nero)
- 1× USB Tipo-A femmina (tastiera)
- 1× USB Tipo-A femmina (mouse)
- 1× mini-jack 3,5 mm verde (altoparlante)
- 1× mini jack 3,5 mm rosa (microfono)
- Connessioni anteriori: 2× USB 3.0 Type-A (anteriore)
- Risoluzione massima Risoluzione: 4K@60Hz (3840×2160) su entrambe le uscite
- Commutazione: Tasto frontale / Hotkey (4 modalità)
- Tasto di scelta rapida standard: [Ctrl]+[Ctrl] (può essere commutato su Scorrimento/Num/Capovolte)
- LED frontali: Online (rosso), Attivo selezionato (verde)
- Alimentazione: DC 5V/2A, presa 5,5×2,1 mm (esterna)
- Alloggiamento: lega di alluminio
- Dimensioni (L×P×A): 161 × 105 × 78 mm
- Peso: 1,74 kg

Package contents

- Switch KVM
- Set di cavi KVM (1,8 m)
- Manuale d'uso

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	12	21.88	46.70	38.00	44.40	78,792.20
Packaging Unit Inside	1	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.82	12.00	21.00	21.00	5,292.00
Net single without Packaging	1	0.54	6.00	10.50	16.10	0.00

More images:



Safety notes

- Il sovraccarico può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio o delle periferiche collegate.
- Se necessario, utilizzare un alimentatore esterno per garantire prestazioni stabili.
- Se si collegano dispositivi quali dischi rigidi esterni o stampanti che richiedono un elevato consumo energetico, il dispositivo deve essere utilizzato con un alimentatore esterno. In caso contrario,
- il dispositivo potrebbe essere sovraccaricato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com