

DIGITUS® KVM-switch, 2-port, dubbel skärm, 4K, HDMI/DisplayPort

DS-12865

EAN 4016032510086



KVM Switch Dubbel ingång HDMI+DP, 2 HDMI+DP In, 2X HDMI Ut. 4K60Hz, USB-hubb, ljud

Med DIGITUS 2-portars KVM-switch för dubbla skärmar har du möjlighet att styra två 4K-kompatibla datorer via ett enda USB-tangentbord och en muskombination. Du kan bekvämt växla mellan de två datorerna med ett tryck på en knapp eller snabbtangent och spara dig besväret med att behöva återansluta alla kablar. Utmatning till upp till två bildskärmar sker via den integrerade HDMI- eller DisplayPort-utgången på baksidan - perfekt för miljöer med blandade bildskärmar där båda videostandarderna används samtidigt. Ljudsignaler från mikrofonen och högtalarna kan också kopplas om. Det finns också två USB 3.0-portar på framsidan, som kan användas för ytterligare kringutrustning som USB-minnen eller skrivare på båda datorerna.

Använd två 4K-kompatibla datorer via ett enda USB-tangentbord och en muskombination och växla enkelt mellan de två datorerna med en knapptryckning eller snabbtangent.

- Ingångar:
- 2x HDMI typ A-hona (svart)
- 2x DisplayPort typ A hona (svart)
- 2x USB typ B hona (tangentbord/mus, per dator)
- 2x minijack 3,5 mm svart (ljud + MIC, per PC)

- Utgångar (konsol):
- 1x HDMI typ A-hona (svart)
- 1x DisplayPort typ A-hona (svart)
- 1x USB typ A hona (tangentbord)
- 1x USB typ A hona (mus)
- 1x minijack 3,5 mm grön (högtalare)
- 1x rosa minijack 3,5 mm (mikrofon)
- Anslutningar på framsidan: 2x USB 3.0 typ A (framsida)
- Max. Upplösning: 4K@60Hz (3840x2160) på båda utgångarna
- Växling: Frontknapp / snabbtangent (4 lägen)
- Standard snabbtangent: [Ctrl]+[Ctrl] (kan växlas till Scroll/Num/Caps)
- LED-lampor på framsidan: Online (röd), Aktivt vald (grön)
- Strömförsörjning: DC 5V/2A, uttag 5,5x2,1 mm (externt)
- Hölje: Aluminiumlegering
- Mått (BxDxH): 161 x 105 x 78 mm
- Vikt: 1,74 kg

Package contents

- KVM-omkopplare
- KVM-kabelsats (1,8 m)
- Användarmanual

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	12	21.88	46.70	38.00	44.40	78,792.20
Packaging Unit Inside	1	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.82	12.00	21.00	21.00	5,292.00
Net single without Packaging	1	0.54	6.00	10.50	16.10	0.00

More images:



Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schöffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com