DIGITUS® Conmutador KVM USB-C 3.0 HDMI, 2 puertos, 8K60Hz, Core Line

DS-12857

EAN 4016032510185



Conmutador KVM USB-C 3.0 HDMI 2 puertos, 8K60Hz, Core Line

El DIGITUS DS-12857 conecta dos fuentes con capacidad HDMI a una pantalla compartida y a un conjunto central de teclado, ratón y dispositivos USB. Compatible con 8K a 60 Hz (YUV 4:4:4) y 4K a 120 Hz, ofrece imágenes nítidas y fluidas para gráficos, edición de vídeo, configuraciones comerciales y flujos de trabajo multimonitor, gracias a HDMI 2.1 con un ancho de banda total de hasta 48 Gbps. Cada uno de los dos ordenadores se conecta a través de HDMI más USB-C 3.0, por lo que se pueden conectar sin problemas tanto ordenadores de sobremesa clásicos como portátiles USB-C y discos SSD/U. El concentrador USB 3.0 integrado con tres puertos USB-A y un puerto USB-C (5 Gbps cada uno) permite un uso rápido y compartido de teclado, ratón, medios de almacenamiento y otros accesorios. La conmutación se realiza cómodamente de forma manual, mediante el botón de la carcasa o el mando a distancia con cable suministrado. Un indicador LED codificado por colores (azul para PC1, verde para PC2) indica la fuente activa en todo momento. La salida de audio independiente de 3,5 mm proporciona sonido estéreo a altavoces activos o auriculares, mientras que los formatos multicanal comprimidos y sin comprimir (LPCM, DTS, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD) también se transmiten a través de HDMI. La robusta carcasa de aluminio en formato compacto (135,5 × 60 × 17 mm) garantiza una buena disipación del calor y un aspecto de alta calidad en el escritorio. Con soporte para HDR, 3D, CEC y HDCP 2.3/2.2/1.4, el DS-12857 es totalmente compatible con las fuentes y pantallas más recientes.

El DIGITUS DS-12857 es un conmutador KVM HDMI de 2 puertos de última generación para estaciones de trabajo de PC duales exigentes. Combina una verdadera calidad de imagen 8K a 60 Hz con un potente concentrador USB 3.0 (5 Gbps) y comparte sin problemas teclado, ratón, pantalla y periféricos USB entre dos ordenadores. Dos entradas flexibles por fuente - HDMI + USB-C - lo convierten en la solución ideal para portátiles, estaciones de trabajo y mini PC modernos.

- Entradas: 2× HDMI, 2× USB-C 3.0, 1× Control (2,5 mm)
- Salidas: 1× HDMI, 1× USB-C 3.0, 3× USB-A 3.0, 1× audio (3,5 mm)
- Resolución máx. Resolución: 8K @ 60 Hz (YUV 4:4:4)
- Resoluciones compatibles: 480p, 576p, 720p, 1080p, 4K a 24/25/30/50/60/120 Hz, 8K a 25/30/50/60 Hz
- Frecuencia vertical: 50/60 Hz
- Ancho de banda de vídeo:12 Gbps / 1200 MHz por canal (48 Gbps en total)
- Profundidad de color: 12 bits por canal (36 bits en total)
- HDCP: 2,3 / 2,2 / 1,4
- Audio: salida estéreo (3,5 mm), 7.1 a través de HDMI; LPCM, DTS, Dolby Digital, DTS-HD MA, Dolby TrueHD
- Velocidad de datos USB: hasta 5 Gbps
- Conmutación: Botón de la carcasa / mando a distancia con cable
- Fuente de alimentación: USB-A a USB-C (DC 5 V); consumo máx. 10 W*.
- Material: Aluminio
- Dimensiones: (L×A×H)135,5 × 60 × 17 mm
- Peso: 150 g
- Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 50 °C

Package contents

- 1× Conmutador KVM DIGITUS DS-12857 HDMI 8K
- 2× Cable de datos USB-A a USB-C 3.0 (1,5 m)
- 1× mando a distancia con cable (1,5 m)
- 1× Cable de alimentación de USB-A a USB-C (1 m)
- 1× Guía de inicio rápido

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	9.80	39.50	32.50	31.00	39,796.20
Packaging Unit Inside	1	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.49	21.70	18.50	3.70	1,485.36
Net single without Packaging	1	0.15	13.60	6.00	1.70	0.00

More images:







Safety notes

- Una sobrecarga puede provocar un sobrecalentamiento y dañar el aparato o los periféricos conectados.
- Si es necesario, utilice una fuente de alimentación externa para garantizar un rendimiento estable.
- Si se conectan dispositivos como discos duros externos o impresoras que requieren un alto consumo de energía, el dispositivo debe utilizarse con una fuente de alimentación externa. De lo contrario, el
- dispositivo podría sobrecargarse o podrían producirse problemas de funcionamiento.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com