DIGITUS® Switch KVM HDMI USB-C 3.0, 2 porte, 8K60Hz, linea Core

DS-12857

EAN 4016032510185



Switch KVM HDMI USB-C 3.0 2 porte, 8K60Hz, linea Core

DIGITUS DS-12857 collega due sorgenti compatibili con HDMI a uno schermo condiviso e a un set centrale di tastiera, mouse e dispositivi USB. Con il supporto per 8K @ 60 Hz (YUV 4:4:4) e 4K @ 120 Hz, offre immagini nitide e fluide per la grafica, il video editing, le configurazioni commerciali e i flussi di lavoro multi-monitor, grazie all'HDMI 2.1 con larghezza di banda totale fino a 48 Gbps. Ciascuno dei due computer è collegato tramite HDMI più USB-C 3.0, in modo da poter collegare senza problemi sia i classici desktop che i notebook e i dischi SSD/U USB-C. L'hub USB 3.0 integrato con tre porte USB-A e una porta USB-C (5 Gbps ciascuna) consente l'utilizzo rapido e condiviso di tastiera, mouse, supporti di memorizzazione e altri accessori. La commutazione avviene comodamente in modo manuale, tramite il pulsante sull'alloggiamento o il telecomando a filo in dotazione. Un display LED a colori (blu per il PC1, verde per il PC2) indica la sorgente attiva in ogni momento. L'uscita audio separata da 3,5 mm fornisce il suono stereo agli altoparlanti attivi o alle cuffie, mentre i formati multicanale non compressi e compressi (LPCM, DTS, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD) vengono trasmessi anche tramite HDMI. Il robusto alloggiamento in alluminio in un formato compatto (135,5 × 60 × 17 mm) garantisce una buona dissipazione del calore e un aspetto di alta qualità sulla scrivania. Grazie al supporto per HDR, 3D, CEC e HDCP 2.3/2.2/1.4, il DS-12857 è pienamente compatibile con le sorgenti e i display più recenti.

DIGITUS DS-12857 è uno switch KVM HDMI a 2 porte di nuova generazione per le workstation dual PC più esigenti. Combina una vera qualità dell'immagine 8K @ 60 Hz con un potente hub USB 3.0 (5 Gbps) e condivide senza problemi tastiera, mouse, display e periferiche USB tra due computer. Due ingressi flessibili per sorgente - HDMI + USB-C - lo rendono la soluzione ideale per i moderni notebook, workstation e mini PC.

- Ingressi: 2× HDMI, 2× USB-C 3.0, 1× Controllo (2,5 mm)
- Uscite: 1× HDMI, 1× USB-C 3.0, 3× USB-A 3.0, 1× audio (3,5 mm)
- Massima risoluzione: 8K @ 60 Hz (YUV 4:4:4). Risoluzione: 8K @ 60 Hz (YUV 4:4:4)
- Risoluzioni supportate: 480p, 576p, 720p, 1080p, 4K @ 24/25/30/50/60/120 Hz, 8K @ 25/30/50/60 Hz
- Frequenza verticale: 50/60 Hz
- Larghezza di banda video: 12 Gbps / 1200 MHz per canale (48 Gbps totali)
- Profondità colore: 12 bit per canale (36 bit totali)
- HDCP: 2,3 / 2,2 / 1,4
- Audio: Uscita stereo (3,5 mm), 7.1 via HDMI; LPCM, DTS, Dolby Digital, DTS-HD MA, Dolby TrueHD
- Velocità di trasferimento dati USB: fino a 5 Gbps
- Commutazione: pulsante della custodia / telecomando a filo
- Alimentazione: Da USB-A a USB-C (DC 5 V); consumo massimo 10 W*.
- Materiale: alluminio
- Dimensioni: (L×L×H)135,5 × 60 × 17 mm
- Peso: 150 g
- Temperatura di esercizio: da 0 °C a 50 °C

Package contents

- 1× Interruttore KVM DIGITUS DS-12857 HDMI 8K
- 2× Cavo dati da USB-A a USB-C 3.0 (1,5 m)
- 1× telecomando a filo (1,5 m)
- 1× Cavo di alimentazione da USB-A a USB-C (1 m)
- 1× Guida rapida

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	9.80	39.50	32.50	31.00	39,796.20
Packaging Unit Inside	1	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.49	21.70	18.50	3.70	1,485.36
Net single without Packaging	1	0.15	13.60	6.00	1.70	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:







Safety notes

- Il sovraccarico può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio o delle periferiche collegate.
- Se necessario, utilizzare un alimentatore esterno per garantire prestazioni stabili.
- Se si collegano dispositivi quali dischi rigidi esterni o stampanti che richiedono un elevato consumo energetico, il dispositivo deve essere utilizzato con un alimentatore esterno. In caso contrario,
- il dispositivo potrebbe essere sovraccaricato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com