DIGITUS® USB-C 3.0 HDMI KVM anahtarı, 2 bağlantı noktalı, 8K60Hz, Core Line

DS-12857

EAN 4016032510185



USB-C 3.0 HDMI KVM anahtarı 2 portlu, 8K60Hz, Çekirdek Hattı

DIGITUS DS-12857, iki HDMI özellikli kaynağı paylaşılan bir ekrana ve merkezi bir klavye, fare ve USB aygıt setine bağlar. 8K @ 60 Hz (YUV 4:4:4) ve 4K @ 120 Hz desteğiyle, 48 Gbps'ye kadar toplam bant genişliğine sahip HDMI 2.1 sayesinde grafikler, video düzenleme, ticaret kurulumları ve çoklu monitör iş akışları için net ve pürüzsüz görseller sunar. İki bilgisayarın her biri HDMI artı USB-C 3.0 üzerinden bağlanır, böylece klasik masaüstü bilgisayarların yanı sıra USB-C dizüstü bilgisayarlar ve SSD'ler/U diskler sorunsuz bir şekilde bağlanabilir. Üç USB-A bağlantı noktası ve bir USB-C bağlantı noktasına (her biri 5 Gbps) sahip entegre USB 3.0 hub, klavye, fare, depolama ortamı ve diğer aksesuarların hızlı ve ortak kullanımını sağlar. Anahtarlama, gövde üzerindeki düğme veya birlikte verilen kablolu uzaktan kumanda aracılığıyla manuel olarak rahatça yapılır. Renk kodlu bir LED ekran (PC1 için mavi, PC2 için yeşil) her zaman aktif kaynağı gösterir. Ayrı 3,5 mm ses çıkışı, aktif hoparlörlere veya kulaklıklara stereo ses sağlarken, sıkıştırılmamış ve sıkıştırılmış çok kanallı formatlar (LPCM, DTS, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD) da HDMI üzerinden iletilir. Kompakt formattaki (135,5 × 60 × 17 mm) sağlam alüminyum gövde, iyi bir ısı dağılımı ve masa üzerinde yüksek kaliteli bir görünüm sağlar. HDR, 3D, CEC ve HDCP 2.3/2.2/1.4 desteği ile DS-12857 en yeni kaynaklar ve ekranlarla tam uyumludur.

DIGITUS DS-12857, zorlu çift bilgisayarlı iş istasyonları için yeni nesil 2 portlu bir HDMI KVM anahtarıdır. Gerçek 8K @ 60 Hz görüntü kalitesini güçlü bir USB 3.0 (5 Gbps) hub ile birleştirir ve klavye, fare, ekran ve USB çevre birimlerini iki bilgisayar arasında sorunsuz bir şekilde paylaşır. Kaynak başına iki esnek giriş - HDMI + USB-C - onu modern dizüstü bilgisayarlar, iş istasyonları ve mini PC'ler için ideal bir çözüm haline getirir.

- Girişler: 2× HDMI, 2× USB-C 3.0, 1× Kontrol (2,5 mm)
- Çıkışlar: 1× HDMI, 1× USB-C 3.0, 3× USB-A 3.0, 1× ses (3,5 mm)
- Maks. Çözünürlük: 8K @ 60 Hz (YUV 4:4:4)
- Desteklenen çözünürlükler: 480p, 576p, 720p, 1080p, 4K @ 24/25/30/50/60/120 Hz, 8K @ 25/30/50/60 Hz
- Dikey frekans: 50/60 Hz
- Video bant genişliği: Kanal başına 12 Gbps / 1200 MHz (toplam 48 Gbps)
- Renk derinliği: Kanal başına 12 bit (toplam 36 bit)
- HDCP: 2.3 / 2.2 / 1.4
- Ses: Stereo Çıkış (3,5 mm), HDMI üzerinden 7.1; LPCM, DTS, Dolby Digital, DTS-HD MA, Dolby TrueHD
- USB veri hızı: 5 Gbps'ye kadar
- Anahtarlama: Muhafaza düğmesi / kablolu uzaktan kumanda
- Güç kaynağı: USB-A - USB-C (DC 5 V); maks. güç tüketimi 10 W*
- Malzeme: Alüminyum
- Boyutlar: (U×G×Y)135,5 × 60 × 17 mm
- Ağırlık: 150 g
- Çalışma sıcaklığı: 0 °C ila 50 °C

Package contents

- 1× DIGITUS DS-12857 HDMI 8K KVM Anahtarı
- 2× USB-A - USB-C 3.0 veri kablosu (1,5 m)
- 1× kablolu uzaktan kumanda (1,5 m)
- 1× USB-A - USB-C güç kablosu (1 m)
- 1× Hızlı başlangıç kılavuzu

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	9.80	39.50	32.50	31.00	39,796.20
Packaging Unit Inside	1	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.49	21.70	18.50	3.70	1,485.36
Net single without Packaging	1	0.15	13.60	6.00	1.70	0.00

More images:







Safety notes

- Aşırı yükleme aşırı ısınmaya ve cihazın veya bağlı çevre birimlerinin hasar görmesine neden olabilir.
- Gerekirse, istikrarlı performans sağlamak için harici bir güç kaynağı kullanın.
- Harici sabit diskler veya yazıcılar gibi yüksek güç tüketimi gerektiren cihazlar bağlanırsa, cihaz harici bir güç kaynağı ile kullanılmalıdır. Aksi takdirde, cihaz aşırı yüklenebilir veya işlevsel sorunlar ortaya çıkabilir.
- Cihazı yağmura, neme, buhara veya sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazın içine herhangi bir nesne sokmayın.
- İzin almadan üniteyi onarmaya veya muhafazayı açmaya çalışmayın. Elektrik çarpması riski vardır!
- Aşırı ısınmadan kaynaklanan hasarı önlemek için yeterli havalandırma sağlayın.
- Toz, nem, buharlar ve güçlü temizlik maddeleri veya çözücüler cihaza zarar verebilir.
- Temizlemeden önce cihazın güç kaynağıyla ve bağlı cihazlarla bağlantısını kesin.
- Cihazı tozsuz bir bezle temizleyin.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com