DIGITUS® Conmutador KVM USB-C 3.0 Dual HDMI de DIGITUS, 2 puertos, 8K60Hz, Core Line

DS-12858

EAN 4016032510192



Conmutador KVM, 2x2 HDMI, 8K@60Hz 3x USB3.0, 1x USB C, Core Line

El DIGITUS DS-12858 amplía el concepto clásico de KVM para incluir la función completa de monitor dual: conecta dos fuentes con capacidad HDMI con dos pantallas simultáneamente y un conjunto central de teclado, ratón y dispositivos USB. Con soporte para 8K a 60 Hz (YUV 4:4:4) y 4K a 120 Hz por salida, ofrece imágenes nítidas y fluidas en ambas pantallas, gracias a HDMI 2.1 con hasta 48 Gbps de ancho de banda total por canal. Cada uno de los dos ordenadores se conecta a través de dos entradas HDMI más USB-C 3.0, para poder conectar sin problemas tanto ordenadores de sobremesa clásicos como portátiles USB-C, estaciones de trabajo y discos SSD/U. El concentrador USB 3.0 integrado con tres puertos USB-A y un puerto USB-C (5 Gbps cada uno) permite un uso rápido y compartido de teclado, ratón, medios de almacenamiento y otros accesorios en ambos sistemas. El cambio se realiza cómodamente de forma manual, ya sea mediante el botón de la carcasa o el mando a distancia con cable suministrado. Una pantalla LED codificada por colores (azul para PC1, verde para PC2) indica la fuente activa en todo momento. La salida de audio independiente de 3,5 mm proporciona sonido estéreo a altavoces activos o auriculares, mientras que los formatos multicanal comprimidos y sin comprimir (LPCM, DTS, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD) también se transmiten a través de HDMI. La robusta carcasa de aluminio en formato compacto (130,55 × 60,58 × 30,61 mm) garantiza una buena disipación del calor y un aspecto de alta calidad en el escritorio. Al ser compatible con HDR, 3D, CEC y HDCP 2.3/2.2/1.4, el DS-12858 está totalmente armonizado con las fuentes y pantallas actuales.

El DIGITUS DS-12858 es un conmutador KVM HDMI de doble monitor y 2 puertos para estaciones de trabajo multipantalla de alto rendimiento. Controla dos ordenadores en dos monitores simultáneamente (con 8K reales a 60 Hz por salida) y comparte sin problemas el teclado, el ratón y los periféricos USB 3.0 entre los dos PC. Dos entradas flexibles por fuente (2× HDMI + USB-C) lo convierten en la solución ideal para el comercio, la edición de vídeo, CAD y configuraciones de oficina productivas con monitores duales.

- Entradas: 4× HDMI (2 por PC), 2× USB-C 3.0, 1× Control (2,5 mm)
- Salidas: 2× HDMI, 1× USB-C 3.0, 3× USB-A 3.0, 1× audio (3,5 mm)
- Modo de monitor: Monitor doble (2 pantallas simultáneamente)
- Resolución máx. Resolución: 8K @ 60 Hz (YUV 4:4:4) por salida
- Resoluciones compatibles: 480p, 576p, 720p, 1080p, 4K a 24/25/30/50/60/120 Hz, 8K a 25/30/50/60 Hz
- Frecuencia vertical: 50/60 Hz
- Ancho de banda de vídeo: 12 Gbps / 1200 MHz por canal (48 Gbps en total)
- Profundidad de color: 12 bits por canal (36 bits en total)
- HDCP: 2,3 / 2,2 / 1,4
- Audio: salida estéreo (3,5 mm), 7.1 a través de HDMI; LPCM, DTS, Dolby Digital, DTS-HD MA, Dolby TrueHD
- Velocidad de datos USB: hasta 5 Gbps
- Conmutación: Botón de la carcasa / mando a distancia con cable
- Fuente de alimentación: USB-A a USB-C (DC 5 V); consumo máx. 10 W* (fuente de alimentación disponible opcionalmente)
- Material: Aluminio
- Dimensiones: (L×A×H)130,55 × 60,58 × 30,61 mm
- Peso: 227 g
- Temperatura de funcionamiento: de 0 °C a 50 °C

Package contents

- 1× Conmutador KVM de monitor doble DIGITUS DS-12858 HDMI 8K (unidad principal)
- 2× Cable de datos USB-A a USB-C 3.0 (1,5 m)
- 1× mando a distancia con cable (1,5 m)
- 1× Cable de alimentación de USB-A a USB-C (1 m)
- 1 guía de inicio rápido

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	11.60	39.50	32.50	31.00	39,796.20
Packaging Unit Inside	1	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.58	21.70	18.50	3.70	1,485.36
Net single without Packaging	1	0.23	13.60	6.00	3.00	0.00

More images:







Safety notes

- Una sobrecarga puede provocar un sobrecalentamiento y dañar el aparato o los periféricos conectados.
- Si es necesario, utilice una fuente de alimentación externa para garantizar un rendimiento estable.
- Si se conectan dispositivos como discos duros externos o impresoras que requieren un alto consumo de energía, el dispositivo debe utilizarse con una fuente de alimentación externa. De lo contrario, el
- dispositivo podría sobrecargarse o podrían producirse problemas de funcionamiento.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com