DIGITUS® Przełącznik KVM USB-C 3.0 Dual HDMI, 2-portowy, 8K60Hz, Core Line

DS-12858

EAN 4016032510192



KVM Switch, 2x2 HDMI, 8K@60Hz 3x USB3.0, 1x USB C, Core Line

DIGITUS DS-12858 rozszerza klasyczną koncepcję KVM o pełną funkcję dwóch monitorów: łączy dwa źródła obsługujące HDMI z dwoma wyświetlaczami jednocześnie i centralnym zestawem klawiatury, myszy i urządzeń USB. Dzięki obsłudze 8K @ 60 Hz (YUV 4:4:4) i 4K @ 120 Hz na wyjście, zapewnia ostry jak brzytwa, płynny obraz na obu ekranach - dzięki HDMI 2.1 o łącznej przepustowości do 48 Gb/s na kanał. Każdy z dwóch komputerów jest podłączony przez dwa wejścia HDMI plus USB-C 3.0, dzięki czemu zarówno klasyczne komputery stacjonarne, jak i notebooki USB-C, stacje robocze i dyski SSD/U można podłączyć bez żadnych problemów. Zintegrowany hub USB 3.0 z trzema portami USB-A i jednym portem USB-C (5 Gb/s każdy) umożliwia szybkie, wspólne korzystanie z klawiatury, myszy, nośników pamięci i innych akcesoriów w obu systemach. Przełączanie odbywa się wygodnie ręcznie - za pomocą przycisku na obudowie lub dołączonego przewodowego pilota zdalnego sterowania. Kolorowy wyświetlacz LED (niebieski dla PC1, zielony dla PC2) wskazuje aktywne źródło przez cały czas. Oddzielne wyjście audio 3,5 mm zapewnia dźwięk stereo do aktywnych głośników lub słuchawek, podczas gdy nieskompresowane i skompresowane formaty wielokanałowe (LPCM, DTS, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio, Dolby TrueHD) są również przesyłane przez HDMI. Solidna aluminiowa obudowa w kompaktowym formacie (130,55 × 60,58 × 30,61 mm) zapewnia dobre odprowadzanie ciepła i wysokiej jakości wygląd na biurku. Dzięki obsłudze HDR, 3D, CEC i HDCP 2.3/2.2/1.4, DS-12858 jest w pełni zharmonizowany z obecnymi źródłami i wyświetlaczami.

DIGITUS DS-12858 to 2-portowy, dwumonitorowy przełącznik KVM HDMI do wysokowydajnych stacji roboczych z wieloma monitorami. Kontroluje dwa komputery na dwóch monitorach jednocześnie - z prawdziwym 8K @ 60 Hz na wyjście - i płynnie współdzieli klawiaturę, mysz i urządzenia peryferyjne USB 3.0 między dwoma komputerami.

Dwa elastyczne wejścia na źródło (2 × HDMI + USB-C) sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie do handlu, edycji wideo, CAD i produktywnych konfiguracji biurowych z dwoma monitorami.

- Wejścia: 4× HDMI (2 na PC), 2× USB-C 3.0, 1× Control (2,5 mm)
- Wyjścia: 2× HDMI, 1× USB-C 3.0, 3× USB-A 3.0, 1× audio (3,5 mm)
- Tryb monitora: podwójny monitor (2 wyświetlacze jednocześnie)
- Maks. Rozdzielczość: 8K @ 60 Hz (YUV 4:4:4) na wyjście
- Obsługiwane rozdzielczości: 480p, 576p, 720p, 1080p, 4K @ 24/25/30/50/60/120 Hz, 8K @ 25/30/50/60 Hz
- Częstotliwość pionowa: 50/60 Hz
- Przepustowość wideo: 12 Gb/s / 1200 MHz na kanał (łącznie 48 Gb/s)
- Głębia kolorów: 12 bitów na kanał (łącznie 36 bitów)
- HDCP: 2.3 / 2.2 / 1.4
- Dźwięk: wyjście stereo (3,5 mm), 7.1 przez HDMI; LPCM, DTS, Dolby Digital, DTS-HD MA, Dolby TrueHD
- Szybkość transmisji danych USB: do 5 Gb/s
- Przełączanie: przycisk na obudowie / pilot przewodowy
- Zasilanie: USB-A do USB-C (DC 5 V); maks. pobór mocy 10 W* (zasilacz dostępny opcjonalnie)
- Materiał: aluminium
- Wymiary: (dł. × szer. × wys.) 130,55 × 60,58 × 30,61 mm
- Waga: 227 g
- Temperatura pracy: od 0 °C do 50 °C

Zawartość opakowania

- 1 × Dwumonitorowy przełącznik KVM DIGITUS DS-12858 HDMI 8K (jednostka główna)
- 2 × kabel USB-A do USB-C 3.0 do transmisji danych (1,5 m)
- 1 × pilot przewodowy (1,5 m)
- 1 × kabel zasilający z USB-A na USB-C (1 m)
- 1 x skrócona instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	11.60	39.50	32.50	31.00	39,796.20
Opakowanie wewnętrzne	1	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.58	21.70	18.50	3.70	1,485.36
Netto bez opakowania	1	0.23	13.60	6.00	3.00	0.00

Więcej zdjęć





Safety notes

- Przeciążenie może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia lub podłączonych urządzeń peryferyjnych.
- W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego źródła zasilania, aby zapewnić stabilne działanie.
- W przypadku podłączenia urządzeń takich jak zewnętrzne dyski twarde lub drukarki, które wymagają dużego poboru mocy, urządzenie powinno być używane z zewnętrznym zasilaczem. W przeciwnym razie może dojść
- do przeciążenia urządzenia lub problemów z jego działaniem.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com