

DIGITUS® Conmutador KVM, 2 puertos, triple pantalla, 4K, HDMI

DS-12863

EAN 4016032510208



Conmutador KVM, 2 puertos, Triple Display 4K, salida HDMI

Con el conmutador KVM de 2 puertos DIGITUS para pantallas triples, tiene la opción de manejar dos PC con capacidad 4K mediante una única combinación de teclado y ratón USB. Puede cambiar cómodamente entre los dos PC con solo pulsar un botón o una tecla de acceso rápido y ahorrarse la molestia de tener que volver a conectar todos los cables. Las tres salidas HDMI de la parte trasera permiten conectar hasta tres monitores. También se conmutan las señales de audio del micrófono y los altavoces. También hay dos puertos USB 3.0 en la parte frontal, que se pueden utilizar para dispositivos periféricos adicionales como memorias USB o impresoras en ambos PC. Cada uno de los periféricos conectados se asigna al PC activo. Los LED de estado del panel frontal indican en todo momento la configuración actual. El conmutador se completa con la robusta carcasa metálica de aleación de aluminio.

Control de dos PC con capacidad 4K mediante una única combinación de teclado y ratón USB y cambie cómodamente entre los dos PC con sólo pulsar un botón o una tecla de acceso rápido.

- Entradas:
- 2x HDMI tipo A hembra (negro)
- 4x DisplayPort tipo A hembra (negro)
- 2x USB tipo B hembra (teclado/ratón, por PC)

- 2x miniconector de 3,5 mm negro (audio + MIC, por PC)
- Salidas (consola):
- 3x HDMI tipo A hembra (negro)
- 1x USB tipo A hembra (teclado)
- 1x USB Tipo-A hembra (ratón)
- 1x miniconector de 3,5 mm verde (altavoz)
- 1x miniconector rosa de 3,5 mm (micrófono)
- Conexiones frontales: 2x USB 3.0 Tipo-A azul hembra
- Resolución máx. Resolución: 4K@60Hz (3840x2160)
- Conmutación: Botón frontal (2x) / Tecla de acceso rápido (4 modos)
- Tecla de acceso rápido estándar: [Ctrl]+[Ctrl] (puede cambiarse a Desplazamiento/Num/Caps)
- LEDs frontales: 2x rojo (en línea), 2x verde (activo seleccionado)
- Alimentación: DC 5V/2A, toma 5,5x2,1 mm (externa)
- Carcasa: aleación de aluminio
- Dimensiones: (AnxPxAl): 161 x 105 x 78 mm
- Peso: 1,74 kg

Package contents

- Conmutador KVM
- 6x Juego de cables KVM (1,8 m)
- Manual del usuario

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	18.34	49.20	33.00	45.40	73,711.40
Packaging Unit Inside	1	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.29	16.00	22.00	24.00	8,448.00
Net single without Packaging	1	0.64	7.80	10.50	16.10	0.00

More images:



Safety notes

- Una sobrecarga puede provocar un sobrecalentamiento y dañar el aparato o los periféricos conectados.
- Si es necesario, utilice una fuente de alimentación externa para garantizar un rendimiento estable.
- Si se conectan dispositivos como discos duros externos o impresoras que requieren un alto consumo de energía, el dispositivo debe utilizarse con una fuente de alimentación externa. De lo contrario, el dispositivo podría sobrecargarse o podrían producirse problemas de funcionamiento.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com