

DIGITUS® KVM-switch, 2-poorts, drievoudig scherm, 4K, DisplayPort

DS-12864

EAN 4016032510215



KVM-schakelaar, 2-poorts, 3Drievoudig Display 4K, Displayport-uitgang

Met de DIGITUS KVM-switch met 2 poorten voor drievoudige beeldschermen heb je de mogelijkheid om twee pc's met 4K-capaciteit te bedienen via een enkele USB-toetsenbord- en muiscombinatie. U kunt eenvoudig schakelen tussen de twee pc's met een druk op een knop of sneltoets en bespaart uzelf het gedoe van het opnieuw aansluiten van alle kabels. Uitvoer naar maximaal drie monitoren gebeurt via de drie native DisplayPort-uitgangen aan de achterkant - ideaal voor professionele werkstations en CAD-omgevingen met een DisplayPort-infrastructuur. Audiosignalen van de microfoon en luidsprekers worden ook omgeschakeld. Er zijn ook twee USB 3.0 poorten aan de voorkant, die gebruikt kunnen worden voor extra randapparatuur zoals USB-sticks of printers op beide PC's. De aangesloten randapparaten worden elk toegewezen aan de actieve pc. Status-LED's aan de voorkant van de switch geven op elk moment de huidige configuratie aan.

Bedien twee 4K-geschiedte pc's via een enkele USB-toetsenbord- en muiscombinatie en schakel gemakkelijk tussen de twee pc's met een druk op een knop of sneltoets.

- Ingangen:
- 2x HDMI Type-A vrouwelijk (zwart)
- 4x DisplayPort Type-A vrouwelijk (zwart)

- 2x USB Type-B vrouwelijk (toetsenbord/muis, per pc)
- 2x minijack 3,5 mm zwart (audio + MIC, per pc)
- Uitgangen:
- 3x DisplayPort Type-A vrouwelijk (zwart)
- 1x USB Type-A vrouwelijk (toetsenbord)
- 1x USB Type-A vrouwelijk (muis)
- 1x mini-jack 3,5 mm groen (luidspreker)
- 1x minijack 3,5 mm roze (microfoon)
- Aansluitingen voorzijde: 2x USB 3.0 Type-A blauw vrouwelijk
- Max. Resolutie: 4K@60Hz (3840x2160)
- Schakelen: Knop aan voorzijde (2x) / Sneltoets (4 modi)
- Standaard sneltoets: [Ctrl]+[Ctrl] (kan worden omgeschakeld naar Scroll/Num/Caps)
- LED's aan voorzijde: 2x rood (online), 2x groen (actief geselecteerd)
- Voeding: DC 5V/2A, aansluiting 5,5x2,1 mm (extern)
- Behuizing: Aluminiumlegering
- Afmetingen (BxDxH): 161 x 105 x 78 mm
- Gewicht: 1,74 kg

Package contents

- KVM-schakelaar
- 6x KVM-kabelset (1,8 m)
- Gebruikershandleiding

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	18.40	49.20	33.00	45.40	73,711.40
Packaging Unit Inside	1	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	2.30	16.00	22.00	24.00	8,448.00
Net single without Packaging	1	0.64	7.80	10.50	16.10	0.00

More images:



Safety notes

- Overbelasting kan leiden tot oververhitting en schade aan het apparaat of de aangesloten randapparatuur.
- Gebruik indien nodig een externe voeding om stabiele prestaties te garanderen.
- Als apparaten zoals externe harde schijven of printers worden aangesloten die veel stroom verbruiken, moet het apparaat worden gebruikt met een externe voeding. Anders kan het apparaat overbelast raken of kunnen er functionele problemen optreden.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, dampen of vloeistoffen.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren of de behuizing te openen zonder toestemming. U riskeert een elektrische schok!
- Zorg voor voldoende ventilatie om schade door oververhitting te voorkomen.
- Stof, vocht, dampen en sterke schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen kunnen het apparaat beschadigen.
- Koppel het apparaat los van de voeding en de aangesloten apparaten voordat u het schoonmaakt.
- Reinig het apparaat met een stofvrije doek.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com