

DIGITUS® Przełącznik KVM, 2-portowy, potrójny wyświetlacz, 4K, DisplayPort

DS-12864

EAN 4016032510215



Przełącznik KVM, 2-portowy, Triple Display 4K, wyjście Displayport

2-portowy przełącznik KVM DIGITUS dla potrójnych wyświetlaczy umożliwia obsługę dwóch komputerów obsługujących rozdzielczość 4K za pomocą jednej kombinacji klawiatury i myszy USB. Możesz wygodnie przełączać się między dwoma komputerami za naciśnięciem przycisku lub klawisza skrótu i zaoszczędzić sobie kłopotów z ponownym podłączaniem wszystkich kabli. Wyjście do maksymalnie trzech monitorów odbywa się za pośrednictwem trzech natywnych wyjść DisplayPort z tyłu – idealne rozwiązanie dla profesjonalnych stacji roboczych i środowisk CAD z infrastrukturą DisplayPort. Sygnały audio z mikrofonu i głośników są również przełączane. Z przodu znajdują się również dwa porty USB 3.0, które można wykorzystać do podłączenia dodatkowych urządzeń peryferyjnych, takich jak pamięci USB lub drukarki na obu komputerach. Podłączone urządzenia peryferyjne są przypisane do aktywnego komputera. Diody LED stanu z przodu przełącznika wskazują aktualną konfigurację przez cały czas.

Obsługuj dwa komputery obsługujące rozdzielczość 4K za pomocą jednej kombinacji klawiatury i myszy USB oraz wygodnie przełączaj się między dwoma komputerami za pomocą jednego przycisku lub klawisza skrótu.

- Wyjścia:
- 2 x HDMI typu A żeńskie (czarne)
- 4 x DisplayPort typu A żeński (czarny)

- 2 x USB typu B żeńskie (klawiatura/mysz, na komputer)
- 2 x mini jack 3,5 mm czarny (audio + MIC, na PC)
- Wyjścia:
- 3 x DisplayPort typu A żeński (czarny)
- 1 x USB typu A żeńskie (klawiatura)
- 1 x USB typu A żeńskie (mysz)
- 1 x mini-jack 3,5 mm zielony (głośnik)
- 1 x mini jack 3,5 mm różowy (mikrofon)
- Złącza z przodu: 2 x USB 3.0 typu A niebieskie żeńskie
- Maks. Rozdzielczość: 4K przy 60 Hz (3840x2160)
- Przełączanie: Przycisk przedni (2x) / Klawisz skrótu (4 tryby)
- Standardowy klawisz skrótu: [Ctrl]+[Ctrl] (można przełączyć na Scroll/Num/Caps)
- Przednie diody LED: 2x czerwona (online), 2x zielona (wybrany aktywny)
- Zasilanie: DC 5V/2A, gniazdo 5,5x2,1 mm (zewnętrzne)
- Obudowa: stop aluminium
- Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 161 x 105 x 78 mm
- Waga: 1,74 kg

Zawartość opakowania

- Przełącznik KVM
- Zestaw 6 kabli KVM (1,8 m)
- Podręcznik użytkownika

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	8	18.40	49.20	33.00	45.40	73,711.40
Opakowanie wewnętrzne	1	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	2.30	16.00	22.00	24.00	8,448.00
Netto bez opakowania	1	0.64	7.80	10.50	16.10	0.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Przeciążenie może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia lub podłączonych urządzeń peryferyjnych.
- W razie potrzeby należy użyć zewnętrznego źródła zasilania, aby zapewnić stabilne działanie.
- W przypadku podłączenia urządzeń takich jak zewnętrzne dyski twarde lub drukarki, które wymagają dużego poboru mocy, urządzenie powinno być używane z zewnętrznym zasilaczem. W przeciwnym razie może dojść
- do przeciążenia urządzenia lub problemów z jego działaniem.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci, oparów lub płynów.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia.
- Nie próbuj naprawiać urządzenia ani otwierać jego obudowy bez upoważnienia. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym!
- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przegrzaniem.
- Kurz, wilgoć, opary i silne środki czyszczące lub rozpuszczalniki mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączonych urządzeń.
- Urządzenie należy czyścić ściereczką niepozostawiającą kurzu.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com