

# DIGITUS FTTH Mikro Spleißverteiler für 2 x SC SX / 2 x LC DX

DN-931091 EAN 4016032466215





## Mikro Spleißverteiler für 4x Spleißverbindungen 4x Fasern, ohne Adapter für 2x SC SX, 2x LC DX

Eine saubere Sache! Der Mikro Spleißverteiler von DIGITUS® ist vor allem für FTTH-Anwendungen (Fiber to the home) konzipiert und kann entweder 2 x SC Simplex oder 2 x LC Duplex Steckverbindungen aufnehmen. Darüberhinaus liegt auch eine Spleißhalterung bei, mit der Sie bis zu 4 Spleißverbindungen sicher fixiert im Gehäuse installieren können. Das Gehäuse besteht aus Basisplatte, Mittelplatte und Deckel und ist für die Wandmontage ausgelegt. Im Lieferumfang enthalten sind außerdem vier Kabeleinführungstüllen, zwei Kabelklammern mit Klebeflächen und Kabelbinder zur Fixierung der Kabel.

## Mikro Spleißverteiler für 2 x SC Simplex, 2 x LC Duplex Steckverbindungen

- Geeignet f
  ür 2 x SC Simplex oder 2 x LC Duplex Verbinder / Kupplungen
- Kabeleinführungen 2 x je Seite oder rückseitig möglich
- Inklusive Montagematerial, Kabeldurchführungstüllen & Spleißhalterung
- Abmessungen: 160 x 110 x 30 mm (L x B x H)
- Gewicht: 179 g (Basisplatte, Mittelplatte, Deckel)
- Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)


#### Lieferumfang


- \* 1 x FTTH Mikro Spleißverteiler, 2 x SC / Simplex, 2 x LC / Duplex
- 4 x Kabeleinführungstüllen
- 4 x Kabelbinder
- 2 x Kabelklammer mit Klebepad
- Montageanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	0,30	38,00	52,00	40,00	79,04
Innen-VPE	1	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,30	16,00	17,50	4,00	1,12
Netto einzeln ohne VP	0	0,19	11,00	16,00	3,00	528,00

### Weitere Anwendungsbilder:













#### Sicherheitshinweise

- Vermeide direkten Kontakt mit Lichtquellen: Glasfaserkabel, insbesondere solche mit aktiven Lichtquellen wie Lasern (z. B. in optischen Kommunikationssystemen), können gefährliche Strahlung abgeben, die
- Augen schädigen kann. Achten Sie darauf, niemals direkt in das Licht einer Glasfaser zu schauen, auch wenn die Lichtquelle für das bloße Auge unsichtbar ist.
- Bei der Arbeit mit Glasfaserkabeln, insbesondere bei Tests oder bei Arbeiten mit Lasern, sollten immer Schutzbrillen getragen werden, die vor schädlicher Strahlung schützen.
- Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschließlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.
- · Nicht knicken oder quetschen: Glasfaserkabel sind empfindlich gegenüber mechanischen Belastungen.
- Um Kabel vor physikalischen Schäden zu schützen, sollten sie in speziellen Kanälen oder mit Schutzmaterialien verlegt werden
- Kabelstecker sauber halten: Glasfaserkabel sind empfindlich gegenüber Staub und Schmutz. Selbst kleine Partikel auf den Steckverbindern können die Signalqualität stark beeinträchtigen.
- Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Produktangaben zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels
- Überprüfen Sie Kabel regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse, Knicke oder Anzeichen von Abnutzung. Defekte Kabel sollten sofort ausgetauscht werden.

#### Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 Lüdenscheid, Germany https://www.assmann.com info@assmann.com