

DIGITUS Szafa sieciowa stojąca Unique 19" 42U rack 800x1000, drzwi przód perforacja, szary, 800kg

DN-31126

EAN 4016032476450



Szafa sieciowa stojąca Unique 19" 42U rack 800x1000, drzwi przód perforacja, szary, 800kg

Szafy sieciowe z serii Unique zostały opracowane z myślą o wyjątkowo wygodnym i elastycznym okablowaniu sieciowym. Otwory wpustowe w dachu i podłodze są wyposażone w szczotki (od modelu 26U i szerokości szafy 800 mm), otwór wpustowy wsuwany w obudowie podłogowej z uszczelką z gumy piankowej oraz tylne listwy szczotkowe nad i pod drzwiami tylnymi (od modelu 26U). Umożliwiają one wszechstronne zastosowania w szerokiej gamie scenariuszy użytkowania. Całości dopełniają pionowe prowadnice kabli z pokrywą, montowane obok szyn profilowych (od szerokości szafy 800 mm). Przesunięta, zdejmowana pokrywa ze szczelinami wentylacyjnymi zapewnia lepszą cyrkulację powietrza. Znajduje się to ponad specjalną konstrukcją, co pozwala łatwo zamontować moduł wentylatora. Wewnątrz zamontowane są dwie pary ocynkowanych szyn DIN 483 mm (19") z oznaczeniami jednostki długości, które są czytelne w obu kierunkach. Można je regulować na głębokość i są połączone dodatkowymi szynami tylnymi w szafie. Każda szafa jest solidną konstrukcją stalową wykonaną z blachy stalowej o grubości do 1,5 mm. Produkt jest malowany proszkowo metodą elektrostatyczną w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005). Modularne ściany boczne oraz drzwi z możliwością zamykania i zdejmowania zapewniają łatwiejszy dostęp. Istnieje możliwość zmiany strony montażu zawiasów drzwi. Ponadto, dzięki konstrukcji z możliwością demontażu, szafy te można w razie potrzeby całkowicie zdemontować.

Seria Unique firmy DIGITUS® została opracowana, skonstruowana i wyprodukowana, aby sprostać wysokim wymagom infrastruktury IT.

- Stalowe drzwi przednie i tylne z perforacją 70%, jednoskrzydłowe
- System zamykania z uchylną klamką w drzwiach przednich i tylnych (przygotowany pod półcylinder profilowy; adapter jest w zestawie)
- Blokady 1-punktowa na wszystkich drzwiach
- Kąt otwarcia drzwi przednich i tylnych 120°

- Części boczne są zamykane i zdejmowane
- W skład zestawu wchodzi 4 nogi regulacyjne umieszczone już pod szafą
- Profile montażowe 483 mm (19") zamontowane na przedniej i tylnej stronie w szafie, galwanizowane
- Profile montażowe 483 mm (19") posiadają regulację głębokości i oznaczenie jednostki wysokości
- Wbudowane wsporniki poprzeczne zapewniają stabilność
- Przesuwany wlot kablowy z uszczelką z porowatej gumy w podłodze
- Dach jest przygotowany do montażu klimatyzatora
- Różne punkty uziemienia w szafie dla zamontowanych komponentów
- Głębokość montażowa do komponentów min. – maks.: 688-943 mm

Atrybuty

- Drzwi przednie: Drzwi stalowe, perforowane, pojedyncze
- Drzwi tylne: Drzwi stalowe, perforowane, pojedyncze
- Głębokość: 1000 mm
- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Nośność: 800 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 800 mm
- Typ szafy: Szafa sieciowa
- Wysokość [U]: 42
- Stopień ochrony IP: IP20
- Zmontowana: tak

Zawartość opakowania

- 1x szafa sieciowa
- Zestaw montażowy (36 x śruby, 36 x nakrętki kłatkowe, 36 x podkładki)
- 1x adapter do półcylindra profilowanego
- 4x kabel uziemiający (w tym nakrętki i podkładki)
- 2x klucz

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	149.00	105.00	85.00	210.30	1,876,930.00
Opakowanie wewnętrzne	1	149.00	105.00	85.00	210.30	1,876,930.00
Opakowanie jednostkowe	1	149.00	105.00	85.00	210.30	1,876,930.00
Netto bez opakowania	1	145.77	105.00	85.00	210.30	1,876,930.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby zapobiec przegrzaniu zainstalowanych urządzeń.
- Szafy sieciowe nie powinny być przepełnione, a otwory wentylacyjne nie mogą być zablokowane.
- Kable powinny być ułożone starannie i uporządkowane w kanałach kablowych lub korytkach.
- Używaj urządzeń przeciwprzepięciowych, aby chronić wrażliwe urządzenia przed skokami napięcia lub uderzeniami piorunów.
- Należy unikać wilgoci lub zamoczenia, przestrzegając odpowiedniego stopnia ochrony IP.
- Należy upewnić się, że obudowa i używane urządzenia są prawidłowo uziemione.
- W regionach, w których często występują burze, profesjonalna ochrona odgromowa powinna być zintegrowana z zasilaczem.
- Aby uniknąć nierównomiernego obciążenia, najcięższe urządzenia należy zawsze montować na dole obudowy.
- Podczas prac konserwacyjnych lub instalacyjnych należy odłączyć zainstalowane urządzenia od zasilania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com