DIGITUS Conmutador PoE Fast Ethernet de 4 puertos para exterior + 1 puerto Uplink

DN-95345
EAN 4016032455738

Conmutador PoE Fast Ethernet para exteriores PoE de 4 puertos + enlace ascendente de 1 puerto, IP67, presupuesto PoE de 70 W

El conmutador PoE para exteriores DIGITUS® ofrece un conmutador PoE de alta calidad en una carcasa impermeable con clase de protección IP67. La carcasa está clasificada en la clase de protección contra el vandalismo IK 10 y, por lo tanto, tiene un diseño muy robusto. El conmutador PoE proporciona un alcance máximo para dispositivos PoE 802.3af de hasta 250 metros y para dispositivos PoE 802.3at de hasta 200 metros a una velocidad de transmisión de 10 Mbps. Cuando se usa el rango estándar de 100 m, la velocidad de transmisión es de 100 Mbps. Con este conmutador para exterior, tendrá un dispositivo todo en uno listo para su uso inmediatamente después de conectar la tensión de red. Gracias al Plug and Play, no se necesitan ajustes. Conecte los dispositivos PoE a un puerto PoE libre y el conmutador detectará automáticamente la fuente de alimentación y el modo PoE. No se requiere fuente de alimentación por separado ni protección contra sobretensiones externas: la solución todo en uno para aplicaciones PoE para exterior.

Conmutador PoE de 4 puertos para exterior con un alcance de hasta 250 metros para cámaras de vigilancia o puntos de acceso

- Puertos PoE: 4 x 10/100Mbps
- Puerto PoE @ Modo EX APAGADO: 4 puertos PoE de 30 W
- Puerto PoE @ Modo EX ON: 2 x 30 W EXPoE + 2 x 30 W PoE puertos
- Puertos Fast Ethernet (RJ 45): 1 x 10/100 Mbps
- Ancho de banda: 1 Gbps (backplane)
- Tensión de entrada: 100 VCA - 240 VCA
- Tensión de reserva: 48-56 VCC
- Tensión de salida por puerto PoE: 54VDC / PoE IEEE 802.3af (Máx. 15,4W) / PoE IEEE802.3at (Máx. 30W)
- Protección PoE contra sobretensiones de hasta 12 kV
- Protección contra sobretensiones de CA de hasta 10 kV
- Presupuesto PoE: 70 W
- Potencia total del conmutador PoE: 75 W máx.
- Modo extensivo para alcances de hasta 250 metros a una velocidad de transmisión de 10 Mbps
- Grado de protección: IP67
- Clase de protección antivandalismo: IK 10
- Dimensiones: 255,2 x 199,9 x 130 mm
- Peso: 3,2 kg
- Racor de conexión: M25 / 2 piezas
- Temperatura de funcionamiento: -40°C - 60°C
- Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 85°C
- Humedad de funcionamiento: 5-95% sin condensación
- Nota: Si los puertos PoE se utilizan para conexiones de conmutación cruzada, no se aplica la protección contra sobretensiones de 12 kV.
- Los puertos 4 y 5 también pueden utilizarse como puertos de enlace ascendente, en cuyo caso se omite la protección contra sobretensión.

Attributes

- Número de puertos: 4
- Capacidad de potencia PoE: 70 W
- Estándar PoE: IEEE802.3af (PoE)
- Velocidad Ethernet: Fast Ethernet
- Uso industrial: sí
- Apto para exteriores: sí
- Conexión de puerto Uplink: RJ45
- Managed: no
- Número de puertos (Uplink):: 1
- PoE (Power over Ethernet): sí
- Protección contra vandalismo: sí
- VLAN: no

Package contents

- Conmutador PoE para exterior
- 2 prensaestopas M25/1 destornillador
- 1 manual de instrucciones en alemán/inglés

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	11.68	39.70	33.00	53.40	69,959.30
Packaging Unit Inside	1	2.92	18.80	25.80	31.50	15,278.80
Packaging Unit Single	1	2.92	18.80	25.80	31.50	15,278.80
Net single without Packaging	1	2.20	13.00	19.90	25.50	0.00

More images:

Safety notes

- Este producto está destinado exclusivamente para uso en interiores.
- Lea todas las instrucciones y siga todas las advertencias e instrucciones del aparato.
- No coloque este aparato sobre una superficie inestable (como un carrito, un soporte, una mesa, etc.).
- No utilice este aparato cerca del agua.
- No coloque este aparato cerca o encima de un radiador.
- La carcasa está equipada con aberturas para la disipación del calor y la ventilación. Para evitar el sobrecalentamiento durante el funcionamiento, las aberturas de ventilación no deben bloquearse ni taparse.
- No coloque el aparato sobre una superficie blanda (por ejemplo, cama, sofá, manta, etc.). Esto bloquearía la ventilación.
- El aparato no debe instalarse en un entorno cerrado si no se garantiza una ventilación adecuada.
- No pulverice ningún líquido sobre el aparato.
- Desconecte el enchufe de la red antes de limpiar. No utilice productos de limpieza líquidos o espumosos.
- Limpie el aparato con un paño húmedo.
- Conecte el aparato según la alimentación indicada en la placa de características.
- Para evitar daños en el aparato, es importante que todos los aparatos estén correctamente conectados a tierra.
- No coloque ningún objeto sobre el cable de alimentación y tiéndalo de forma que no haya peligro de tropezar.
- Utilice un protector contra sobretensiones, un regulador o un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) para proteger su sistema de una alimentación repentina, temporal y reducida.
- Fije correctamente el cable del sistema y el cable de alimentación y asegúrese de que ningún objeto presiona el cable.
- No introduzca ningún objeto en el aparato a través de las aberturas de la carcasa. Existe riesgo de cortocircuito, que puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- No intente reparar el aparato usted mismo. Póngase siempre en contacto con un centro de atención al cliente autorizado.
- Si se produce una de las siguientes situaciones, desenchufe el aparato y envíelo a un centro de servicio autorizado para su reparación
- El cable de alimentación, la fuente de alimentación o el enchufe de la fuente de alimentación están dañados o desgastados;
- Ha penetrado líquido en el aparato;
- El aparato ha estado expuesto a la lluvia o al agua;
- El aparato se ha caído o la carcasa se ha dañado;
- Evidentemente, la función del aparato ha cambiado;
- El aparato no puede funcionar como se describe en el manual de instrucciones.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com