

DIGITUS Chargeur USB universel, 4 ports, USB Type-C™

DA-10195

EAN 4016032448105



4-Port USB Charger, 72W, 1xUSB-C (Power Delivery), 5,9,15,20V/3A and 3x USB-A 5V/2.4A, black

Le chargeur USB, 4 ports, USB Type-C™ de Digitus® est une station de recharge universelle pour tous vos appareils. Le port de recharge USB-C (5 à 20 V/3 A/60 W maxi) doté de la fonctionnalité Power Delivery (PD) 2.0 permet de recharger rapidement et efficacement Ultrabooks, ordinateurs portables, tablettes, smartphones, consoles de jeux mobiles, etc. Les 3 ports de recharge USB-A (au total : 5 V/2,4 A, chaque port fournit jusqu'à 5 V/2,4 A maxi) vous permettent de recharger tout type d'appareils mobiles : smartphones, tablettes, batteries externes, haut-parleurs, etc. Ils offrent la puissance totale de 72 W.

Station de recharge universelle pour tout appareil (ordinateur portable, ultrabook, convertible, tablette, smartphone etc.)

- 1 port de recharge USB-C (5 à 20 V CC, 3 A, 60 W maxi.) pour recharger ordinateurs portables, tablettes, smartphones, etc.
- 3 ports de recharge USB-A (au total : 5 V CC, 2,4 A maxi par port : 5 V CC, 2,4 A maxi.) pour recharger tablettes, smartphones, enceintes, batteries externes, etc.

- Puissance totale : 72 W maxi
- Power Delivery (PD) 2.0
- Entrée : 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Protection contre les surtensions et les courts-circuits
- Protection contre les surintensités et les surchauffes
- Fiche secteur UE
- Longueur du câble : 1,20 m
- Ultra-compact - parfait en voyage, à la maison et en déplacement
- Dimensions : 9,0 x 7,5 x 2,75 cm (L x l x h)
- Poids : 220 g
- Couleur : noir

Attributes

- Style: Chargeur / alimentation
- Type: Ordinateur portable
- Produits USB-C: Oui

Package contents

- Chargeur USB universel, 4 ports, USB Type-C™
- Câble d'alimentation
- Notice d'utilisation

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	16.50	38.00	37.00	30.00	42,180.00
Packaging Unit Inside	1	0.41	14.00	13.60	3.50	666.40
Packaging Unit Single	1	0.41	14.00	13.60	3.50	666.40
Net single without Packaging	1	0.30	9.10	7.50	2.80	0.00

More images:



Safety notes

- Utilisez des adaptateurs de charge ou des blocs d'alimentation conformément aux indications du mode d'emploi afin de garantir des performances optimales.
- Branchez l'adaptateur de charge sur une prise de courant facilement accessible dans une plage de tension comprise entre 100 et 240 V AC.
- Débranchez l'adaptateur de charge de la prise de courant après utilisation.
- N'utilisez pas l'adaptateur de charge avec des appareils électroniques qui sont en dehors des spécifications de l'adaptateur de charge.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, aux vapeurs ou aux liquides.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- N'essayez pas de réparer l'unité de votre propre chef ou d'ouvrir le boîtier. Vous risqueriez de vous électrocuter !
- Veillez à ce que la ventilation soit suffisante afin d'éviter tout dommage dû à une surchauffe.
- La poussière, l'humidité, les vapeurs ainsi que les produits de nettoyage ou les solvants puissants peuvent endommager l'appareil.
- Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et des appareils connectés avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon non poussiéreux.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com